Del 1 – Hints

Opgave 1.1 – Hvis det ikke virker

Problem	Løsning
Der er ingen port at vælge under **Tools → Port**	Prøv et andet USB-kabel. Nogle kabler kan kun oplade og kan ikke sende data. Prøv også en anden USB-indgang på computeren.
Upload fejler	Hold **BOOT**-knappen på boardet nede, mens du sætter USB-kablet i. Slip knappen, og prøv at uploade igen.
Serial Monitor er tom	Tjek at **Tools → USB CDC On Boot** står på **Enabled**, og upload igen.
Der står mærkelige tegn i Serial Monitor	Vælg **115200 baud** nederst i Serial Monitor.
Porten forsvinder efter upload	Vælg porten igen under **Tools → Port**.
Linux: *Permission denied*	Skriv `sudo usermod -aG dialout $USER` i en terminal, og log ud og ind igen.
esp32 dukker ikke op i Boards Manager	Gå til **File → Preferences**, og indsæt `https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json` i feltet *Additional boards manager URLs*. Prøv derefter igen.

Opgave 1.2 – Tekst i kode

Tekst i kode skal altid stå mellem to anførselstegn `"`. Alt mellem anførselstegnene bliver brugt præcis, som det står.

```
String MIT_NAVN = "Anna";
```

Linjen skal slutte med et semikolon `;`. Det fortæller computeren, at linjen er slut.