





TEL: 945 13 10 67 FAX: 945 23 21 84 e-mail:kursaalk7@telefonica.net

http://www.kursaalk7.com

1

OLYMPIC DARTS K7

TEST

Accionando el interruptor situado en la parte interior de la puerta de los monederos accedemos al test de la maquina.

En la pantalla van apareciendo las opciones existentes y las instrucciones necesarias para cada una de ellas.

Para salir del test basta, con colocar el interruptor en la posición original.

CONECTORES PLACA C.P.U.

CN7 - DIANA

- $1 \text{Comun zona } n^{\circ} 8 11 14 9 12$
- $2 \text{Común zona n}^{\circ} 5 20 1 18 4 25 \text{ simple}$
- $3 \text{Triple n}^{\circ} 13 5 8 17$
- $4 \text{Triple n}^{\circ} 20 11 3 6$
- $5 \text{Triple n}^{\circ} 1 14 19 10$
- $6 \text{Triple n}^{\circ} 18 9 7 15$
- $7 \text{Triple n}^{\circ} 2 16 12 4$
- $8 N^{\circ} 25$
- $9 \text{Simple n}^{\circ} 17 8 13 5$
- $10 Doble n^{\circ} 17 8 13 5$
- $\sqrt[3]{1 \text{Simple n}} \cdot 6 3 11 20$
- $12 Doble n^{\circ} 6 3 11 20$
- 13 -Simple no 10 19 14 1
- $14 Doble n^{\circ} 10 19 14 1$
- $15 \text{Simple } n^{\circ} \ 15 7 9 18$
- $16 Doble n^{\circ} 15 7 9 18$
- $17 \text{Simple n}^{\circ} 2 16 12 4$
- $18 \text{Doble n}^{\circ} 2 16 12 4$
- $19 \text{Común zona n}^{\circ} 2 15 10 6 13 25 \text{ doble}$
- 20 Común zona nº 17 3 19 7 16

CAPTADOR DE IMPACTOS

CN9

- 1 GND
- 2 MICTNT

2

CONECTOR MONOCHROME

CN10

1 - GND

2 - GND

3-INT VIDEO

4 - N.C.

5 - N. C.

6 - N.C.

7 - VIDOUT

8-H SYNC

9-V SYNC

CONECTOR JAMMA

SOLDADURAS	N	COMPONENTES
GND	1	 GND
GND	2	 GND
+ 5		 + 5
+ 5	4	 + 5
+12	5	 + 12
+ 12	6	 + 12
Counter	7	 N. C.
N. C		N. C.
Inhibit		Inhibit
Altavoz	10	 Altavoz
N. C		N.C.
N.C	12	 N.C.
N.C	13	 N.C.
N.C	14	 N.C.
N.C		N.C.
Coin 1		
		Seleccione Opcion
N.C		
N.C	19	
N.C	20	 _
N.C		
N.C	22	
N.C		
MPXIN		
N.C	28	 - GND











