

Actividades Guiadas - Componentes Web 2026

Este documento agrega tres actividades guiadas al banco de componentes sin modificar las guías anteriores. Se pensó como complemento práctico para aprender haciendo dentro de la misma página del proyecto.

Contenido

1. Conversor de temperatura en JavaScript
2. Tarjeta de presentación Bootstrap
3. Carrito de compras DOM

Cada actividad incluye:

- objetivo
- explicación conceptual
- pasos de implementación
- puntos de validación

Actividad 1 - Conversor de temperatura en JavaScript

Objetivo

Recibir un valor en grados Celsius, validarlo y convertirlo a Fahrenheit y Kelvin usando JavaScript.

Condiciones de la actividad

- pedir Celsius con prompt o input
- validar que el dato sea numerico
- mostrar Kelvin y Fahrenheit
- repetir o mostrar error si el dato no es valido
- probar con 45 y 14
- subir el resultado al repo logica-programacion-2

Paso a paso

1. Lee el valor escrito por el usuario.
2. Convierte el texto con `Number(valor)`.
3. Valida con `Number.isFinite`.
4. Si falla, muestra un mensaje de error.
5. Si pasa, calcula $\text{Kelvin} = C + 273.15$.
6. Calcula $\text{Fahrenheit} = (C * 9 / 5) + 32$.
7. Imprime ambos resultados en DOM o consola.
8. Verifica $45 \Rightarrow 318.15 \text{ K y } 113 \text{ F}$.
9. Verifica $14 \Rightarrow 287.15 \text{ K y } 57.2 \text{ F}$.

Actividad 2 - Tarjeta de presentacion Bootstrap

Objetivo

Construir una card personal inspirada en Bootstrap y adaptarla al estilo visual de este proyecto.

Que se practica

- estructura tipo card
- jerarquia visual con avatar, nombre, rol y enlaces
- badges para tecnologias
- composicion responsiva
- interaccion extra con flip frontal y trasero

Paso a paso

1. Crea un contenedor principal para la actividad.
2. Agrega un bloque interno que girara con transform 3D.
3. Disena la cara frontal con avatar, nombre y descripcion.
4. Disena la cara trasera con tecnologias y herramientas.
5. Agrega botones para ver tecnologias y volver.
6. En CSS usa perspective, preserve-3d y backface-visibility.
7. En JS agrega o quita la clase is-flipped.
8. Prueba contraste, espaciado y responsive en ambos temas.

Actividad 3 - Carrito de compras DOM

Objetivo

Practicar manipulacion del DOM creando una mini tienda con carrito contador, total acumulado y borrado de items.

Que se practica

- querySelectorAll y addEventListener
- dataset para leer nombre y precio
- createElement y appendChild
- actualizacion del badge
- calculo del total
- eliminacion individual y vaciado completo

Paso a paso

1. Crea varios productos con boton Agregar.
2. Guarda nombre y precio en data-name y data-price.
3. Crea la lista del carrito y el badge del contador.
4. Al agregar, crea un li dinamico con boton Eliminar.
5. Suma el precio al total y actualiza la interfaz.
6. Cuando se elimina un item, resta el valor y borra la fila.
7. El boton Vaciar debe reiniciar lista, badge y total.
8. Verifica que todo siga correcto al mezclar varias acciones.