

WALLE Mainboard – 模块插接底板(方案A), 板框63×80mm, 2层板, 全直插; 本页仅原理图, 布局布线另作。

顶层: ESP32-S3(J1) + LU9685(J2) 长边沿80mm方向并排; 底层: DC-DC(J6) + TB6612(J3) + PCM5102(J4) + PAM8406(J5) + 小元件(R*/C*/D*).

GPI00/45/46 为 strapping 引脚, 注意默认电平; 打样前按《主板设计说明.md》§7 清单卡尺复核各模块排距。

电源链: J-BAT(+12V_RAW)→D1→+12V→J6 IN; DC-DC OUT→+5V_SERVO→R0(0Ω)→+5V; +3V3来自主控板载LDO; +5V_SERVO峰值4-6A, 铺铜≥4mm。

