Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria C Aritmetica

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V un programma che riceve in input numeri binari (solo '`0`' e '`1`') separati a volte dal carattere '`+`' e a volte dal carattere '`-`'. Il primissimo numero è sempre positivo. Devi eseguire progressivamente l'addizione o la sottrazione **a seconda del separatore incontrato**. Al termine, stampa il risultato in decimale. (Esercizio misto basato su Sbarramento 10 e 15).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `101+11-1`, l'output sarà:
`7`
perché in decimale equivale a $5 + 3 - 1 = 7$.