

El sistema está compuesto por los siguientes elementos:

1. **Arduino:** Placa MEGA2560.
2. **Pulsadores:** Son utilizados para llamar al ascensor desde cada planta. Un pulsador para la planta 1 y otro en la planta 2.
3. **Sensores de Final de Carrera:** Son empleados para detectar cuando el ascensor ha llegado a cada planta. Cuando el ascensor llega a la planta 1 o a la planta 2, el sensor correspondiente se activa y detiene el movimiento del motor.
4. **Motor:** Se utiliza para mover el ascensor entre las plantas. Este motor está controlado mediante una señal PWM enviada desde el pin 4 de Arduino, lo que permite regular la velocidad de subida y bajada del ascensor.
5. **LEDs:** Dos LEDs están conectados a los pines 11 y 12 de Arduino para indicar visualmente en qué planta se encuentra el ascensor. El LED de la planta 1 se enciende cuando el ascensor está en la planta 1, y el LED de la planta 2 se enciende cuando el ascensor está en la planta 2.
6. **Display de 7 segmentos:** Se utiliza para mostrar el número de la planta en la que se encuentra el ascensor. El display está conectado a siete pines de Arduino que controlan cada uno de los segmentos del display para formar los números "1" o "2".

