মেমোরি হায়ারার্কি (Memory Hierarchy)

লোকালিটি · RAM/ROM · ক্যাশ ম্যাপিং · VM/TLB · ডিস্ক: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = হাই-ইল্ড, সবুজ = পলিসি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Computer Architecture: ... Processor design ... Pipeline ... **Memory organization: cache, virtual memory**, channels."। মাইক্রোপ্রসেসর পেপারে: "**Memory Interfacing**"। এই নোটে আছে হায়ারার্কি, সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি, ধারণক্ষমতা ও ইন্টারলিভিং, ক্যাশ ডিজাইন এবং সেকেন্ডারি স্টোরেজ; CPU, পাইপলাইন ও CPI আছে CPU সংগঠন নোটে, পেজিং অ্যালগরিদম অপারেটিং সিস্টেম অধ্যায়ে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① দ্রুততম = রেজিস্টার
② টেম্পোরাল বনাম স্পেশিয়াল
③ ক্যাশে SRAM, মেইনে DRAM
④ T = h·Tc + (1-h)(Tc+Tm)
⑤ ট্যাগ/ইনডেক্স/অফসেট বিট
⑥ রাইট-ব্যাক + ডার্টি বিট
⑦ সিক + ল্যাটেন্সি + ট্রান্সফার


সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ হায়ারার্কি পিরামিড ও লোকালিটি ... পৃ. ২
✓ SRAM, DRAM ও ROM ..... পৃ. ৩
✓ ধারণক্ষমতা, চিপ, ইন্টারলিভিং ... পৃ. ৪
✓ ক্যাশ ও অ্যাক্সেস টাইম ..... পৃ. ৫
✓ ম্যাপিং: ট্যাগ / ইনডেক্স / অফসেট ... পৃ. ৬
✓ ম্যাপিং উদাহরণ, রিপ্লেসমেন্ট ... পৃ. ৭
✓ রাইট পলিসি, ৩টি C, মাল্টিলেভেল ... পৃ. ৮
✓ ভার্চুয়াল মেমোরি, TLB, ডিস্ক, RAID ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ মেমোরি হায়ারার্কি কেন?

সংজ্ঞা: মেমোরিকে কয়েকটি **স্তরে (level)** সাজানো হয়; প্রতিটি স্তর নিচেরটির চেয়ে ছোট, দ্রুত ও **প্রতি বিটে বেশি দামি**। লোকালিটির কারণে পুরো সিস্টেম চলে **প্রায় দ্রুততম স্তরের গতিতে, প্রায় সস্তাতম স্তরের খরচে**।



প্রাইমারি = যা CPU সরাসরি অ্যাক্সেস করে (ওপরের ৪টি)

লাল ↑ দ্রুত, বিটপ্রতি দামি · সবুজ ↓ বড়, সস্তা

পিরামিডের নিচের দিকে গেলে:

- ধারণক্ষমতা (capacity) ↑
- অ্যাক্সেস টাইম ↑ (ধীর)
- প্রতি বিটে খরচ ↓
- CPU-র অ্যাক্সেসের হার ↓

বৈশিষ্ট্য: **ইনক্লুশন (inclusion)** (স্তর i ⊂ স্তর i+1), **কোহেরেন্স** (কপিগুলো মেলে), **লোকালিটি**। ৯০/১০ নিয়ম: সময়ের ≈ **৯০%** যায় কোডের ১০%-এ।

স্তর	সাধারণ আকার	অ্যাক্সেস টাইম	উপাদান	নিয়ন্ত্রণ করে
রেজিস্টার	< 1 KB	**< 1 ns (1 সাইকেল)**	ফ্লিপ-ফ্লপ	কম্পাইলার
L1 / L2 / L3	32 K / 1 M / 32 MB	1 / 4 / 15 ns	SRAM	হার্ডওয়্যার
মেইন মেমোরি	8 – 64 GB	50 – 100 ns	DRAM	OS
SSD / HDD	0.5 – 20 TB	0.1 ms / 5 – 10 ms	ফ্ল্যাশ / ডিস্ক	OS

পরীক্ষার ফাঁদ: দ্রুততম হলো **রেজিস্টার**, ক্যাশ নয়। 3 GHz-এ RAM ≈ **150 – 300 সাইকেল**।

২ লোকালিটি অব রেফারেন্স (Locality)

টেম্পোরাল (কালিক): এখন ব্যবহৃত আইটেম **শিগগিরই আবার লাগে** (লুপ কাউন্টার, *sum*, লুপের কোড)। সাম্প্রতিক আইটেম ক্যাশে **রেখে দিয়ে** এর সুবিধা নেওয়া হয় (LRU)।

স্পেশিয়াল (স্থানিক): **কাছাকাছি অ্যাড্রেস** শিগগিরই লাগে (অ্যারে, ক্রমিক কোড)। পুরো **ব্লক** (64 B) এনে ও প্রিফেচ করে এর সুবিধা নেওয়া হয়।

```
sum = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
    sum += a[i];    /* a[i]: স্পেশিয়াল */
                    /* sum, i: টেম্পোরাল */
```




একটি মিসেই পাশের ডেটাও চলে আসে

মনে রাখার কৌশল: Temporal = same Thing, again in Time (একই জিনিস আবার)। Spatial = Surrounding Space (আশপাশ)। C-তে অ্যারে row-major: *a[i][j]* লুপে **j ভেতরের লুপে** রাখো।

৩ RAM: SRAM বনাম DRAM

	SRAM	DRAM
সেল	6T ফ্লিপ-ফ্লপ	1T + 1C
রিফ্রেশ	লাগে না	**প্রতি ≈ 64 ms**
গতি	দ্রুত	ধীর
ঘনত্ব (density)	কম	বেশি
খরচ / বিট	বেশি	কম
রিড	নন-ডেস্ট্রাকটিভ	ডেস্ট্রাকটিভ
ব্যবহার	**ক্যাশ**	**মেইন মেমোরি**



চার্জ লিক করে → রিফ্রেশ; "স্ট্যাটিক" = রিফ্রেশ নেই

পরীক্ষার ফাঁদ: "স্ট্যাটিক" মানে নন-ভোলাটাইল **নয়**: বিদ্যুৎ গেলে SRAM ও DRAM **দুটিরই ডেটা মুছে যায়**। DRAM-এর রো ও কলাম অ্যাড্রেস একই পিন ভাগ করে (**RAS / CAS** দিয়ে মাল্টিপ্লেক্সড), তাই 1M × 1 DRAM-এ ২০টি নয়, মাত্র ১০টি অ্যাড্রেস পিন লাগে।

DRAM পরিবার: অ্যাসিনক্রোনাস DRAM → FPM → EDO → **SDRAM** (ক্লকড) → **DDR** (ক্লকের **দুই এজেই** ডেটা) → DDR2 / 3 / 4 / 5। সর্বোচ্চ হার = ট্রান্সফার/s × বাস প্রস্থ: 64-বিট (8 B) চ্যানেলে DDR4-3200 = $3200 \times 10^6 \times 8$ B = **25.6 GB/s**।

SRAM → ক্যাশ, DRAM →

৪ ROM পরিবার (নন-ভোলাটাইল)

ধরন	লেখা হয়	মোছা হয়	সাধারণ ব্যবহার
Mask ROM	নির্মাতা (মাস্ক দিয়ে)	কখনো না	বিপুল উৎপাদনের কোড
PROM (OTP)	ব্যবহারকারী একবার (ফিউজ)	কখনো না	কম উৎপাদনের ফার্মওয়্যার
EPROM	ব্যবহারকারী, প্রোগ্রামারে	**UV আলো**, পুরো চিপ	প্রোটোটাইপ (কোয়ার্টজ জানালা)
EEPROM	বৈদ্যুতিকভাবে, সার্কিটেই	বৈদ্যুতিকভাবে, **প্রতি বাইট**	সেটিংস, সিরিয়াল নম্বর
Flash	বৈদ্যুতিকভাবে, সার্কিটেই	বৈদ্যুতিকভাবে, **প্রতি ব্লক**	UEFI/BIOS, SSD, USB

NOR ফ্ল্যাশ: র‍্যান্ডম বাইট রিড, এক্সিকিউট-ইন-প্লেস → ফার্মওয়্যার। **NAND ফ্ল্যাশ:** বেশি ঘন, পেজ রিড / ব্লক ইরেজ → SSD, মেমোরি কার্ড; ইরেজ সাইকেল সীমিত (ওয়্যার লেভেলিং)।

মনে রাখার কৌশল: EPROM = Erase with Photons (UV আলোয় মোছা)। EEPROM-এর বাড়তি E = Electrically। ফ্ল্যাশ পুরো ব্লক মোছে "in a flash"।


পরীক্ষার ফাঁদ: ROM-ও **র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস** ("RAM" আসলে রিড/রাইট মেমোরি বোঝায়); ROM প্রাইমারি, তবু নন-ভোলাটাইল। অ্যাক্সেস পদ্ধতি: **র‍্যান্ডম** (RAM, ROM) · **সিকোয়েনশিয়াল** (টেপ) · **ডাইরেক্ট** (ডিস্ক) · **অ্যাসোসিয়েটিভ**, কনটেন্ট দিয়ে (ক্যাশ ট্যাগ, TLB)।

৫ মেমোরি সংগঠন ও ধারণক্ষমতার হিসাব

মূল সূত্র: 2^n **ওয়ার্ড × m বিট → n টি অ্যাড্রেস লাইন, m টি ডেটা লাইন** · চিপ সংখ্যা = (মোট ওয়ার্ড ÷ চিপের ওয়ার্ড) × (মোট প্রস্থ ÷ চিপের প্রস্থ) · অ্যাড্রেস বিট = $\log_2$(**অ্যাড্রেসযোগ্য একক**)

প্রস্থ (ওয়ার্ড-সাইজ) বাড়ানো: চিপগুলো পাশাপাশি বসে **সব** অ্যাড্রেস লাইন ভাগ করে; প্রতিটি কিছু ডেটা বিট দেয় (দুটি 1K × 4 → 1K × 8)।

গভীরতা (ওয়ার্ড-সংখ্যা) বাড়ানো: বাড়তি উচ্চ-ক্রমের অ্যাড্রেস বিট যায় একটি **ডিকোডারে**, যার আউটপুট চিপগুলোর **চিপ সিলেক্ট** (CS) চালায়।



1K × 4 দিয়ে 16K × 8: ১৬ সারি × ২টি চিপ

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

১. একটি 4K × 8 চিপ: 4K = 2^{12} → **12**টি অ্যাড্রেস লাইন, **8**টি ডেটা লাইন; ধারণক্ষমতা 32 Kbit = 4 KB

২. 1K × 4 চিপ দিয়ে 16K × 8 মেমোরি: (16K / 1K) × (8 / 4) = 16 × 2 = **32টি চিপ**; 14টি অ্যাড্রেস লাইন: A9–A0 প্রতিটি চিপে, A13–A10 যায় **4-to-16 ডিকোডারে**


৩. 64 MB, বাইট-অ্যাড্রেসযোগ্য: 2^{26} বাইট → **26** অ্যাড্রেস বিট। একই মেমোরি, 32-বিট (4-বাইট) ওয়ার্ড, ওয়ার্ড-অ্যাড্রেসযোগ্য: 2^{24} ওয়ার্ড → **24** বিট

৪. 32-বিট বাইট অ্যাড্রেস → 2^{32} B = **4 GB**; 8086 (20টি লাইন) → 1 MB

পরীক্ষার ফাঁদ: $\log_2$ নেওয়ার আগে দেখো মেমোরি **বাইট**- নাকি **ওয়ার্ড**-অ্যাড্রেসযোগ্য।

৬ মেমোরি ইন্টারলিভিং (Interleaving)

- **k টি মডিউল (ব্যাংক)** সমান্তরালে কাজ করে
- **লো-অর্ডার:** নিচের অ্যাড্রেস বিট মডিউল বাছে (address mod k); পরপর ওয়ার্ড **ভিন্ন** মডিউলে → পুরো ব্লক সমান্তরালে আসে
- **হাই-অর্ডার:** ওপরের বিট মডিউল বাছে; পরপর ওয়ার্ড **একই** মডিউলে → সহজে বাড়ানো যায়, গতি বাড়ে না




৪-ওয়ে লো-অর্ডার ইন্টারলিভিং

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ৪-ওয়ার্ড ব্লক; অ্যাড্রেস পাঠাতে 1 সাইকেল, প্রতি DRAM অ্যাক্সেসে 15 সাইকেল, বাসে প্রতি ওয়ার্ডে 1 সাইকেল। এক-ওয়ার্ড-চওড়া মেমোরি: 1 + 4 × 15 + 4 × 1 = **65 সাইকেল**। 8-ব্যাংক ইন্টারলিভড: 1 + 15 + 4 × 1 = **20 সাইকেল** (মিস পেনাল্টি 3.25 গুণ কম)।

৭ ক্যাশ মেমোরি: মূল কথা

সংজ্ঞা: CPU ও মেইন মেমোরির মাঝে একটি ছোট, দ্রুত **SRAM** মেমোরি, যা সম্প্রতি ব্যবহৃত **ব্লকের** (লাইন) কপি রাখে। প্রোগ্রামারের কাছে অদৃশ্য: পুরোপুরি হার্ডওয়্যার চালায়।

- **ব্লক / লাইন:** ক্যাশ ও মেমোরির মধ্যে আদান-প্রদানের একক (সাধারণত 64 B)
- **হিট:** ওয়ার্ড ক্যাশে পাওয়া গেল · **মিস:** পাওয়া গেল না → ব্লক আনো
- **হিট রেশিও h = হিট / (হিট + মিস);** মিস রেশিও = 1 − h
- **হিট টাইম** (Tc) · **মিস পেনাল্টি** (ব্লক আনার সময়)
- প্রতি লাইনে থাকে **ট্যাগ** (কোন ব্লক আছে), **ভ্যালিড বিট**, আর রাইট-ব্যাকে **ডার্টি বিট**



CPU ↔ ক্যাশ: ওয়ার্ড · ক্যাশ ↔ RAM: ব্লক

৮ গড় অ্যাক্সেস টাইম: কোন সূত্র?

সংগঠন	একটি মিসের খরচ	সূত্র
হায়ারার্কিক্যাল (লুক-থ্রু)	Tc + Tm	**T = h·Tc + (1 − h)(Tc + Tm)**
সাইমালটেনিয়াস (প্যারালাল)	শুধু Tm	T = h·Tc + (1 − h)·Tm
AMAT (Hennessy–Patterson)	মিস পেনাল্টি	AMAT = হিট টাইম + মিস রেট × পেনাল্টি

হায়ারার্কিক্যাল: আগে ক্যাশ, তারপর মেমোরি। সাইমালটেনিয়াস: দুটিতে একসাথে খোঁজা শুরু। হায়ারার্কিক্যাল সূত্র সরল করলে Tc + (1 − h)·Tm, অর্থাৎ পেনাল্টি = Tm ধরলে AMAT-এর রূপ। প্রশ্নে কিছু না বললে **ডিফল্ট হায়ারার্কিক্যাল**, তবে অপশনে সাইমালটেনিয়াস উত্তরটিও আছে কি না দেখো।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

১. Tc = 10 ns, Tm = 100 ns, h = 0.9: হায়ারার্কিক্যাল 0.9 × 10 + 0.1 × 110 = **20 ns**; সাইমালটেনিয়াস 9 + 10 = **19 ns**; স্পিডআপ = 100 / 20 = **5**

২. ক্লাসিক: Tc = 100 ns, Tm = 1000 ns, h = 0.9 → হায়ারার্কিক্যাল **200 ns** (সাইমালটেনিয়াস 190 ns)

৩. AMAT: হিট 1 ns, মিস রেট 5%, পেনাল্টি 100 ns → 1 + 0.05 × 100 = **6 ns**

৪. h নির্ণয়: Tc = 5, Tm = 80, লক্ষ্য 9 ns: 9 = 5 + (1 − h) × 80 → **h = 0.95**

৫. CPI (দেখো CPU সংগঠন): বেস 1, ইনস্ট্রাকশনপ্রতি 1.3 অ্যাক্সেস, মিস 2%, পেনাল্টি 100 → 1 + 1.3 × 0.02 × 100 = **3.6**

মনে রাখার কৌশল: ক্যাশের "**ভেতর দিয়ে**" (through): মিসে **দুটোই** দিতে হয়, Tc + Tm। "**পাশাপাশি**" (side by side): মিসে শুধু Tm।

পরীক্ষার ফাঁদ: **মিস** রেশিও (0.1) দেওয়া? সেটিকে h ধরো না। যাচাই: Tc ≤ T ≤ Tc + Tm।


৯ ক্যাশ ম্যাপিং পদ্ধতি (Cache Mapping)

ম্যাপিং ঠিক করে একটি মেমোরি ব্লক ক্যাশের **কোথায়** বসতে পারবে, তাই অ্যাড্রেস কীভাবে ভাগ হবে। ধরি ব্লক সাইজ = B বাইট, লাইন = L, অ্যাসোসিয়েটিভিটি = k, সেট S = L / k।

ডাইরেক্ট: ব্লক j → লাইন **j mod L**। একটিই জায়গা, **একটি কম্পারেটর**। সরল, দ্রুত; **কনফ্লিক্ট মিস** (থ্র্যাশিং) বেশি।

ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ: ব্লক → **যেকোনো** লাইনে; সব ট্যাগ **সমান্তরালে** তুলনা (L টি কম্পারেটর, CAM)। কনফ্লিক্ট মিস নেই; ব্যয়বহুল।

k-ওয়ে সেট অ্যাসো.: ব্লক j → সেট **j mod S**, সেটের k টি লাইনের যেকোনোটিতে; k টি কম্পারেটর। বাস্তব CPU-তে ব্যবহৃত মধ্যপন্থা।



তিন রকম অ্যাড্রেস বিভাজন (অ্যাসোসিয়েটিভিটি বাড়লে → ট্যাগ লম্বা, ইনডেক্স ছোট)

	ডাইরেক্ট	k-ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ	ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ
ব্লক বসার জায়গা	1	k	L (যেকোনো)
ট্যাগ কম্পারেটর	1	k	L
কনফ্লিক্ট মিস	**সবচেয়ে বেশি**	কম	**নেই**
হার্ডওয়্যার খরচ, হিট টাইম	সবচেয়ে কম	মাঝারি	সবচেয়ে বেশি
রিপ্লেসমেন্ট পলিসি লাগে?	**না** (বিকল্প নেই)	হ্যাঁ, সেটের ভেতরে	হ্যাঁ
k-ওয়ের বিশেষ রূপ	k = 1	1 < k < L	k = L (একটি সেট)

একই ক্যাশ, ভিন্ন অ্যাসোসিয়েটিভিটি

64 KB · 64 B · 32-বিট	ট্যাগ	ইনডেক্স	অফসেট
ডাইরেক্ট (1024 লাইন)	**16**	10	6
2-ওয়ে (512 সেট)	17	9	6
4-ওয়ে (256 সেট)	18	8	6
8-ওয়ে (128 সেট)	19	7	6
ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ	26	–	6

মনে রাখার কৌশল: k **দ্বিগুণ** করলে ইনডেক্সের এক বিট ট্যাগে যায়। ডাইরেক্ট: **ট্যাগ = log₂(MM ÷ ক্যাশ)** = 32 − 16 = 16।

পরীক্ষার ফাঁদ: অফসেট ← **ব্লক** সাইজ; k > 1 হলে ইনডেক্স ← **সেট** সংখ্যা (লাইন নয়)।

ব্লক 1000 কোথায় যাবে? ✍️: ডাইরেক্ট, 128 লাইন: 1000 mod 128 = **লাইন 104**। 4-ওয়ে, 32 সেট: 1000 mod 32 = **সেট 8** (এর ৪টি লাইনের যেকোনোটি)।

১০ ম্যাপিং: সমাধানকৃত উদাহরণ

উদাহরণ ১: অ্যাড্রেস ভাগ ✍️: ডাইরেক্ট-ম্যাপড 64 KB ক্যাশ, 64 B ব্লক, 32-বিট অ্যাড্রেস 0x12345678 (ট্যাগ 16 | লাইন 10 | অফসেট 6): অফসেট = 0x78 AND 0x3F = **56** · লাইন = (0x12345678 ÷ 64) mod 1024 = **345** · ট্যাগ = ওপরের 16 বিট = **0x1234**

উদাহরণ ২: 2-ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ ✍️: 32 KB ক্যাশ, 32 B ব্লক, 32-বিট অ্যাড্রেস। অফসেট = $\log_2 32$ = **5**; লাইন = 32 KB / 32 B = 1024; সেট = 1024 / 2 = 512 → সেট ফিল্ড = **9**; ট্যাগ = 32 − 9 − 5 = **18**।

উদাহরণ ৩: ট্যাগ মেমোরি ✍️: উদাহরণ ১-এর ক্যাশ: 1024 লাইন × (16 ট্যাগ + 1 ভ্যালিড) = 17,408 বিট = **2176 B**, 64 KB ডেটার বাইরে বাড়তি।

উদাহরণ ৪: 4-ব্লক ক্যাশে ব্লক ক্রম 0, 8, 0, 6, 8

ক্যাশ	0	8	0	6	8	মিস
ডাইরেক্ট (j mod 4)	M	M	M	M	M	5
2-ওয়ে, LRU	M	M	**H**	M	M	4
ফুলি অ্যাসো.	M	M	**H**	M	**H**	**3**

ডাইরেক্ট: 0 ও 8 একই লাইন 0-তে, একে অপরকে সরায়। 2-ওয়ে: 0, 6, 8 তিনটিই সেট 0-তে (৩টি ব্লক, ২টি ওয়ে)। ফুলি অ্যাসো.: শুধু ৩টি কোল্ড মিস। ওয়ে বাড়ালে **কনফ্লিক্ট মিস** কমে।

১১ রিপ্লেসমেন্ট পলিসি (Replacement)

কেবল তখনই লাগে, যখন ব্লক রাখার জন্য একাধিক লাইনের **বিকল্প** থাকে (সেট বা ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ) এবং সবগুলো ভরা।

পলিসি	যে ব্লক সরায় ...	মন্তব্য
LRU	সবচেয়ে বেশি সময় **অব্যবহৃত**	টেম্পোরাল লোকালিটি; 2-ওয়ে: প্রতি সেটে 1 বিট
FIFO	যেটি **সবার আগে** লোড হয়েছে	রাউন্ড-রবিন পয়েন্টার; **বেলাডির অ্যানোমালি**
Random	দৈবভাবে বাছাই করা	হিসাব রাখা লাগে না; বড় ক্যাশে প্রায় LRU-র সমান
LFU	সবচেয়ে কম বার ব্যবহৃত	কাউন্টার লাগে
Optimal (Belady)	ভবিষ্যতে সবচেয়ে দেরিতে লাগবে	ভবিষ্যৎ জানা লাগে: শুধু তুলনার মাপকাঠি

সমাধানকৃত ট্রেস ✍️: ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ, ৩টি লাইন (সাবস্ক্রিপ্টে সরানো ব্লক)

রেফ	7	0	1	2	0	3	0	4	2	3	মিস
FIFO	M	M	M	M_7	H	M_0	M_1	M_2	M_3	M_0	9
LRU	M	M	M	M_7	H	M_1	H	M_2	M_3	M_0	8
OPT	M	M	M	M_7	H	M_1	H	M_0	H	H	6

মনে রাখার কৌশল: FIFO: **জন্মতারিখ** (কে আগে এল) · LRU: **শেষ ব্যবহার** · OPT: **পরের ব্যবহার** (পেজিংয়েও একই অ্যালগরিদম)।

১২ রাইট পলিসি (Write Policy)

রাইট হিটে	রাইট-থ্রু	রাইট-ব্যাক (কপি-ব্যাক)
মেমোরি হালনাগাদ	**প্রতিটি** রাইটে	**ডার্টি** ব্লক সরানোর সময়
মেমোরি ট্রাফিক	বেশি (রাইট বাফার আড়াল করে)	কম
মেমোরি হালনাগাদ থাকে?	সবসময় (DMA-র জন্য নিরাপদ)	না: ডার্টি বিট, কোহেরেন্স সামলাতে হয়
রাইট মিসে সাধারণ জুটি	**নো-রাইট-অ্যালোকেট**	**রাইট-অ্যালোকেট**

রাইট-অ্যালোকেট (fetch-on-write): রাইট মিসে আগে ব্লক লোড, তারপর লেখা। **নো-রাইট-অ্যালোকেট** (write-around): সরাসরি মেমোরিতে লেখা।


ট্রাফিক ✍️: একটি লুপ একটি ভেরিয়েবলে ১০০ বার লেখে: রাইট-থ্রু **100**টি মেমোরি রাইট, রাইট-ব্যাক **1**টি (সরানোর সময়)।

রাইট-ব্যাক টাইম ✍️: Tc = 5 ns, Tm = 50 ns, h = 0.9, সরানো ব্লকের 30% ডার্টি: T = 5 + 0.1 × (50 + 0.3 × 50) = **11.5 ns**

মাল্টিকোর: একাধিক ক্যাশে একই ব্লকের কপি থাকতে পারে; একটি **কোহেরেন্স প্রোটোকল** (MESI, স্নুপিং) সেগুলো মিলিয়ে রাখে।

১৩ মিস কেন হয়: ৩টি C

মিস	কারণ	প্রতিকার
কম্পালসরি	প্রথম অ্যাক্সেস (কোল্ড)	বড় ব্লক, প্রিফেচ
ক্যাপাসিটি	ওয়ার্কিং সেট > ক্যাশ	বড় ক্যাশ
কনফ্লিক্ট	সেটে ব্লকের সংঘর্ষ	বেশি ওয়ে, ভিক্টিম ক্যাশ
কোহেরেন্স	অন্য কোর লিখেছে	(৪র্থ C)



ব্লক সাইজ: U-আকৃতির ট্রেড-অফ

মনে রাখার কৌশল: Cold start, Crowded cache, Clash in a set (ঠান্ডা শুরু, ভিড়, সংঘর্ষ)। ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভে কনফ্লিক্ট মিস **নেই**।

পরীক্ষার ফাঁদ: বড় ব্লক কোল্ড মিস কমায়, কিন্তু **মিস পেনাল্টি** বাড়ায়।

১৪ মাল্টিলেভেল ক্যাশ

- **L1:** আলাদা I + D ক্যাশ, প্রতি কোরে; লক্ষ্য: **কম হিট টাইম**
- **L2:** ইউনিফায়েড, প্রতি কোরে; লক্ষ্য: কম মিস রেট
- **L3:** সব কোরের শেয়ার্ড (লাস্ট লেভেল)
- **লোকাল** মিস রেট = মিস / **ওই স্তরে** অ্যাক্সেস; **গ্লোবাল** = মিস / CPU-র মোট অ্যাক্সেস

দুই-স্তর AMAT ✍️: L1: 1 ns, মিস 5%। L2: 10 ns, লোকাল মিস 20%। RAM 100 ns।

AMAT = 1 + 0.05 × (10 + 0.2 × 100) = 1 + 0.05 × 30 = **2.5 ns**


L2 ছাড়া: 1 + 0.05 × 100 = 6 ns। গ্লোবাল L2 মিস রেট = 0.05 × 0.2 = **1%**।

১৫ ভার্চুয়াল মেমোরি ও TLB (সারসংক্ষেপ)

VM মেইন মেমোরিকে **ডিস্কের ক্যাশ** হিসেবে ব্যবহার করে। **MMU** পেজ ধরে ধরে **পেজ টেবিলের** সাহায্যে ভার্চুয়াল অ্যাড্রেস অনুবাদ করে (টেবিল RAM-এ, PTBR দিয়ে খোঁজা হয়)।

পেজ ফল্টের খরচ **লক্ষ লক্ষ সাইকেল** → বড় পেজ (4 KB), ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ প্লেসমেন্ট, LRU-ধাঁচের রিপ্লেসমেন্ট, সবসময় **রাইট-ব্যাক**।

TLB = সাম্প্রতিক পেজ-টেবিল এন্ট্রির ছোট অ্যাসোসিয়েটিভ ক্যাশ।



ক্যাশ	VM	সূত্র / উদাহরণ
ব্লক	পেজ / ফ্রেম	পেজ সংখ্যা = 2^(VA বিট - অফসেট বিট)
মিস	পেজ ফল্ট (OS)	32-বিট VA, 4 KB পেজ → 2^{20} PTE × 4 B = **4 MB**
ট্যাগ স্টোর	পেজ টেবিল, TLB	64 MB RAM, 4 KB পেজ → 2^{14} ফ্রেম

TLB-সহ EAT ✍️: TLB 20 ns, মেমোরি 100 ns, TLB হিট 0.8, এক-স্তর টেবিল: 0.8 × (20 + 100) + 0.2 × (20 + 100 + 100) = **140 ns** (TLB মিসে একটি বাড়তি মেমোরি অ্যাক্সেস)। পেজিং অ্যালগরিদম, থ্র্যাশিং → OS অধ্যায়।

১৬ সেকেন্ডারি স্টোরেজ: ডিস্ক ও RAID

ডিস্কের সূত্র: **অ্যাক্সেস টাইম = সিক + রোটেশনাল ল্যাটেন্সি + ট্রান্সফার** (+ কন্ট্রোলার ওভারহেড) · গড় ল্যাটেন্সি = ½ × (60 / rpm) s · ধারণক্ষমতা = সারফেস × ট্র্যাক × সেক্টর/ট্র্যাক × বাইট/সেক্টর

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 6000 rpm, গড় সিক 8 ms, প্রতি ট্র্যাকে 100 সেক্টর × 512 B।

১. এক ঘূর্ণন = 60 / 6000 s = 10 ms → ল্যাটেন্সি **5 ms**; 1 সেক্টর = 10 / 100 = 0.1 ms

২. অ্যাক্সেস = 8 + 5 + 0.1 = **13.1 ms**; 4 KB (8 সেক্টর) = 13.8 ms; হার = 51,200 B / 10 ms = **5.12 MB/s**

৩. 16 সারফেস × 1024 ট্র্যাক × 128 সেক্টর × 512 B = 2^{30} B = **1 GB**

RAID	পদ্ধতি	ন্যূনতম	ব্যবহারযোগ্য	নষ্ট সহ্য করে
0	স্ট্রাইপিং, রিডানডেন্সি নেই	2	n	একটিও না
1	মিররিং	2	n / 2	প্রতি জোড়ায় 1টি
5	স্ট্রাইপিং + **ডিস্ট্রিবিউটেড প্যারিটি**	3	n - 1	1টি ডিস্ক
6	দুটি ডিস্ট্রিবিউটেড প্যারিটি	4	n - 2	2টি ডিস্ক
10	মিরর, তারপর স্ট্রাইপ	4	n / 2	প্রতি জোড়ায় 1টি

RAID 2 = বিট-লেভেল হ্যামিং, 3 = বাইট-লেভেল, 4 = ব্লক-লেভেল; প্রতিটিতে একটি **আলাদা (ডেডিকেটেড)** প্যারিটি ডিস্ক (বটলনেক)। প্যারিটি = XOR। 5 × 2 TB: RAID 5 → **8 TB**, RAID 6 → 6 TB।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা:

Reg → L1 → L2 → L3 → RAM → ডিস্ক → টেপ

নিচে: আকার ↑, সময় ↑, খরচ/বিট ↓

টেম্পোরাল = একই আইটেম · স্পেশিয়াল = পাশের

SRAM 6T, ক্যাশ · DRAM 1T1C, রিফ্রেশ

EPROM: UV · EEPROM: বাইট · ফ্ল্যাশ: ব্লক

$2^n \times m$ → n অ্যাড্রেস, m ডেটা লাইন

চিপ = (W/w) × (M/m)

লো-অর্ডার: মডিউল = addr mod k

হায়ারা.: T = h·Tc + (1-h)(Tc+Tm)

সাইমাল.: T = h·Tc + (1-h)·Tm

AMAT = হিট টাইম + মিস রেট × পেনাল্টি

অফসেট = $\log_2$ B · সেট = L / k

ট্যাগ = অ্যাড্রেস - ইনডেক্স - অফসেট

ডাইরেক্ট ট্যাগ = $\log_2$(MM / ক্যাশ)

EAT(TLB) = h(t+m) + (1-h)(t+2m)


ডিস্ক = সিক + ½ ঘূর্ণন + ট্রান্সফার

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. দ্রুততম স্টোরেজ: CPU রেজিস্টার
2. ক্যাশ থাকে CPU ও মেইন মেমোরির মাঝে
3. ক্যাশ তৈরি হয় SRAM দিয়ে
4. DRAM-এ রিফ্রেশ লাগে; SRAM-এ লাগে না
5. লুপ ভেরিয়েবল বারবার = টেম্পোরাল লোকালিটি
6. যেকোনো ব্লক → যেকোনো লাইন = ফুলি অ্যাসো.
7. ডাইরেক্ট ম্যাপিংয়ে রিপ্লেসমেন্ট পলিসি লাগে না
8. ডার্টি বিট রাইট-ব্যাকের অংশ
9. FIFO-তে বেলাডির অ্যানোমালি হতে পারে
10. TLB = পেজ-টেবিল এন্ট্রির ক্যাশ
11. RAID 5 = ডিস্ট্রিবিউটেড প্যারিটি, n - 1
12. 7200 rpm → গড় ল্যাটেন্সি 4.17 ms

প্রধান ফাঁদ: ক্যাশ নয়, রেজিস্টার দ্রুততম · SRAM-ও ভোলাটাইল · হায়ারার্কিক্যাল (মিসে Tc + Tm) বনাম সাইমালটেনিয়াস (Tm) · k > 1 হলে ইনডেক্স গোনে **সেট** · বাইট বনাম ওয়ার্ড অ্যাড্রেসিং · ল্যাটেন্সি = **অর্ধেক** ঘূর্ণন · RAID 0-তে রিডানডেন্সি নেই · বড় ব্লক সবসময় ভালো নয়

সব কৌশল একসাথে: Temporal = same Thing in Time, Spatial = Surrounding Space · EPROM = Erase with Photons · "ভেতর দিয়ে" Tc + Tm, "পাশাপাশি" শুধু Tm · k দ্বিগুণ → ইনডেক্সের এক বিট ট্যাগে · FIFO জন্মতারিখ, LRU শেষ ব্যবহার, OPT পরের ব্যবহার · ৩টি C: Cold, Crowded, Clash



৩ ধাপে অ্যাড্রেস বিভাজন: সবসময় আগে অফসেট, শেষে ট্যাগ

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. কোন মেমোরিতে নিয়মিত রিফ্রেশ লাগে?
ক) SRAM খ) DRAM
গ) EPROM ঘ) ফ্ল্যাশ

২. হায়ারার্কিক্যাল: Tc 20 ns, Tm 200 ns, h 0.9। T = ?
ক) 38 ns খ) 36 ns
গ) 40 ns ঘ) 22 ns

৩. 1K × 4 চিপ দিয়ে 16K × 8 বানাতে লাগে:
ক) 32টি চিপ খ) 16টি চিপ
গ) 8টি চিপ ঘ) 64টি চিপ

৪. ডাইরেক্ট, 32 KB, 16 B ব্লক, 32-বিট: ট্যাগ বিট?
ক) 15 খ) 21
গ) 11 ঘ) 17

৫. ডার্টি বিট দরকার হয়:
ক) রাইট-ব্যাকে খ) রাইট-থ্রুতে
গ) ডাইরেক্ট ম্যাপিংয়ে ঘ) FIFO-তে

৬. দুটি ব্লক একই লাইনের জন্য লড়লে হয়:
ক) কম্পালসরি মিস খ) ক্যাপাসিটি মিস
গ) কনফ্লিক্ট মিস ঘ) কোহেরেন্স মিস

৭. ক্রম অনুযায়ী অ্যারে স্ক্যান কাজে লাগায়:
ক) টেম্পোরাল লোকালিটি খ) স্পেশিয়াল লোকালিটি
গ) ইন্টারলিভিং ঘ) রাইট-অ্যালোকেট

৮. 7200 rpm ডিস্কের গড় ল্যাটেন্সি:
ক) 8.33 ms খ) 7.2 ms
গ) 2.08 ms ঘ) 4.17 ms

৯. ডিস্ট্রিবিউটেড প্যারিটিসহ স্ট্রাইপিং হলো:
ক) RAID 5 খ) RAID 1
গ) RAID 4 ঘ) RAID 0

১০. k = লাইনের সংখ্যা হলে k-ওয়ে ক্যাশটি:
ক) ডাইরেক্ট ম্যাপড খ) 2-ওয়ে
গ) ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ ঘ) ইন্টারলিভড

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-খ · ৮-ঘ · ৯-ক · ১০-গ

লিখিত প্রশ্ন: তিন ধরনের ক্যাশ ম্যাপিং ব্যাখ্যা করো। 64 B ব্লক ও 32-বিট অ্যাড্রেসের একটি 256 KB, 4-ওয়ে ক্যাশের ফিল্ডগুলোর প্রস্থ, 0x0001F2C4 অ্যাড্রেসের সেট ও ট্যাগ, এবং ট্যাগ স্টোরেজ (প্রতি লাইনে ১টি ভ্যালিড বিট) নির্ণয় করো। ৮ নম্বর

১ ডাইরেক্ট: লাইন = j mod L · ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ: যেকোনো লাইন · k-ওয়ে: সেট = j mod S (প্রতিটির একটি সুবিধা / অসুবিধা) ৩

২ অফসেট = $\log_2 64$ = **6**; 4096 লাইন ÷ 4 = 1024 সেট → **10**; ট্যাগ = 32 − 10 − 6 = **16** ২

৩ অফসেট = 0xC4 AND 0x3F = **4**; সেট = ⌊0x1F2C4 ÷ 64⌋ mod 1024 = 1995 mod 1024 = **971**; ট্যাগ = **0x0001** ২

৪ ট্যাগ স্টোরেজ = 4096 × (16 + 1) = 69,632 বিট = **8.5 KB** ১

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ কোন অ্যাক্সেস-টাইম সূত্র কখন খাটে, জানি
- ✓ যেকোনো অ্যাড্রেস ট্যাগ / ইনডেক্স / অফসেটে ভাগ করতে পারি
- ✓ ব্লক ক্রমে FIFO ও LRU ট্রেস করতে পারি
- ✓ ডিস্ক অ্যাক্সেস টাইম ও RAID ধারণক্ষমতা হিসাব করতে পারি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① SRAM বনাম DRAM, ৬টি পার্থক্য
② 4K × 8 চিপ দিয়ে 32K × 16
③ রাইট-থ্রু বনাম রাইট-ব্যাক
④ গ্লোবাল মিস রেটসহ দুই-স্তর AMAT