

Atividade 08: Leitura do sensor de temperatura analógico

Objetivo:

Implementar um sistema de aquisição de dados analógicos utilizando o conversor ADC do ESP32-S3, no ambiente de simulação Wokwi. Os conceitos abordados incluem: Mapeamento de pinos analógicos, Configuração de parâmetros (faixas de tensão, resolução, atenuação, taxa de amostragem) e calibração do ADC.

Material Necessário:

- ESP32S3
- 4 LEDs
- 2 botões (push buttons)
- 1 Buzzer (Controle por PWM)
- 1 Display LCD com interface I2C
- 1 NTC (Sensor de temperatura analógico)

Atividades:

1. Desenvolvimento do Código:

Desenvolva um programa utilizando o ESP-IDF para implementar um DAQ para ler a temperatura por meio do NTC e gerar um alerta sonoro ao ultrapassar a temperatura de alarme (Default 25 °C).

Parte A - Funcionalidade dos botões:

- **Botão A:** a cada acionamento, deve-se incrementar a temperatura de alarme (padrão: +5).
- **Botão B:** a cada acionamento, deve decrementar a temperatura de alarme (padrão: -5).

Parte B – PWM: Gerar o alarme sonoro

- Use o driver (PWM) do ESP-IDF.
- O alerta sonoro deve ser acionado quando a temperatura registrada pelo NTC for maior que a temperatura de alarme.
- O alerta sonoro só deve ser desligado quando a temperatura do NTC estiver abaixo da temperatura de alarme.

Parte C – LCD I2C: Exibir a temperatura registrada no NTC e a temperatura de alarme

- Configure o barramento I2C e inicialize o display LCD.
- Mostre na **primeira linha** o valor da temperatura no NTC.

- Mostre na **segunda linha** o valor da temperatura de alarme atual.
- O display deve ser atualizado sempre que os valores das temperaturas forem alteradas.

Parte D – LEDs: Sinalizar a aproximação da temperatura do NTC a temperatura de alarme

- Ligar 1 LED quando a temperatura do NTC estiver a 20 °C da temperatura de alarme.
- Ligar 2 LED quando a temperatura do NTC estiver a 15 °C da temperatura de alarme.
- Ligar 3 LED quando a temperatura do NTC estiver a 10 °C da temperatura de alarme.
- Ligar 4 LED quando a temperatura do NTC estiver a 2 °C da temperatura de alarme.
- Piscar os 4 LEDs quando a temperatura do NTC for maior ou igual a temperatura de alarme.
- Os LEDs devem continuar piscando enquanto a temperatura do NTC for maior que a temperatura de alarme.

Obs:

- O debounce deve ser tratado por software (Não usar daley).
- É **obrigatório** o uso de interrupções para a leitura do estado dos botões.