disipador < 10°C/W
RS: 221-2148
RS: 712-4263

disipador 6°C/W

J2
ALIMENTACION
El desacoplo de los 5V no está en PCB
C? 270uF 35V

3.0V
400uA
U1
MCP4725 Adafruit
V_DAC=3*D/4096
R1 0
0V < 3V
R10A1 12K 0.1%

C2 0.1uF
C3 10uF 20V
100mA < input current < 250mA
U2A
U3
0V -> 11V
CP1 27uF 35V
C4 0.1uF
C5 10uF 20V
-5V
OPA2544/ZIP
R2 12K
R4 300K
R3 36K
R5 1Meg
STPS160U D1

La conexión SW no está en PCB el condensador tampoco
U13
ROTARY ENCODER
R21 NM
R22 NM
1nF C18
1nF C19

U4
REF5030
C9 1uF 20V
C10 0.1uF

DAC SAM-D21
10 BITS
3 VREF SELECCIONABLE
(vCC, 1V, Vref_EX)
Digi-Key = 1597-102010328-ND
Seeeduino SAMD21
U6
U11 DISPLAY
R10
PIEZO BUZZER
PZ1
TR1A IRF7341TRPBF
1K R19
POLARIDAD ADC
0<VADC<3V

U8A
AD8616
33k R12
C11 33k R13
1uF 50V
C14 1uF 50V
0.1uF C13
3V

El transistor Q? y las R? del colector y base no están en PCB
R? 200
R6 NM
R? 1K
NM R7
Q? BC639
OPI1264B U9
R15 2K2
R16 500

U12
C15 1uF 50V
RHV3-0512S/R20
C16 1uF 20V

IOmax=15mA
G01
RL1B
RL1A
STPS160
D2
RL1C
12V_ISO
Rcoil=1315oh
ICmax=44mA
U5 OPI1264B

SALIDA
J1 REPELLER
HV1 +-100V
R8 180K
J3 ANODO-
ENTRADA HV
+-10V 100V
R11 20K
R14 0

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA
PUEDO PROBAR CON LM358
LT1013 U16B
LM358BAIDR
U7A
R9 5K6
R24 2K4
C20 0.1uF
U16A LT1013
R23 200K
R25 200K
D3 STPS160
220nF C12
R17 2K7
R18 2K7
OPI1264B U10
50<CTR<125
los +12V_ISO del OPI U10 no están conectador en PCB

SEPARACIÓN ENTRE PISTAS

UNCOATED mm (MILS)	COATED mm (MILS)	
0.6 (24)	0.4 (16)	@ 150V
1.25 (50)	0.4 (16)	@ 300V & 250V & 170V
2.5 (100)	0.8 (32)	@ 500V
5 (200)	2.33 (92)	@ 1000V
10 (400)	5.38 (220)	@ 2000V
15 (600)	8.43 (340)	@ 3000V
20 (800)	11.5 (470)	@ 4000V

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID	
SEGAINVEX, Dpto. Electrónica	
Diseñado: Patricio Coronado	
Dibujado: Patricio Coronado	
Título: fuente detector de haces moleculares: Repeller	
Tam. B	Orden de Trabajo: 20220390 — Rev. V1
	Archivo: <Archivo>
Fecha: Tuesday, October 29, 2024	Hoja 1 de 14