Practice:

$a = b/(c+d)*e ;$

Lexical Phase:

a = b / (c + d) * e ;

	Name	Type
1	a	float
2	b	float
3	c	float
4	d	int
5	e	float

<id,1> <=> <id,2> </> <(> <id,3> <+> <id,4> <)> <*> <id,5> <;>

Syntax Phase:

Semantic Phase:



Intermediate Code Generator:

t1 = int to float (id4)
t2 = id3 + t1
t3 = id2 / t2
t4 = t3 * id5
id1 = t4

Code Optimizer:

~~t1 = inttofloat (id4)~~
t2 = id3 + id4 // assuming id4 is float now.
t3 = id2 / t2
id1 = t3 * id5

Code Generator:

```
LDF   R1, id3
LDF   R2, id4
ADDF  R3, R1, R2    // R3 = R1 + R2
LDF   R4, id2
DIVF  R5, R4, R3
LDF   R6, id5
```

~~MULF R5~~

```
MULF R7, R5, R6
STF. id1, R7
```