

Plantilla para llenar: reemplazo de páginas

4 marcos · paginación por demanda · arranque en frío

Secuencia: 1, 2, 3, *4, R, 3, 1, *5, 1, R, 6, 1, 7, *8, 7, 8, R, 9, *2, 5, 4
donde * = escritura y R = reinicio del bit R de todas las páginas.

Cómo llenar: en cada fila escribe el contenido de los 4 marcos *después* de procesar ese acceso. En “¿Fallo?” marca **F** si hubo fallo de página o **H** si fue acierto. En la última columna anota qué página saliste (si hubo reemplazo). Las filas grises R no son accesos: no cuentan como fallo y solo importan para NRU (ahí pon a 0 el bit R de todas las páginas). Recuerda: los 4 primeros accesos son fallos obligados (marcos vacíos).

1. FIFO — primero en entrar, primero en salir

Acceso	M1	M2	M3	M4	¿Fallo?	¿Qué se reemplaza?
1						
2						
3						
*4						
R					reinicio R	
3						
1						
*5						
1						
R					reinicio R	
6						
1						
7						
*8						
7						
8						
R					reinicio R	
9						
*2						
5						
4						

Total de fallos: _____

2. LRU — menos recientemente usado

Acceso	M1	M2	M3	M4	¿Fallo?	¿Qué se reemplaza?
1						
2						
3						
*4						
R					reinicio R	
3						
1						
*5						
1						
R					reinicio R	
6						
1						
7						
*8						
7						
8						
R					reinicio R	
9						
*2						
5						
4						

Total de fallos: _____

3. LFU — menos frecuentemente usado

Sugerencia: lleva aparte un contador de usos por página; se expulsa la de menor contador.

Acceso	M1	M2	M3	M4	¿Fallo?	¿Qué se reemplaza?
1						
2						
3						
*4						
R					reinicio R	
3						
1						
*5						
1						
R					reinicio R	
6						
1						
7						
*8						
7						
8						
R					reinicio R	
9						
*2						
5						
4						

Total de fallos: _____

4. NRU — no usado recientemente (bits R y M, orden RM)

$Clase = 2R + M$. $R=1$ en cualquier acceso, $M=1$ solo en escritura (*). Se expulsa la de clase más baja. Puedes anotar los bits R/M de cada página al margen.

Acceso	M1	M2	M3	M4	¿Fallo?	¿Qué se reemplaza?
1						
2						
3						
*4						
R					reinicio R	
3						
1						
*5						
1						
R					reinicio R	
6						
1						
7						
*8						
7						
8						
R					reinicio R	
9						
*2						
5						
4						

Total de fallos: _____