ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 43-САБАҚ

41 № 7 зертханалық жұмыс. «Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Электр есептегіш кВт·сағ санайды. Бір шамның айлық шығынын өзіміз есептей аламыз ба?

_____

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
P =	
A =	
Құны =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. A = Pt: 100 Вт, 10 сағ

_____

2. Қуат формуласы?

_____

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Тізбекті сұлба бойынша құрастыр.
- ☐ Шамды 5 минут жағып, A = Pt есепте.
- ☐ P = UI есепте.
- ☐ Паспорттық қуатпен салыстыр.
- ☐ Кілтті тұйықтап, I мен U-ды өлше.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

U, В	I, А	P, Вт	t, с	A, Дж	P_паспорт, Вт

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

Қуат қалай есептелді?

7 В деңгейі: есеп

Қолдану

Күніне 5 сағат жанатын 60 Вт шамның 30 күндегі энергиясы мен құнын тап (тариф ≈ 25 тг/кВт·сағ).

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 7 зертханалық жұмыс. «Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау»
2) P = U·I; A = P·t; Құны = A (кВт·сағ) · тариф (теңге/кВт·сағ)
3) 1) 1 кВт·сағ; 2) P = UI
4) 1, 5, 3, 2, 4 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
A) P = U·I.
B) A = 9 кВт·сағ, ≈ 225 тг.