

## Corrispondenze Arduino Wemos Grove

Pin Arduino Uno	Pin Wemos	Presca Grove	Pin GPIO	Note
0 -> RX	RX	RX UART	3	Solo per comunicazioni seriali
1<- TX	TX	TX UART	1	Solo per comunicazioni seriali
2	D0	D2	16	
3 ~	D1 SCL	D3	5	Pullup pwm int I2C (non disp. se I2C)
4	D2 SDA	D4	4	Builtin Pullup pwm int I2C (non disp. se I2C)
5 ~	D3	D5	0	Pwm int
6 ~	D4	D6	2	Pwm int
7	D5 SCK	D7	14	Pwm int SPI (non disp se SPI)
8	D6 MISO	D8	12	Pulldown pwm int (non disp se SPI)
9 ~	D7 MOSI	-	13	SPI
10 ~ SS	D8 SS	-	15	SPI
11 ~ MOSI	MOSI	-		SPI
12 MISO	MISO	-		SPI
13 SCK	SCK	-		SPI
A0	A0	A0		Analogico
A1	-	-		Non connesso
A2	-	-		Non connesso
A3	-	-		Non connesso
A4 SDA	SDA	-		I2C
A5 SCL	SCL	-		I2C