

Turing Makinesi Geçiş Tablosu

Not: Geçiş kuralları (Delta), girilen çarpan sayısının bit uzunluğuna göre simülatör derleyicisi tarafından dinamik olarak oluşturulur. Aşağıdaki tablo, örnek bir 2-bit x 2-bit (11 * 10) çarpma işlemi için derlenmiş kural setini göstermektedir.

Mevcut Durum	Okunan Sembol	Yeni Durum	Yazılacak Sembol	Kafa Hareketi
q_baslangic	0	q_baslangic	0	R
q_baslangic	1	q_baslangic	1	R
q_baslangic	*	q_yildiz_bulundu	*	R
q_yildiz_bulundu	0	q_yildiz_bulundu	0	R
q_yildiz_bulundu	1	q_yildiz_bulundu	1	R
q_yildiz_bulundu	=	q_isle_bit_0	=	L
q_isle_bit_0	0	q_sola_git_0	X	L
q_isle_bit_0	1	q_sola_git_0	Y	L
q_sola_git_0	0	q_sola_git_0	0	L
q_sola_git_0	1	q_sola_git_0	1	L
q_sola_git_0	*	q_shift_basla_0	*	L
q_shift_basla_0	0	q_shift_elde_0_0	0	L
q_shift_basla_0	1	q_shift_elde_1_0	0	L
q_shift_elde_0_0	0	q_shift_elde_0_0	0	L
q_shift_elde_0_0	1	q_shift_elde_1_0	0	L
q_shift_elde_0_0	B	q_shift_tamam_0	0	R
q_shift_elde_1_0	0	q_shift_elde_0_0	1	L
q_shift_elde_1_0	1	q_shift_elde_1_0	1	L

Mevcut Durum	Okunan Sembol	Yeni Durum	Yazılacak Sembol	Kafa Hareketi
q_shift_elde_1_0	B	q_shift_tamam_0	1	R
q_shift_tamam_0	0	q_shift_tamam_0	0	R
q_shift_tamam_0	1	q_shift_tamam_0	1	R
q_shift_tamam_0	*	q_saga_don_0	*	R
q_saga_don_0	0	q_saga_don_0	0	R
q_saga_don_0	1	q_saga_don_0	1	R
q_saga_don_0	X	q_isle_bit_1	X	L
q_saga_don_0	Y	q_isle_bit_1	Y	L
q_saga_don_0	=	q_isle_bit_1	=	L
q_isle_bit_1	1	q_sola_git_kontrol_1	Y	L
q_isle_bit_1	0	q_sola_git_kontrol_1	X	L
q_sola_git_kontrol_1	0	q_sola_git_kontrol_1	0	L
q_sola_git_kontrol_1	1	q_sola_git_kontrol_1	1	L
q_sola_git_kontrol_1	*	q_sonuca_git_1	*	R
q_sonuca_git_1	0	q_sonuca_git_1	0	R
q_sonuca_git_1	1	q_sonuca_git_1	1	R
q_sonuca_git_1	X	q_sonuca_git_1	X	R
q_sonuca_git_1	Y	q_sonuca_git_1	Y	R
q_sonuca_git_1	=	q_yaz_1_0	=	R
q_yaz_1_0	B	q_yaz_1_1	1	R
q_yaz_1_0	0	q_yaz_1_1	1	R
q_yaz_1_0	1	q_yaz_1_1	1	R
q_yaz_1_1	B	q_yaz_1_2	1	R

Mevcut Durum	Okunan Sembol	Yeni Durum	Yazılacak Sembol	Kafa Hareketi
q_yaz_1_1	0	q_yaz_1_2	1	R
q_yaz_1_1	1	q_yaz_1_2	1	R
q_yaz_1_2	B	q_yaz_1_3	0	R
q_yaz_1_2	0	q_yaz_1_3	0	R
q_yaz_1_2	1	q_yaz_1_3	0	R
q_yaz_1_3	B	q_sonuc_donus_1	B	L
q_yaz_1_3	0	q_sonuc_donus_1	B	L
q_yaz_1_3	1	q_sonuc_donus_1	B	L
q_sonuc_donus_1	0	q_sonuc_donus_1	0	L
q_sonuc_donus_1	1	q_sonuc_donus_1	1	L
q_sonuc_donus_1	=	q_carpan_bul_1	=	L
q_carpan_bul_1	X	q_carpan_bul_1	X	L
q_carpan_bul_1	Y	q_carpan_bul_1	Y	L
q_carpan_bul_1	0	q_carpan_bul_1	0	L
q_carpan_bul_1	1	q_carpan_bul_1	1	L
q_carpan_bul_1	*	q_kabul	*	R
q_isle_bit_2	*	q_kabul	*	R