Board Game Anomali

Dasar Pemrograman 2024/2025

Author: Arya Gading Prinandika

Karena di Negeri Wakanda sering terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba, Arya dan Andi kebingungan untuk menghabiskan waktu ketika peralatan elektronik mereka sudah kehabisan baterai. Karena sudah terlalu gabut, Andi mencetuskan ide untuk membuat sebuah permainan tic-tac-toe yang tidak biasa. Jika biasanya tic-tac-toe berupa X atau O sebagai inputan, Andi mengusulkan agar input berubah menjadi angka sembarang. Kemudian dari angka sembarang itu dilakukan kalkulasi sederhana agar menjadi angka 0 1 2. Karena mereka sedang malas untuk menghitung 9 angka yang ada di dalam kotak, maka mereka meminta bantuanmu sebagai programmer handal yang kebetulan masih mempunyai baterai laptop untuk mengkalkukasi hasil permainan mereka ke sebuah program.

Karena angka yang dimasukkan merupakan random atau sembarang, maka mereka tidak tau hasil kalkukasi dari angka yang mereka masukkan, maka dari itu jika ada dua kemenangan maka program juga akan mengoutput kedua kemenagan. Karena hasil kalkulasi bisa menghasilkan angka 0 maka Arya dan Andi sepakat bahwa 0 merupakan kotak yang kosong jadi 0 tidak akan dianggap.

Format Masukkan:

Baris pertama berisi 9 bilangan $a\ b\ c\ d\ e\ f\ g\ h\ i$

Constraints:

$0 \leq a, b, c, d, e, f, g, h, i \leq 10^{10}$

Gambaran kotak tic-tac-toe

A	B	C
D	E	F
G	H	I

Format Keluaran:

- Papan tic-tac-toe dengan isi hasil kalkukasi
- Jika kemenangan merupakan angka 1 maka print “Keberuntungan ada di kamu, selamat Arya”
- Jika kemenangan merupakan angka 2 maka print “Keberuntungan ada di kamu, selamat Andi”
- Jika ada dua kemenangan, print “Terjadi alomani dua kemenangan!”. Kemudian pada baris selanjutnya jika kedua player yang menang print “Lah dua duanya menang, selamat Arya dan Andi”. Jika salah satu menang dua kali maka print “Lah menang dua kali kamu Arya” untuk angka 1 dan “Lah menang dua kali kamu Andi” untuk angka 2

- Jika tidak ada kemenangan, “Yahh kurang beruntung nih, gaada kemenangan!”

Contoh Input 1

```
2 4 6 8 10 12 14 16 18
```

Contoh Output 1

```
2 | 1 | 0
2 | 1 | 0
2 | 1 | 0
Terjadi alomani dua kemenangan!
Lah dua duanya menang, selamat Arya dan Andi
```

Contoh Input 2

```
1231 429 292 928 2039 339 939 920 9273
```

Contoh Output 2

```
1 | 0 | 1
1 | 2 | 0
0 | 2 | 0
Yahh kurang beruntung nih, gaada kemenangan!
```

Contoh Input 3

```
838 383 3239 891 394 756 391 293 784
```

Contoh Output 3

```
1 | 2 | 2
0 | 1 | 0
1 | 2 | 1
Keberuntungan ada di kamu, selamat Arya
```