

1 + Tristana 11110010 2 + Jarvan IV 00111010
 3 + Teemo 01010100 4 + Annie 10100101
 5 + Ryze 10101110 6 + Morgana 01101011
 7 + Garen 11001011 8 - Teemo 01010100

Tabla de dispersión Bits de dispersión: 0	
Sufijo	#Bloque
(0)	0

#Bloque	Bits	Clave R1	Clave R2
0	0	Tristana 11110010	Jarvan IV 00111010

Tabla de dispersión Bits de dispersión: 2	
Sufijo	#Bloque
(00)	2
(01)	0
(10)	1
(11)	0

#Bloque	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1		
1	2	Tristana 11110010	Jarvan IV 00111010
2	2	Teemo 01010100	

Teemo 01010100

Tabla de dispersión Bits de dispersión: 2	
Sufijo	#Bloque
(00)	2
(01)	0
(10)	1
(11)	0

#Bloque	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1	Annie 10100101	
1	2	Tristana 11110010	Jarvan IV 00111010
2	2	Teemo 01010100	

Annie 10100101

Tabla de dispersión Bits de dispersión: 3	
Sufijo	#Bloque
(000)	2
(001)	0
(010)	3
(011)	0
(100)	2
(101)	0
(110)	1
(111)	0

#Bloque	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1	Annie 10100101	
1	3	Ryze 10101110	
2	2	Teemo 01010100	
3	3	Tristana 11110010	Jarvan IV 00111010

Ryze 10101110

Tabla de dispersión Bits de dispersión: 3	
Sufijo	#Bloque
(000)	2
(001)	0
(010)	3
(011)	0
(100)	2
(101)	0
(110)	1
(111)	0

#Bloque	Bits	Clave R1	Clave R2
0	1	Annie 10100101	Morgana 01101011
1	3	Ryze 10101110	
2	2	Teemo 01010100	
3	3	Tristana 11110010	Jarvan IV 00111010

Morgana 01101011

Tabla de dispersión Bits de dispersión: 3	
Sufijo	#Bloque
(000)	2
(001)	0
(010)	3
(011)	4
(100)	2
(101)	0
(110)	1
(111)	0

#Bloque	Bits	Clave R1	Clave R2
0	2	Annie 10100101	
1	3	Ryze 10101110	
2	2	Teemo 01010100	
3	3	Tristana 11110010	Jarvan IV 00111010
4	2	Morgana 01101011	Garen 11001011

Garen 11001011

Tabla de dispersión Bits de dispersión: 3	
Sufijo	#Bloque
(000)	2
(001)	0
(010)	3
(011)	4
(110)	2
(101)	0
(110)	1
(111)	0

#Bloque	Bits	Clave R1	Clave R2
0	2	Annie 10100101	
1	3	Ryze 10101110	
2	2	Teemo 01010100	
3	3	Tristana 11110010	Jarvan IV 00111010
4	2	Morgana 01101011	Garen 11001011

- Teemo 01010100

queda vacio el bloque 2