

RETO N°1. AUTO FANTASTICO (3 puntos)

En base a lo aprendido elabore el diagrama de flujo del siguiente código.

Utilice herramientas colaborativas como draw.io

```
int pinLEDe[7] = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; //Definimos los pin de cada LED
int i = 0; // Definimos la variable «i» que toma como valor inicial 0
// Configuración de Arduino
void setup() {
  for (i = 0; i < 7; i++)
  {
    pinMode(pinLEDe[i], OUTPUT);
  }
}
// Configuración del programa
void loop() {
  for (i = 0; i < 7; i++)
  {
    digitalWrite(pinLEDe[i], HIGH); // Encendemos el primer LED y lo apaga,
    delay(50); // y así sucesivamente hasta el último
    digitalWrite(pinLEDe[i], LOW); // durante 50 ms
    delay(50);
  }
  for (i = 6; i >= 0; i--)
  {
    digitalWrite(pinLEDe[i], HIGH); // Encendemos el último LED y lo apaga,
    delay(50); // y así sucesivamente hasta el primero,
    digitalWrite(pinLEDe[i], LOW); // durante 50 ms
    delay(50);
  }
}
```

 cayetano.edu.pe

    

CAJETANO ES EXCELENCIA





