



- Detail :**
- 7 Segment Size 2.3" สีแดง 5 หลัก 3 แถว
  - TARGET : แสดงค่าเป้าหมาย ตั้งค่าด้วย Remote Infrared
  - ACTUAL : แสดงค่าที่นับได้จากอินพุต PNP, NPN, Contact Switch  
: ตั้งค่า/แก้ไขค่าได้ ด้วย Remote Infrared
  - DIFF : แสดงค่า ACTUAL - TARGET
  - สามารถตั้งค่า Alarm Relay Set Point ได้ 2 Set Point
  - สามารถรับส่งสัญญาณ RS485 Modbus RTU เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
  - ตั้งค่า Address for Slave ได้
  - ตั้งค่า Baud Rate ช่องสัญญาณในการรับส่งได้
  - ตั้งค่า Parity การเข้ารหัสสัญญาณได้

## Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Size 2.3"
Input	Sensor NPN PNP Contact
Output	Alarm Relay 2 Channel
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IF.
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK	
Frame	Aluminum
Color	Black
Model	TGM-60157

APPEND	
Dimension : 500W x 400H x 100D mm.	
Character	Arial (Font), White PVC Sticker

PRIMUS CO., LTD.	
Draft by	Suphot
Date	14.11.2017
Revision	0
Customer	

Approve	
---------	--

ราคาตั้ง

7 Segment 2.3"

TGM-60157 : 21,500 บาท