

D. 老師改考卷

Problem ID: TTC04_grade_exam

Time Limit: 1.0s

Memory Limit: 256MiB



Figure 1: 很多錯誤的考卷

ICH 現在是國小老師

正在教學生三則運算

為什麼不是四則運算？因為除法太難連他也不會所以索性不教了

在給學生的回家作業中 ICH 放了自由發揮的題目

於是隔天 ICH 就收到了許多有創意的算式

但這些算式實在是太長了 ICH 的運算能力有限無法這麼快速批改完成

所以他來請教你-擁有人體計算機之稱的計算小天才

請你幫他計算學生的創意算式是否正確吧

但請記得，不要想偷懶

一旦被 ICH 發現你偷懶，他就會改數字，讓你的偷懶方法得出錯誤的答案

說清楚一點，就是本題有 **system hack**

— 輸入 —

依序給 $A \text{ op } B = C$ ， A, B, C 為三整數， op 為 $+, -, *$ 其中一個運算子

— 輸出 —

請檢查 A 和 B 經過該運算後的結果是否等於 C

是的話輸出 “Yes”，否則輸出 “No” (不包含引號)

— 輸入限制 —

- $0 \leq A, B \leq 10^{500000}$
- $0 \leq C \leq 10^{1000000}$
- $\text{op} \in \{*, +, -\}$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	3	$0 \leq A, B \leq 10^9, 0 \leq C \leq 10^{18}$
3	8	$0 \leq A, B \leq 10^{18}, 0 \leq C \leq 10^{36}$
4	17	$0 \leq A, B \leq 10^{100000}, 0 \leq C \leq 10^{100000}$
5	32	$0 \leq A, B \leq 10^{1000}, 0 \leq C \leq 10^{2000}$
6	40	無額外限制

— 範例輸入 —

 $32 * 27 = 3227$

— 範例輸出 —

No

— 範例測資解釋 —

 $32 * 27 = 864 \neq 3227$