112年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(C) 1. 若你想支持對方，下列何者可以表達你的意思？
A. I am in.
B. I am speechless.
C. I am with you.
D. It’s on me.

(A) 2. 下列有關各型式泵之敘述何者正確？
A. 噴射泵除了抽送液體外，亦可用來抽冷凝器中之空氣
B. 螺旋槳式泵適於用來抽送燃油與滑油
C. 齒輪式泵特別適合作為緊急用泵
D. 往復式泵啟動時必須先加引水

(C) 3. 一般將推進軸系的各軸稱作什麼軸？
A. 推力軸
B. 前進軸
C. 線軸
D. 旋轉軸

(B) 4. 船舶主機倒俥時，螺槳俥葉推水的葉面稱作為什麼面？
A. 推力面
B. 拉力面
C. 背力面
D. 受力面

(B) 5. 淨油機中，若發生燃油跑油（出水口有油）現象，因油水界面變動，故需改選比重盤，下列敘述何者正確？
A. 油水界面太內側，改選小號比重盤
B. 油水界面太外側，改選小號比重盤
C. 油水界面太內側，改選大號比重盤
D. 油水界面太外側，改選大號比重盤

(D) 6. 鍋爐內波紋型爐膛之主要缺點為何？
A. 不耐外壓
B. 熱伸縮性小
C. 傳熱面積較平板式者少
D. 不易清除水垢

(A) 7. 冷凍機自動控制採用定溫膨脹閥時，其感溫球應安裝於什麼位置？
A. 蒸發器與壓縮機間管路附近
B. 蒸發器與膨脹閥間管路附近
C. 冷凝器與壓縮機間管路附近
D. 冷凝器與膨脹閥間管路附近

(B) 8. 下列那句最接近“Detach the turbine-side keep plate” 的意思？
A. 接上渦輪側保持板
B. 分離渦輪側板
C. 安裝渦輪機導板
D. 裝上渦輪支架

(B) 9. 船用真空蒸餾式淡水機，當下列何種情形時，會造成淡水含鹽量過高？
A. 裝置的蒸發量過小

B. 冷凝器洩漏
C. 蒸發器冷卻水量過少
D. 真空度過低

(A) 10. Do not run the engine in the _____ rpm range.
A. torsional vibration critical
B. property speedle critical
C. lower power load
D. manual operational

(B) 11. Open the _____ to drain the condensed water.
A. safety cocks
B. drain cocks
C. needle valves
D. check valves

(A) 12. 冷媒管路上，定溫式膨脹閥中的感溫器（Thermo-bulb），固定在下列那一裝置的輸出端？

A. 蒸發器
B. 壓縮機
C. 凝結器
D. 膨脹閥

(A) 13. 測試空氣壓縮機氣閥密封狀況常用的方法為何？
A. 煤油滲漏法
B. 紅油塗試法
C. 水壓試驗法
D. 透光法

(A) 14. If the critical RPM that may cause serious vibrations is within the normal rotational speed range of the engine, what action shall be taken?
A. quickly avoid the critical RPM
B. remain at the critical RPM
C. stop the engine
D. slow down the engine

(D) 15. 下列何種物質在靜止時無法承受剪力？
A. 固體
B. 彈性物質
C. 脆性物質
D. 流體

(D) 16. 下列何者是「量油尺」的英文名詞？
A. Deflector
B. Evaporator
C. File Metal
D. Dipstick

(C) 17. A _____ is designed to save the lives of onboard people in case of emergency at sea.
A. fire extinguisher
B. safety valve
C. lifeboat
D. multimeter

(B) 18. What may happen if the safety devices are used wrongly?
A. increase engine performance
B. cause serious accident, injury or death
C. reduce brake specific fuel consumption
D. increase overall power output

(C) 19. Which kind of spanner is the one-piece wrench with an enclosed opening that grips all the faces of a bolt or nut?
A. Open-end spanner
B. Screw spanner
C. Ring spanner
D. Adjustable spanner

(C) 20. 船舶推進軸系之中間軸承的潤滑方式，以何者所能承受之負荷較大？
A. 油環式
B. 油浴式
C. 油碟式
D. 重力式

(A) 21. 關於淨油機中之油水界面（Interface）的敘述，下列何者正確？
A. 較大內徑之比重盤及較大比重之燃油，會造成油水界面朝向外側
B. 較大內徑之比重盤及較小比重之燃油，會造成油水界面朝向外側
C. 較小內徑之比重盤及較大比重之燃油，會造成油水界面朝向內側
D. 較小內徑之比重盤及較小比重之燃油，會造成油水界面朝向外側

(B) 22. 下列何者是「Combustor」的正確名詞？
A. 壓縮機
B. 燃燒器
C. 導流板
D. 蒸發器

(D) 23. 船舶採用可變螺距螺槳進行倒俥時，其最大出力，可達到進俥出力的多少(%)？
A. 50
B. 70
C. 90
D. 100

(A) 24. 大型船舶艉軸及螺槳的接合方式採用無鍵式油壓壓入方式，係利用彼此之間產生的那種力矩來完成力的傳輸？
A. 摩擦力矩
B. 滑動力矩
C. 扭轉力矩
D. 迴旋力矩

(C) 25. 下列有關淨油機錐形分離片及其間距的敘述，何者不正確？
A. 分離片數愈多，分離效果愈好
B. 分離片一般多取0.35～0.4 mm左右厚度
C. 分離片之間的距離愈大，分離效果愈好
D. 碟式淨油機，分離片間約為0.6 mm

(B) 26. 空氣壓縮機之卸荷裝置(Unloader)主要是避免下列何者？
A. 壓縮壓力過大

B. 啟動電流過大
C. 馬達轉速過大
D. 運轉時間過長

(C) 27. The _____ is kept at a convenient place in the engine room.
A. personal daily book
B. resume of engine
C. engine logbook
D. application for fresh water

(C) 28. The _____ fire extinguisher is suitable to be organized as a central fire extinguishing system.
A. compressed air
B. sea water
C. CO_2
D. foam

(D) 29. 電力推進系統為客船上廣泛採用的推進方法，其螺槳係由下列何者驅動？
A. 柴油機傳動
B. 發電機
C. 油壓馬達
D. 電動馬達直接傳動

(B) 30. 下列何種火焰偵測器應避免對照赤熱爐壁？
A. 紫外線
B. 紅外線
C. 電離子
D. 磁力式

(A) 31. 船舶螺槳葉數最少為下列何者？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(A) 32. 葉幅是指螺槳葉面的何處？
A. 最大寬度
B. 拉力面
C. 斷面最大厚度
D. 尖端

(C) 33. 在推進裝置的螺槳螺帽上所裝置的導流罩，其作用為何？
A. 防止螺槳脫落
B. 減少形狀阻力
C. 提高推進性能
D. 拆檢維修方便

(D) 34. 冷凍系統中，油分離器（Oil separator）裝設在下列那兩者之間？
A. 蒸發器、壓縮機
B. 冷凝器、膨脹閥
C. 膨脹閥、蒸發器

D. 壓縮機、冷凝器

(C) 35. 軸向活塞式泵是藉下列何者與液壓缸之斜度差來控制輸出量？
A. 軸心
B. 閥板
C. 傾斜箱
D. 十字頭

(B) 36. 空氣管路中的空氣減壓閥是由下列何者控制主閥開度？
A. 調整彈簧
B. 控制膜片
C. 管徑大小
D. 鎖緊螺帽

(A) 37. 船用大型柴油機多以下列何者啟動？
A. 壓縮空氣
B. 人力
C. 電力
D. 油壓

(A) 38. 下列何者可適用於描述「保持聯繫」？
A. Keep in touch
B. Let it be
C. I am with you
D. Silence is gold

(B) 39. 螺旋槳正俥旋轉時，葉背的低壓區容易產生下列何種現象？
A. 點蝕
B. 空蝕
C. 氧蝕
D. 電蝕

(B) 40. 冷凍系統的基本元件不包含下列何者？
A. 壓縮機
B. 空氣櫃
C. 冷凝器
D. 膨脹閥