

# ALU16 设计与仿真报告

## 1. 设计概述

该项目实现了一个 16-bit 算术逻辑单元 (ALU)，支持 8 种操作：加法、减法、按位与、按位或、按位异或、逻辑左移、逻辑右移和无符号比较。ALU 通过 3-bit 操作码选择对应操作，并根据操作类型输出结果和相关标志位。

### 操作码映射表

| 操作码    | 操作   | 功能    | Carry/Overflow 说明             |
|--------|------|-------|-------------------------------|
| 3'b000 | ADD  | 无符号加法 | carry: 进位; overflow: 有符号溢出    |
| 3'b001 | SUB  | 无符号减法 | carry: 无借位指示; overflow: 有符号溢出 |
| 3'b010 | AND  | 按位与   | carry=0, overflow=0           |
| 3'b011 | OR   | 按位或   | carry=0, overflow=0           |
| 3'b100 | XOR  | 按位异或  | carry=0, overflow=0           |
| 3'b101 | SLL  | 逻辑左移  | carry=0, overflow=0           |
| 3'b110 | SRL  | 逻辑右移  | carry=0, overflow=0           |
| 3'b111 | CMPU | 无符号比较 | carry=0, overflow=0           |

## 2. 标志位详解

### 2.1 zero 标志 (1-bit)

- 含义: 表示 ALU 运算结果是否为 0
- 触发条件:  $zero = (result == 16'h0000)$
- 用途: 条件分支、循环控制 (如检测数组末尾或计数器清零)
- 示例:
  - $0x0003 + 0x0005 = 0x0008 \rightarrow zero=0$  (结果非零)
  - $0x0005 - 0x0005 = 0x0000 \rightarrow zero=1$  (结果为零)

### 2.2 negative 标志 (1-bit)

- 含义: 表示 ALU 运算结果的符号位 (最高位 MSB)
- 触发条件:  $negative = result[15]$
- 解释: 在补码表示中, MSB=1 表示负数 (有符号视角); MSB=0 表示非负数
- 用途: 分支判断、符号检测 (配合其他标志进行有符号数比较)
- 示例:
  - $0x7FFF + 0x0001 = 0x8000 \rightarrow negative=1$  (MSB=1, 有符号视角为负数)
  - $0x0003 + 0x0005 = 0x0008 \rightarrow negative=0$  (MSB=0, 非负)

### 2.3 carry 标志 (1-bit)

只对加法和减法有意义；其他操作默认为 0

### 加法中的 carry（无符号进位）

- 定义：从 16-bit 加法进位到第 17-bit 的标志
- 计算：使用 17-bit 中间结果： $\text{carry} = \text{sum\_u}[16]$ ，其中  $\text{sum\_u} = \{1'b0, a\} + \{1'b0, b\}$
- 含义：指示无符号加法的结果是否超过 16-bit 最大值（65535）
- 示例： $0xFFFF + 0x0001 = 0x0000$  (carry=1)

### 减法中的 carry（无借位指示）

- 定义：表示是否发生无符号借位（即  $a \geq b$  的判定）
- 计算： $\text{carry} = \text{sub\_u}[16]$ ，其中  $\text{sub\_u} = \{1'b0, a\} + \{1'b0, (\sim b)\} + 1$ （两进制补码减法）
- 含义： $\text{carry}=1$  表示  $a \geq b$ （无借位）； $\text{carry}=0$  表示  $a < b$ （有借位）
- 示例：
  - $0x0008 - 0x0003 = 0x0005$  (carry=1) ( $8 \geq 3$ )
  - $0x0005 - 0x0005 = 0x0000$  (carry=1) ( $5 \geq 5$ )

## 2.4 overflow 标志（1-bit）

- 含义：表示有符号（补码）运算是否发生溢出，仅对加法和减法有意义；其它操作的 overflow 恒为 0。
- 触发条件：当有符号补码运算结果超出表示范围（-32768 ~ 32767）时置位。
- 加法中的溢出检测：

```
overflow = (a[15] == b[15]) && (result[15] != a[15])
```

- 逻辑：同符号数相加若结果符号发生变化则发生溢出。
- 示例：
  - $0x7FFF$  (32767) +  $0x0001$  (1) =  $0x8000$  (-32768 in signed) → overflow=1
  - $0x8000$  (-32768) +  $0x8000$  (-32768) =  $0x0000$  → overflow=1
- 减法中的溢出检测：

```
overflow = (a[15] != b[15]) && (result[15] != a[15])
```

- 逻辑：异符号数相减若结果符号与被减数不同则发生溢出。

（注：无符号运算的进位与有符号溢出是不同概念；本设计中 overflow 仅反映有符号溢出行为。）

## 3. 测试覆盖表

| 用例编号 | 操作   | 输入 a   | 输入 b   | 期望结果   | 预期标志 (z/c/n/o) |
|------|------|--------|--------|--------|----------------|
| 1    | ADD  | 0x0003 | 0x0005 | 0x0008 | 0/0/0/0        |
| 2    | ADD  | 0xFFFF | 0x0001 | 0x0000 | 1/1/0/0        |
| 3    | ADD  | 0x7FFF | 0x0001 | 0x8000 | 0/0/1/1        |
| 4    | SUB  | 0x0008 | 0x0003 | 0x0005 | 0/1/0/0        |
| 5    | SUB  | 0x0005 | 0x0005 | 0x0000 | 1/1/0/0        |
| 6    | AND  | 0x00F0 | 0x0F0F | 0x0000 | 1/0/0/0        |
| 7    | OR   | 0x00F0 | 0x0F0F | 0x0FFF | 0/0/0/0        |
| 8    | XOR  | 0x00FF | 0x0F0F | 0x0FF0 | 0/0/0/0        |
| 9    | SLL  | 0x0001 | 0x0004 | 0x0010 | 0/0/0/0        |
| 10   | SRL  | 0x8000 | 0x0004 | 0x0800 | 0/0/0/0        |
| 11   | CMPU | 0x0005 | 0xFFFF | 0x0001 | 0/0/0/0        |

## 4. 仿真波形说明

### 4.1 波形文件位置


- **VCD 文件:** `wave/alu16.vcd`
- **查看工具:** GTKWave (`gtkwave wave/alu16.vcd`)

### 4.2 波形中的关键信号

- `a[15:0]`: ALU 操作数 A
- `b[15:0]`: ALU 操作数 B
- `alu_op[2:0]`: 操作码选择
- `result[15:0]`: ALU 运算结果
- `zero, carry, negative, overflow`: 四个标志位

### 4.3 样例波形截图

下面展示一张来自本次仿真的样例波形截图



图注：该截图显示了多个测试用例在时间轴上的输入/输出变化，可用于验证 **result** 与标志位 **zero/carry/negative/overflow** 的时序关系。

## 5. 结论

### 5.1 测试结果对照表

| 用例编号 | 期望结果   | 预期标志 (z/c/n/o) | 实际结果   | 实际标志    | 是否正确 |
|------|--------|----------------|--------|---------|------|
| 1    | 0x0008 | 0/0/0/0        | 0x0008 | 0/0/0/0 | 是    |
| 2    | 0x0000 | 1/1/0/0        | 0x0000 | 1/1/0/0 | 是    |
| 3    | 0x8000 | 0/0/1/1        | 0x8000 | 0/0/1/1 | 是    |
| 4    | 0x0005 | 0/1/0/0        | 0x0005 | 0/1/0/0 | 是    |
| 5    | 0x0000 | 1/1/0/0        | 0x0000 | 1/1/0/0 | 是    |
| 6    | 0x0000 | 1/0/0/0        | 0x0000 | 1/0/0/0 | 是    |
| 7    | 0x0FFF | 0/0/0/0        | 0x0FFF | 0/0/0/0 | 是    |
| 8    | 0x0FF0 | 0/0/0/0        | 0x0FF0 | 0/0/0/0 | 是    |
| 9    | 0x0010 | 0/0/0/0        | 0x0010 | 0/0/0/0 | 是    |
| 10   | 0x0800 | 0/0/0/0        | 0x0800 | 0/0/0/0 | 是    |
| 11   | 0x0001 | 0/0/0/0        | 0x0001 | 0/0/0/0 | 是    |

总体结果：11 个测试用例全部通过 (PASS)

该 ALU 的设计与仿真结果表明：

- 1. ✓ **功能完整**：8 种操作都已正确实现
- 2. ✓ **标志位准确**：**zero, carry, negative, overflow** 的判定符合规范

### 3. ✓ 有符号/无符号区分：

- 加法进位与有符号溢出独立，能同时发生也能各自独立
- 比较操作采用无符号逻辑，结果表示  $a < b$ （无符号）

### 4. ✓ 测试覆盖完善：覆盖了 8 项设计要求的所有场景

---