

O diagrama ilustra a conexão entre uma rede de telecomunicações e um sistema fotovoltaico. A sequência dos componentes é:

- rede BT**: Amperagem Energia 55A/230 V.
- TC-08**: redutor trifásico na linha.
- DG 125 A**: interruptor automático C.
- DPS**: classe II 275kV, 3P+N.
- QDG**: Quadro geral de módulos 60 mod x 4 = PE 03.

Abaixo do quadro QDG, há uma nota: "acessórios TN-S; fase + neutro da SPDA (90-40); PE 25 mm²".

QDC — Quadro geral 84 módulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84

Diagrama de um quadro de distribuição de energia elétrica (QDC) com 84 módulos, 41 circuitos e 67 vias. O diagrama mostra uma estrutura hierárquica de barras e disjuntores, com uma barra principal no topo e barras secundárias e terciárias abaixo. Cada barra é rotulada com um código de identificação. A barra principal é a barra 01, que alimenta as barras 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. As barras 02 a 41 são alimentadas por disjuntores de 100A e 250A. As barras 02 a 10 são alimentadas por disjuntores de 100A. As barras 11 a 20 são alimentadas por disjuntores de 250A. As barras 21 a 30 são alimentadas por disjuntores de 100A. As barras 31 a 41 são alimentadas por disjuntores de 250A. O diagrama também mostra a conexão das barras com os circuitos e as vias. A barra principal (01) tem 67 vias. As barras 02 a 41 têm 8 vias cada. O total de vias é de 67 vias (+20% = 81) de 84.

QDS — Quadro superior 48 modulos - 22 circuitos - 37 vias (+20 % = 45) de 48

ACQUITO	QO	TIPO	VAL	V	FASE	RA	DEL	mm2	ELETTR.	L. m	0.01
TUR-VE	QOS	ter	7400	220	A-B	35.6	40.4 20 P	6	DN25	1.3	0.90
TUR-2	QOS	ter	7400	220	A-C	35.6	40.4 20 P	6	DN25	20.9	1.80
TUR-3	QOS	ter	4000	220	B-C	20.9	25.4 20 P	4	DN25	1.2	0.90
TUR-2	QOS	ter	4000	220	B-C	20.9	25.4 20 P	4	DN25	17.8	1.42
TUR-4	QOS	ter	4000	220	A-B	20.9	25.4 20 P	4	DN25	17.2	1.38
TUR-4	QOS	ter	4000	220	A-C	20.9	25.4 20 P	4	DN25	32.2	0.82
TUR-5	QOS	ter	3000	220	B-C	15.8	18.4 20 P	2.5	DN20	18.9	1.82
TUR-5 (GND)	QOS	ter	2700	220	B-C	13.8	16.4 20 P	4	DN20	3.82	0.82
TUR-10	QOS	ter	2700	220	B-C	13.8	16.4 20 P	2.5	DN20	18.2	1.25
TUR-T-C02	QOS	ter	2000	127	B	10.7	20.4 10 P	4	DN25	22.5	0.94
TUR-6	QOS	ter	2000	127	A-C	10.7	16.4 10 P	2.5	DN20	12.8	0.84
TUR-T-C03	QOS	ter	2000	127	B	10.7	20.4 10 P	2.5	DN20	16.2	0.94
TUR-T-L40	QOS	ter	1000	127	A	10.7	16.4 10 P	2.5	DN20	18.4	2.08
TUR-T-DEP	QOS	ter	1000	127	B	10.7	20.4 10 P	2.5	DN20	20.4	5.13
TUR-12	QOS	ter	1000	127	C	11.8	16.4 10 P	2.5	DN20	22.4	2.07
TUR-14	QOS	ter	1000	127	B	11.8	16.4 10 P	2.5	DN20	17.4	2.06
TUR-6	QOS	ter	1400	220	A-C	8.4	10.4 20 P	2.5	DN20	5.6	0.90
TUR-7	QOS	ter	1400	220	A-C	8.4	10.4 20 P	2.5	DN20	17.3	0.90
TUR-8	QOS	ter	1400	220	A-B	8.4	10.4 20 P	2.5	DN20	14.3	0.97
TUR-9	QOS	ter	1400	220	A-C	8.4	10.4 20 P	2.5	DN20	11.6	0.96
TUR-9 (MAX)	QOS	ter	1000	127	B	7.1	16.4 10 P	2.5	DN20	18.9	1.40
TUR-11	QOS	ter	1000	127	C	7.9	16.4 10 P	2.5	DN20	18.9	1.40
TUR-T-G40	QOS	ter	800	127	A	7.1	16.4 10 P	1.5	DN20	14.3	1.00
TUR-16	QOS	ter	800	127	B	7.1	16.4 10 P	2.5	DN20	25.4	1.00
TUR-T-G04	QOS	ter	800	127	C	8.4	16.4 10 P	1.5	DN20	36.4	0.46
TUR-17	QOS	ter	800	127	A	7.1	16.4 10 P	1.5	DN20	25.4	1.00
TUR-14	QOS	ter	800	220	A-B	5.6	10.4 20 P	2.5	DN20	9.2	0.21
TUR-T-D02	QOS	ter	700	220	A-C	3.2	10.4 20 P	2.5	DN20	36.4	0.76
TUR-T-D07	QOS	ter	800	127	B	4.7	20.4 10 P	1.5	DN20	35.1	0.43
TUR-T-S03	QOS	ter	800	127	A	4.7	16.4 10 P	1.5	DN20	29.7	1.77
TUR-T-S03	QOS	ter	800	127	C	4.7	16.4 10 P	1.5	DN20	25.1	1.77
TUR-T-S04	QOS	ter	800	127	B	4.7	20.4 10 P	2.5	DN20	12.2	0.22
TUR-T-G40	QOS	ter	500	127	A	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	11.2	0.46
TUR-T-C01	QOS	ter	500	127	C	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	12.3	0.61
TUR-T-F02	QOS	ter	500	127	B	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	20.4	0.61
TUR-T-G02	QOS	ter	500	127	A	3.9	20.4 10 P	1.5	DN20	27.4	1.06
TUR-T-S02	QOS	ter	500	127	C	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	21.1	0.90
TUR-T-S03	QOS	ter	500	127	B	3.9	20.4 10 P	2.5	DN20	20.3	0.96

CIRCUITO	QO	TIPO	VA	V	FASE	ItA	DISJ	mm2	ELET.	L.m	dV %	
ILU-T-GEP	Q06	Ilum	100	127	A	0.8	30 A 1P	1.5	DN20	25.1	0.30	
ILU-S-CR	Q05	Ilum	100	127	B	0.8	30 A 1P	1.5	DN20	9.3	0.13	
ILU-S-C2	Q08	Ilum	100	127	C	0.8	30 A 1P	1.5	DN20	16.3	0.23	

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VIAS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral 64 módulos	41	54550	20000 / 15000 / 10750	2	67	81	04	cabé
QOS	Quadro superior 48 módulos	22	25100	6950 / 10750 / 7800	1	37	45	48	cabé

- Fases equilibradas por elétrica, equilibrar (R52): a cor da fase e a do condutor.

Abstract

de 75 REV REC