

rede BT Analógico Energia 555327 v	TC-08 medidor 1500V via rede BT	DG 125 A 1500V, 125A C	DPS DPS Onsur 2 20 kA, 3P+N	QDG Quadro geral 64 módulos 50 módulos 4 x 16 x 25
---	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

QDG — Quadro geral 84 módulos · 41 circuitos · 67 vias (+20 % = 81) de 84



ACQUITO	QO	TIPO	VA	V	FASE	RA	DEL	mm2	ELETTR.	L. W	10%
TRF-V6	Q05	tot	7400	220	A-B	35.6	45.4 2P	6	DN25	14.4	0.76
TRF-2	Q05	tot	7400	220	A-B	33.8	45.4 2P	6	DN25	20.5	1.40
TRF-1	Q05	tot	4000	220	A-B	20.5	25.4 2P	4	DN25	17.5	1.40
TRF-2	Q05	tot	4000	220	A-B	20.5	25.4 2P	4	DN25	17.5	1.40
TRF-4	Q05	tot	4000	220	A-B	20.5	25.4 2P	4	DN25	16.8	1.34
TRF-4	Q05	tot	4000	220	A-B	20.5	25.4 2P	4	DN25	15.8	1.26
TRF-10	Q05	tot	2000	220	B-C	13.8	16.4 2P	3	DN20	30.2	2.58
TRF-10 (F-050)	Q05	tot	1700	137	B	12.3	16.4 2P	4	DN20	36.4	3.08
TRF-10	Q05	tot	2700	220	B-C	16.3	16.4 2P	3	DN20	29.7	1.82
TRF-C02	Q05	tot	2000	127	B	10.7	20.4 2P	5/1	DN25	30.2	2.59
TRF-5	Q05	tot	2300	220	A-B	10.5	16.4 2P	3	DN20	18.5	1.18
TRF-C09	Q05	tot	2000	127	C	10.7	20.4 2P	5	DN20	19.4	3.31
TRF-FLAT	Q05	tot	1000	127	C	10.7	20.4 2P	3	DN20	20.5	1.80
TRF-DEP	Q05	tot	1000	127	B	14.2	25.4 2P	2	DN20	25.2	3.87
TRF-12	Q05	tot	1000	127	B	11.8	16.4 2P	3	DN20	30.2	3.87
TRF-14	Q05	tot	1000	127	B	11.8	16.4 2P	3	DN20	30.2	3.87
TRF-6	Q05	tot	1400	220	A-B	6.4	16.4 2P	2	DN20	17.7	0.71
TRF-7	Q05	tot	1400	220	A-B	6.4	16.4 2P	2	DN20	17.5	0.71
TRF-8	Q05	tot	1400	220	A-B	6.4	16.4 2P	2	DN20	16.8	0.67
TRF-9	Q05	tot	1400	220	A-B	6.4	16.4 2P	2	DN20	15.8	0.63
TRF-S-MMS	Q05	tot	1200	127	B	8.4	25.4 2P	1.5	DN20	17.7	3.03
TRF-11	Q05	tot	1000	127	C	7.9	25.4 2P	2	DN20	23.7	2.03
TRF-18	Q05	tot	1000	127	C	7.9	25.4 2P	2	DN20	23.7	2.03
TRF-I-GAR	Q05	tot	800	127	B	7.1	25.4 2P	1.5	DN20	14.4	1.94
TRF-I-T00	Q05	tot	800	127	C	6.3	25.4 2P	1.5	DN20	16.8	0.53
TRF-23	Q05	tot	800	220	A-B	3.6	16.4 2P	2	DN20	13.3	0.26
TRF-14	Q05	tot	800	220	A-B	3.6	16.4 2P	2	DN20	17.7	1.40
TRF-I-S02	Q05	tot	800	127	C	4.7	25.4 2P	1.5	DN20	17.5	0.40
TRF-I-S02	Q05	tot	800	127	C	4.7	25.4 2P	1.5	DN20	17.5	0.40
TRF-S-B03	Q05	tot	800	127	C	4.7	25.4 2P	1.5	DN20	16.8	0.43
TRF-S-MMS	Q05	tot	800	127	A	4.7	25.4 2P	2	DN20	17.7	0.91
TRF-S-02	Q05	tot	800	127	C	4.7	25.4 2P	2	DN20	14.4	0.51
TRF-I-07	Q05	tot	800	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	18.5	0.71
TRF-I-S0C	Q05	tot	800	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	18.5	0.77
TRF-I-05	Q05	tot	500	127	B	3.9	25.4 2P	1.5	DN20	20.2	2.15
TRF-S-S02	Q05	tot	500	127	A	3.9	25.4 2P	2	DN20	17.5	0.75
TRF-S-02	Q05	tot	500	127	C	3.9	25.4 2P	2	DN20	18.5	0.72
TRF-S-03	Q05	tot	500	127	A-B	2.3	25.4 2P	2	DN20	20.5	0.29

QO	NOME	CRC	VA	VA POR FASE A/B/C	DR	VIAS	+20 %	TEM	
QOG	Quadro geral 64 módulos	41	54650	18750 / 18250 / 18250	2	67	81	04	cade
QOS	Quadro superior 48 módulos	18	24400	6950 / 9950 / 7900	1	33	43	48	cade

- Entrada trifásico 220/127 V (estrela com neutro): 115,6 A de demanda, disjuntor geral 125 A, namai 50 mm² do medidor TC-08 ao QDG em 23,8 m (3,74 % de queda)

- Iluminação 1,5 mm² / 10 A; TUG 2,5 mm² / 20 A; TUE pela corrente (tabela 35 da NBR 5410, B1). Onde a queda passa de 4 %, a seção sobe — e a tabela diz qual.

- DR 30 mA para banhos, cocineta, lavanderia, garagem, área externa e chuveiros; DPS classe II no QDC

- Fases equilibradas por elétrica, equilibrar (R52): a cor da fase e a do condutor.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

BASE GEOMETRICA

Data Collection

pos-R22 (prevalence)

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MALHA 600/300/250

ESTUDO PRELIMINAR R7

NO LIBERADO PARA OBRAS

SEMANT / SENT

60

de 64 REV
