

VII - SYNTHÈSE DES VÉRIFICATIONS DU PORTIQUE B

VII.1 - Résultats de vérification aux ELU du portique B

- Limitation des déplacements entre étages

Poteau 1 : Satisfaisant

Poteau 2 : Satisfaisant

- Résistance des sections

Tableau 22 : Résistance des sections - Résistance de l'âme.

Barre physique	Γ_N	Γ_V	Γ_M	Γ_{MN}	Γ_{MV}	Γ_{MNV}	Γ_{Vb}	Γ_{MNVb}
Poteau 1 (Comb. ELU)	0,024 (201, + ϕ)	0,056 (082)	0,359 (050)	0,359 (050)	0,359 (050)	0,359 (050)	-	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	0,031 (091)	0,046 (051)	0,391 (083)	0,391 (083)	0,391 (083)	0,391 (083)	-	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,013 (002)	0,070 (087)	0,357 (055)	0,357 (055)	0,357 (055)	0,357 (055)	-	-
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,014 (091)	0,080 (091)	0,377 (088)	0,377 (088)	0,377 (088)	0,377 (088)	-	-

Note :

(-) Aucune vérification requise

- Résistance des éléments

Tableau 23 : Résistance des éléments.

Barre physique	Γ_{by}	Γ_{bz}	Γ_{LT}	Γ_{bMN1}	Γ_{bMN2}	Γ_{op}
Poteau 1 (Comb. ELU)	0,027 (201, + ϕ)	0,027 (201, + ϕ)	0,369 (050)	0,336 (087)	0,176 (087)	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	0,034 (091)	0,035 (091)	0,410 (083)	0,434 (083)	0,241 (091)	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,010 (155)	-	-	-	-	0,364 (056)
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,016 (091)	-	-	-	-	0,176 (118)

Note :

(-) Aucune vérification requise

VII.2 - Résultats de vérification aux ELS du portique B

- Déplacement horizontal au sommet des poteaux

Poteau 1 : $|u_{\max}| = |23,2| \text{ mm} = H/151$ (Combinaison ELS041)
 $|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

Poteau 2 : $|u_{\max}| = |23,2| \text{ mm} = H/151$ (Combinaison ELS025)
 $|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

- Déplacement vertical au faîtage

Travée 1 : $w_{\max} = 0 \text{ mm}$
 $|w_{\max}| < L/200 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$

Travée 1 : $w_{3,\max} = 0 \text{ mm}$
 $|w_{3,\max}| < L/300 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$