

VII - SYNTHÈSE DES VÉRIFICATIONS DU PORTIQUE B

VII.1 - Résultats de vérification aux ELU du portique B

- Limitation des déplacements entre étages

Poteau 1 : Satisfaisant

Poteau 2 : Satisfaisant

- Résistance des sections

Tableau 22 : Résistance des sections - Résistance de l'âme.

Barre physique	Γ_N	Γ_V	Γ_M	Γ_{MN}	Γ_{MV}	Γ_{MNV}	Γ_{Vb}	Γ_{MNVb}
Poteau 1 (Comb. ELU)	0,036 (034)	0,075 (082)	0,481 (050)	0,481 (050)	0,481 (050)	0,481 (050)	-	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	0,044 (093)	0,063 (055)	0,495 (087)	0,495 (087)	0,495 (087)	0,495 (087)	-	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,019 (002)	0,149 (087)	0,506 (055)	0,517 (055)	0,488 (055)	0,517 (055)	-	-
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,026 (093)	0,147 (093)	0,507 (082)	0,507 (082)	0,507 (082)	0,507 (082)	-	-
Acrotère 1 (Comb. ELU)	-	0,079 (061)	0,155 (057)	0,155 (057)	0,155 (057)	0,155 (057)	-	-
Acrotère 2 (Comb. ELU)	-	0,044 (065)	0,086 (065)	0,086 (065)	0,086 (065)	0,086 (065)	-	-

Note :

(-) Aucune vérification requise

- Résistance des éléments

Tableau 23 : Résistance des éléments.

Barre physique	Γ_{by}	Γ_{bz}	Γ_{LT}	Γ_{bMN1}	Γ_{bMN2}	Γ_{op}
Poteau 1 (Comb. ELU)	0,028 (159)	0,030 (159)	0,503 (050)	0,295 (149)	0,168 (149)	-
Poteau 2 (Comb. ELU)	0,046 (093)	0,050 (093)	0,542 (087)	0,585 (087)	0,330 (087)	-
Arbalétrier 1 (Comb. ELU)	0,015 (157)	-	-	-	-	-

Tableau 23 (Suite) : Résistance des éléments.

Barre physique	Γ_{by}	Γ_{bz}	Γ_{LT}	Γ_{bMN1}	Γ_{bMN2}	Γ_{op}
Arbalétrier 2 (Comb. ELU)	0,027 (093)	-	-	-	-	-
Acrotère 1 (Comb. ELU)	-	-	-	0,155 (057)	0,081 (057)	-
Acrotère 2 (Comb. ELU)	-	-	-	0,087 (065)	0,046 (065)	-

Note :

(-) Aucune vérification requise

VII.2 - Résultats de vérification aux ELS du portique B

- Déplacement horizontal au sommet des poteaux

Poteau 1 :

$$|u_{\max}| = |59,3| \text{ mm} = H/169 \text{ (Combinaison ELS041)}$$

$$|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

Poteau 2 :

$$|u_{\max}| = |59,3| \text{ mm} = H/169 \text{ (Combinaison ELS025)}$$

$$|u_{\max}| < H/150 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

- Déplacement vertical au faîtage

Travée 1 :

$$|w_{\max}| = |-1,1| \text{ mm} = L_1/6642 \text{ (Combinaison ELS001)}$$

$$|w_{\max}| < L/200 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$

$$|w_{3,\max}| = |3,5| \text{ mm} = L_1/2025 \text{ (Combinaison ELS041)}$$

$$|w_{3,\max}| < L/300 \Rightarrow \text{Satisfaisant}$$