

Таблица взаимозависимостей стрелок и сигналов
для макетной станции

К О Л О М Н А

Условные обозначения

Сигналы	
	один зеленый огонь
	один желтый огонь
	один красный огонь
	один желтый мигающий огонь
	два желтых огня, из них верхний мигающий
	два желтых огня
	один желтый мигающий и один лунно-белый огонь
	один белый огонь
	один белый мигающий (пригласительный) огонь при горящем красном огне

+
-
H
He H
CB
22" на T.H2

Комментарий	Чтение таблицы осуществляется построчно. Каждая строка представляет собой набор строк - логическим ИЛИ.
	Например, группу строк №1-2 следует читать так: "На входном светофоре Н должен быть выполнен набор условий, удовлетворяющих строке №1 (стрелки №1/3 в плюсовом положении, стр. №7/9 в плюсовом положении) ИЛИ светофор Н1 горит зеленым огнем, кнопка S.4 строго не нажата, тумблер S.9 строго не нажат, стр. №1/2, SV2, SV4 и SV8 индицируют свободу соответствующих участков) ИЛИ удовлетворены условия строк №1 и №2".

Ячейка

стрелочный перевод в плюсовом положении

стрелочный перевод в минусовом положении

кнопка или тумблер строго нажаты

кнопка или тумблер строго не нажаты

участок токового датчика строго свободен

по истечении 22 секунд на таймере Т.Н2

ор условий, объединенных логическим И, каждая группа

гореть зеленый огонь при выполнении всех условий,
в плюсовом положении, стр. №15 в плюсовом положении,
не в положении 1, тумблер S.8 выключен, токовые датчики
в строчке №2"

Примечания

1.	В случаях, если текущий момент не удовлетворяет ни одному из условий для данного светофора, светофор должен переключаться на запрещающее показание
2.	При включении тумблера S.11 "Автодействие" для показаний входных светофоров исключается проверка сигналов от кнопок S.3 и S.6, а для выходных светофоров - тумблеров S.9 и S.10
3.	Для корректной работы выходных сигналов необходимо наличие минимум 4 таймеров: для каждого из путей каждого из прилегающих перегонов. В таблице они пронумерованы следующим образом: Т.Ч1 срабатывает после отправления поезда на I путь в четной горловине, Т.Ч2 - на II путь в четной горловине, Т.Н1 - на I путь в нечетной горловине, Т.Н2 - на II путь в нечетной горловине

[illegible]

[illegible]