



计组第五章作业

- 6.1 (1) ^c a: MAR 存储器地址寄存器
b: IR 指令寄存器
c: DR 存储器数据寄存器
d: PC 程序计数器

- (2) ~~通过 MAR~~ PC 将目标指令地址送入 MAR
MAR 将地址发送给主存 M
主存 M 读出对应指令送入 IR
IR 将操作码送入微操作信号发生器

- (3) 取数据: IR 取操作数地址存入 MAR
MAR 传地址给主存 M
主存 M 返回数据至 ^{DR} ~~MAR~~ 中
随后送入 ALU 运算

存数据: IR 取操作数地址送入 MAR,
MAR 传地址给主存 M
从累加寄存器 R0 中取数放入 DR
然后由 MAR 根据地址取主存





同济大学
TONGJI UNIVERSITY

$$6.12. (1) \quad T = \frac{1}{16M} = 0.0625 \mu s$$

$$2T = 0.125 \mu s$$

$$\frac{1}{2 \times 0.125 \mu s} = 4 \text{ MIPS.}$$

$$(2) \quad \frac{1}{3 \times 0.125 \mu s} = 2.667 \text{ MIPS.}$$

6.13. ① ⑦ ④

二. 时钟 功能 有效控制信号

C ₅	MAR ← (R1)	R1 _{out} , MAR _{in}
C ₆	MDR ← M(MAR)	MemR, MDR _{in}
C ₇	A ← (MDR)	MDR _{out} , A _{in}
C ₈	AC ← (A) + (R0)	R0 _{out} , ADD, AC _{in}
C ₉	MDR ← (AC)	AC _{out} , MDR _{in}
C ₁₀	M(MAR) ← MDR	MemW, MDR _{out} , E

地址：中国上海市四平路1239号 邮编：200092 网址：www.tongji.edu.cn



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App