**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**وزارة التربية و التعليم لولاية تيزي وزو**

| المستوى: 1 ج.م.عك | الاختبار التجريبي الأول | المادة: هندسة كهربائية |
|---|---|---|

**أستاذ المادة: صايب مهنى** **المدة: 02 سا**

**<u>التمرين الأول:</u> "03 ن"**

**اختر في كل ما يلي الإجابة الصحيحة مع التعليل:**

| | الاقتراح 1 | الاقتراح 2 | الاقتراح 3 |
|---|---|---|---|
| إذا كان لدينا:<br>I=6 A<br>P=24.5 w<br>إذن : | U=147.6 V | U=4.1 V | U=30.6 V |
| جهاز يشتغل 3 ساعات يوميا استطاعته:<br>6.96W<br>إذن فان: | في اليوم الواحد:<br>U=0.11 V | في اليوم الواحد:<br>W=20.88 J | في اليوم الواحد:<br>W=75168 J |
| جهاز كهربائي يستهلك خلال الدقيقة الوحيدة حوالي:<br>900 J<br>عند تلقيه لتيار كهربائي شدته:<br>30 A | U=0.5 V | U=15 V | U=30 V |

**<u>التمرين الثاني:</u> "05 ن"**

يعتبر الشحن الكهربائي عملية اكتساب أو فقدان للالكترونات:

**1-اذكر طريقتين للشحن الكهربائي.**

**-اقلب الصفحة-**

موقع الدراسة
eddirasa.com

**2-ما هو الناقل؟ و ما هو العازل؟**

نشحن قضيبا زجاجيا فنقربه من كرة نواس غير مشحونة.

**3-ماذا تلاحظ؟ فسر برسم مناسب.**

**4-ماذا يحدث في كل حالة مما يلي (دون تعليل):**

-تقريب قضيب ايبونيت مشحون من أخر غير مشحون.

-تقريب قضيب نحاسي مشحون من أخر غير مشحون.

-تقريب قضيب بلاستيكي مشحون من كاشف كهربائي دون لمسه.

**<u>التمرين الثالث:</u> " 12 ن"**

لدينا منزل ذو 3 طوابق حيث:

**-الطابق 01:** رواق-مطبخ-غرفة جلوس-مرحاض-غرفة جانبية.

**الطابق 02:** رواق-حمام-غرفتان.

**الطابق 03:** رواق-غرفتان-غرفة كبيرة.

**<u>الجزء 1:</u> مثل كل من:**

**الطابق 1 بمخطط:** معماري

**الطابق 2 بمخطط:** نظري

**الطابق 3 بمخطط:** متعدد الأسلاك

**<u>الجزء 2:</u>** اشترى أهل هذا المنزل جهاز يحمل البيانات التالية:

80Ω-5A

**1-ماذا تمثل هذه المقادير؟**

نمرر تيار كهربائي بهذا الجهاز:

**2-احسب توتر هذا الجهاز.**

**3-احسب استطاعة الجهاز.**

**4-احسب الطاقة اليومية التي يستهلكها الجهاز علما أنه يشتغل لمدة 7 ساعات يوميا.**

**5-أحسب الثمن الذي يدفع خلال شهر(30 يوما) و خلال سنة (365 يوما).**

**<u>معطيات:</u>**

**1-بخصوص التيار المار بالجهاز:**

**R=200Ω  I=2.5 A**

**2-بخصوص التسعيرات:**

**1 Kwh= 10 DA**

موقع الدراسة
eddirasa.com

**بالتوفيق للجميع**