

- 2) Explique con ejemplos al menos 3 modos de direccionamiento del MSP430G2553 e indique al menos 3 diferencias con el microcontrolador 8051.

Modos de direccionamiento

- **Modo inmediato :**
Este modo mueve un valor constante a un registro.
Ejm : `mov #0F3Ch, R5`
- **Modo indexado :**
Este modo utiliza una constante y un registro del procesador, y tiene la forma $X(Rn)$; aquí la posición de memoria absoluta $X + Rn$ es direccionada.
Ejm : `mov R5,0(R10)`
- **Modo registro :**
Este modo mueve el contenido entre dos registros.
Ejm : `mov R3,R2`
- **Modo indirecto :**
Este modo mueve el valor que contiene una dirección contenida en un registro hacia otro registro.
Ejm : `mov @R7,R6`

Diferencias

- El 8051 es un microcontrolador de 8 bits y el MSP430G2553 es de 16 bits.
- El 8051 tiene 4Kb de ROM y el MSP430G2553 tiene 16Kb de ROM.
- El 8051 tiene 128 bytes de RAM y el MSP430G2553 tiene 512 bytes de RAM.