

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题

问题 1 ——GLM-5.3 方案审阅、复现与改进报告

微网与外部电网电力调控策略——单日计划购电策略的优化模型

本报告做的事：① 逐字复现 GLM-5.3 方案的代码并实际运行；② 核查其模型与输出文件的合规性；③ 列出缺陷并逐条修正；④ 给出修正后的完整结果、校验、图表与敏感性分析；⑤ 与 DeepSeek 版及本轮独立实现做三方交叉验证。

0 结论速览

项目	结果
GLM 原始代码能否直接运行	能（0.91 秒得 Optimal）
GLM 模型是否数学正确	是（与独立实现最优值一致到 10^{-6} 元）
GLM 导出的 result1.xlsx 是否合规	否（表头、时间列、充放电量表结构均不符合附件 5 模板）
GLM 模型可改进之处	弃电变量缺上界 $0 \leq d_t \leq v_t$ ；CBC 解残差 10^{-5} 量级；无图表/校验/敏感性执行

修正后的最优结果（与 GLM 原解完全一致）：

指标	数值
全天购电量	59 482.6990 kWh
全天购电费	35 126.9486 元
平均购电电价	0.5905 元/kWh
储能充电 / 放电总量	20 740.6661 / 16 799.9396 kWh（循环损耗 3 940.7266 kWh）
光伏发电 / 消纳 / 弃光	55 482.8357 / 55 482.8357 / 0 kWh（消纳率 100%）
0:00 / 24:00 储电量	6 000 / 6 000 kWh
储电量运行区间	[1 200, 10 800] kWh（上下界均被激活）

1 GLM-5.3 方案的审阅结论

1.1 相比前一版（DeepSeek）的明显进步

维度	DeepSeek 版	GLM-5.3 版
时标语义	表述含糊，索引自相矛盾	明确提出”时段末端”约定，与附件 1 数据结构自治
弃电变量	完全没有，模型对富余光伏不稳健	引入弃电变量 d_t
表 1 索引	取 $t = 60$ （1-based）→ 实际得到 9:50–10:00 的值，与自身约定冲突	取 <code>idx=[60,72,84,96,108,120]</code> （0-based）→ 正确
效率口径	未讨论	指出” η 双侧 90%、往返 81%”，并建议做单侧口径敏感性
自检意识	无	给出”结果检验要点”清单（含 $d \equiv 0$ 重解、充放互斥、经济直觉核验）
模板风险	未意识到	第八节主动提示”表 1 时段映射””时间列可能需平移一行”

GLM 版在方法论上明显更成熟，尤其是主动引入弃电变量与主动提出效率口径敏感性两点，评阅价值高于前一版。

1.2 复现验证：模型是对的，结果是可复现的

把 GLM 文档中的代码逐字复制为 `glm_original/glm_q1_original.py`（仅把附件路径改为绝对路径），直接运行：

```
状态: Optimal
全天购电量=59,482.6990 kWh  全天购电费=35,126.9486 元
弃电总量=0.0000 kWh; 同时充放max(c · f)=0.00e+00
SOC范围[1200.00,10800.00], E24=6000.00
```

表 1、表 2 输出齐全，运行耗时 **0.91 秒**。该结果与本轮独立实现（`scipy + HiGHS`）以及第一轮成果完全一致，三方交叉验证通过。

1.3 存在的问题

编号	问题	证据	改进
P1	导出的 result1.xlsx 未套用附件 5 模板（最严重）	实测：① 表头为 时间 / 购电量，模板要求 时间段 / 购电量；② 时间列直接写入附件 1 原值且列内类型混杂（00:10:00、23:50、0:00+1），模板要求 0:10-0:20...0:00+1-0:10+1 区间标签；③ “充放电量” 表为 3 列 9 行，模板为 5 列 7 行（缺时刻、储电量，0:00/24:00 位置错误）	改为” 拷贝模板 → 只回填数值”，并逐项校验表头 / A 列标签 / 维度
P2	弃电变量缺上界	代码 <code>d = [pulp.LpVariable(f'd{t}', lowBound=0) ...]</code> 只约束 $d_t \geq 0$ 。物理上弃电量不可能超过光伏可用量 v_t ，缺上界意味着 $v_t = 0$ 的时段也可能出现”弃电”	补 $0 \leq d_t \leq v_t$ ；已验证加与不加最优值完全相同（本题 $d^* \equiv 0$ ）
P3	CBC 解精度仅 10^{-5} 量级，且收紧容差无效	实测 CBC 默认与 <code>primalTolerance/dualTolerance=1e-9</code> 两种设置下，功率平衡残差均为 4.00×10^{-5} kW、储能动态残差 4.70×10^{-4} kWh；HiGHS 为 1.82×10^{-12} kW / 4.55×10^{-13} kWh	保留 CBC 路线，同时提供 HiGHS 实现交叉验证；实测表 1 的 6 个值在两求解器下 6 位小数一致，对提交结果无影响
P4	约束规模描述不准确	原文” 变量 $5 \times 144 = 720$ 个、约束约 440 条”；实际为 289 条等式约束 （144 平衡 + 144 动态 + 1 端点）+ 720 条界约束	报告中给出准确规模
P5	只有” 检验要点” 清单，没有执行	第七节列了 5 条检验，但全文无任何一次数值输出、无对照方案、无图表；而论文明需要图表	补齐：19 项校验、无储能对照、8 张图、19 组敏感性
P6	细节	① <code>tab1.loc[len(tab1)] = [...]</code> 依赖 index 连续，pandas 2.x 下健壮性差；② “互补松弛” 用词不准确——LP 最优解不含同时充放的正确论证是 目标函数单调性 ；③ $\max(c \cdot f) = 0$ 判据本身正确（ $c, f \geq 0$ 时等价），但未给出机理说明	在 §3.3 给出严格证明
P7	模板标签偏移只给提示、未给结论	第八节说” 若模板以 10:00 行起算，把 idx 改为 [59,71,...]，务必对照附件 5 模板确认”，但未给出最终判断	§2.2 给出明确定论与处理方式

1.4 改进清单

- 1. result1.xlsx 改为严格套用附件 5 模板（表头、A 列标签、维度逐一校验）；
- 2. 弃电变量补 $0 \leq d_t \leq v_t$ ；
- 3. 保留 PuLP+CBC 路线，同时增加 scipy+HiGHS 实现做交叉验证，并披露两者精度差异；
- 4. 修正约束规模与”同时充放”命题的论证方式；
- 5. 补齐数值结果、校验、对照方案、图表与敏感性分析（含 GLM 建议的单侧效率口径）。

2 数据核验与时段约定

2.1 附件 1 数据核验

项目	数值
行数	144（10 分钟粒度，共 24 小时）
电价	最低 0.3713 元/kWh（5:30–5:40），最高 1.3952 元/kWh（20:30–20:40）
小区负载	最小 3 309.39 kW（22:00–22:10），最大 5 958.97 kW（9:00–9:10），全天 111 024.8081 kWh
光伏	峰值 7 612.32 kW（12:00–12:10），全天 55 482.8357 kWh
净负荷 $L_t - v_t$	最小 -2 117.53 kW（12:00–12:10），最大 4 956.50 kW（17:30–17:40）
光伏富余	负净负荷共 30 个时段（约 9:30–14:30），富余总量 6 247.9630 kWh

2.2 时段约定与官方模板的 10 分钟偏移（回应 GLM 第八节）

GLM 提出的”附件 1 时间戳为时段末端”是正确的：附件 1 的 144 个采样点依次为 0:10, 0:20, ..., 24:00，只有”采样时刻 = 10 分钟区间的右端点”这一解释，才能让 0:00 的储电量对应 E_0 、24:00 的储电量对应 E_{144} ，与”0:00 与 24:00 储电量相同”的约束自洽。

$$t = 1 \rightarrow 0:00-0:10, \quad t = 61 \rightarrow 10:00-10:10, \quad t = 144 \rightarrow 23:50-0:00^{+1}$$

模板标签的偏移问题（GLM 只提示、未定论，此处给出结论）：附件 5 模板”计划购电量”工作表的 A 列首行标签是 0:10-0:20、末行是 0:00+1-0:10+1，比它实际覆盖的区间整体晚了 10 分钟（第一段实际应为 0:00-0:10）。证据：模板共 144 行数据，若首行真是 0:10-0:20，则末行将覆盖到次日 0:10，与题目”0:00 与 24:00 储电量相同”矛盾。

本报告的处理：

- result1.xlsx 完全保留模板的工作表名、表头与 A 列标签，只把第 i 行的数值填为第 i 个时段的解，使数值序列与附件 1 行序严格一一对应；

- 论文表 1 按右端点约定给出区间标签与数值 (与 GLM 的 $idx = [60, 72, \dots]$ 完全一致, 即 1-based 的 $t = 61, 73, 85, 97, 109, 121$);
- 两者数值序列相同, 仅模板 A 列的标签文本存在出题方 10 分钟偏移, 已在本报告中明示。

2.3 可行性判据

光伏富余 6 247.9630 kWh, 储能单日可吸收上限 $\eta_c(E_{\max} - E_{\min}) = 0.9 \times 9\,600 = 8\,640$ kWh $> 6\,247.9630$ kWh, 故本题**不弃光也可行** (实测最优弃光量为 0)。但该结论依赖具体数据, 保留弃电变量可保证模型对任意输入稳健。

3 数学模型 (GLM 路线)

3.1 符号与假设

沿用 GLM 的变量体系: p_t 购电功率、 c_t 充电功率、 f_t 放电功率、 d_t 弃电功率、 E_t 时段末储电量; $T = 144$, $\Delta t = 1/6$ h; $\eta_c = \eta_d = 0.9$; $E_0 = 6\,000$ 、 $E_{\min} = 1\,200$ 、 $E_{\max} = 10\,800$ kWh、 $P_{\max} = 5\,000$ kW。

微网作为分布式能源就地消纳的重要载体, 其经济调度问题已有大量研究 [5, 6, 11]; 储能是平抑光伏波动、实现峰谷套利的关键设备 [4]。

假设: ① 时段内功率恒定; ② 不允许向电网售电 ($p_t \geq 0$); ③ 允许弃光且不产生费用; ④ 充放效率双侧各 90% (往返 81%) [8], 另做单侧口径敏感性; ⑤ 忽略网损。

3.2 模型

$$\begin{aligned} \min_{p,c,f,d,E} \quad & Z = \sum_{t=1}^T \pi_t p_t \Delta t \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} p_t + v_t + f_t = L_t + c_t + d_t & (\text{供需平衡}) \\ E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t \Delta t - \frac{f_t \Delta t}{\eta_d}, \quad E_0 = 6\,000 & (\text{储量动态}) \\ 1\,200 \leq E_t \leq 10\,800 & (\text{电量边界}) \\ 0 \leq c_t, f_t \leq 5\,000 & (\text{功率限制}) \\ p_t \geq 0, \quad \mathbf{0} \leq \mathbf{d}_t \leq \mathbf{v}_t & (\text{非负性 / 弃电上界} \leftarrow \text{本文修正}) \\ E_T = E_0 = 6\,000 & (\text{端点条件}) \end{cases} \end{aligned}$$

模型规模 (修正 P4): 决策变量 $5T = 720$ 个; 等式约束 $2T + 1 = 289$ 条; 界约束 $5T = 720$ 条——纯线性规划可全局最优求解 [12]。

3.3 两条性质（补 GLM 未给出的论证）

(a) 最优解必然不含同时充放电（GLM 在假设 5 中称“互补松弛”，用词不准）。设某时段 $c_t > 0$ 且 $f_t > 0$ ，取 $\delta = \min(c_t, f_t/0.81) > 0$ ，令 $c'_t = c_t - \delta$ 、 $f'_t = f_t - 0.81\delta$ ，则储量动态不变（ $\eta_c \delta \Delta t - \frac{0.81\delta \Delta t}{\eta_d} = 0$ ），而由平衡式

$$p'_t = L_t + c'_t - f'_t - v_t + d_t = p_t - 0.19\delta < p_t,$$

购电量与费用同时下降，与最优性矛盾。故无需引入 0-1 变量或 MILP 互补约束。实测：同时充放电时段数 = 0， $\max(c_t f_t) = 0$ 。

(b) 储能净损耗必然抬高总购电量。由 $E_T = E_0$ 得 $\sum_t f_t \Delta t = 0.81 \sum_t c_t \Delta t$ ，于是

$$\sum_t p_t \Delta t = \sum_t (L_t - v_t) \Delta t + 0.19 \sum_t c_t \Delta t \geq \sum_t (L_t - v_t) \Delta t.$$

本题 $\sum_t (L_t - v_t) \Delta t = 55\,541.9724$ kWh，实际购电 59 482.6990 kWh，差额 **3 940.7266 kWh** 即储能循环损耗——所以储能的收益来自峰谷价差套利，而非减少总购电量。

3.4 效率口径（落实 GLM 建议）

口径	η_c	η_d	往返效率	说明
double	0.9	0.9	81%	GLM 主口径（本文主结果）
single	0.9	1.0	90%	GLM 建议的对照口径（仅充电侧损耗）
roundtrip90	0.9487	0.9487	90%	往返 90% 的对称口径

4 求解结果

4.1 求解环境

主路线（GLM 路线）：Python 3.10 + PuLP 3.3.2[15] + CBC[16]，耗时约 0.9 秒，状态 Optimal；交叉验证路线：scipy 1.15.3[13]（linprog + HiGHS[14]）。两条路线的目标值之差 1.95×10^{-6} 元。

4.2 表 1 微网在指定时间段的购电量及全天购电量和购电费

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.0000	12:00-12:10	480.4125	14:00-14:10	0.0000
16:00-16:10	445.4316	18:00-18:10	531.8940	20:00-20:10	0.0000

全天购电量 59 482.6990 kWh

全天购电费 35 126.9486 元

与 GLM 原代码输出的表 1 完全一致（其输出 445.4316、480.4124，与本表差异仅在小数第 4~6 位的求解器舍入，见 §5）。

4.3 表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4 500.0000	0.0000
4:00-8:00	833.3333	6 365.8412
8:00-12:00	4 787.9643	1 702.9970
12:00-16:00	5 286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5 780.1319
20:00-24:00	5 333.3333	2 859.8681
0:00 储电量	6 000.0000 kWh	
24:00 储电量	6 000.0000 kWh	

4.4 策略解读（与 GLM 第七节”经济直觉核验”的对照）

GLM 预期策略为「深夜低谷（约 0.42 元）充电、午间低价 + 光伏盈余充电、晚高峰（1.2–1.35 元）放电」[3]。实测完全吻合，且更细致：

阶段	时段	电价特征	最优动作	储电量变化	
① 夜间充电	0:00-0:50	0.4248-0.4271	5 000 kW 满功率充电	6 000 9 750	→
② 补充充电	1:20-1:30	0.4279	补 2 000 kW	9 750 10 050	→
③ 最低价满充	5:30-5:40	0.3713 (全天最低)	5 000 kW 充至满载	10 050 10 800	→
④ 早高峰放电	5:50-9:40	0.91 → 0.84 → 1.17	储能顶替购电, 购电 ≈ 0	10 800 1 834	→
⑤ 光伏富余充电	9:30-14:20	0.94-1.03	吸纳光伏富余; 11:00 前后低价买电加速充满	1 834 10 800	→
⑥ 平段维持	14:20-18:00	0.67-1.07	保持满电 (14:30-14:50 少量放电)	$\approx 10\,800$	
⑦ 晚高峰放电	18:00-20:40	1.23-1.40 (最高)	放电顶替全部购电, 直至下限	10 800 1 200	→
⑧ 收尾充电	20:40-23:30	1.22 → 0.42	21:50 后低价充电, 回到初始值	1 200 6 000	→

关键观察: 18:00–20:40 的购电量为 0 (全部由储能顶替, 而该时段电价 1.23–1.40 元/kWh); 5:50–9:40 的购电量也接近 0 (储能在 5:30–5:40 以 0.3713 元/kWh 充满后放电)。

4.5 图表




图 1: 全天电价与净负荷曲线




图 2: 小区负载与光伏发电预测功率




图 3: 最优计划购电策略 (GLM 路线: PuLP+CBC)




图 4: 储能储电量轨迹与充放电功率




图 5: 各 10 分钟时段购电量与电价




图 6: 有/无储能方案对比




图 7: 效率口径敏感性 (GLM 建议的对照口径)




图 8: 储能配置对购电费用与光伏消纳的敏感性

5 校验

对修正后的解执行 **19** 项独立校验，全部 **PASS**（详见 03_ 结果/glm_validation.txt）:

编号	校验项	结果
V1	功率平衡 $p_t + v_t + f_t = L_t + c_t + d_t$	max 残差 4.00×10^{-5} kW
V2	储能动态	max 残差 4.70×10^{-4} kWh
V3	储电量界 1200–10800	$E \in [1200, 10800]$
V4	充放功率 ≤ 5000	$c_{\max} = 5000, f_{\max} = 4293.92$
V5	购电非负	$p_{\min} = 0$
V6	弃电界 $0 \leq d_t \leq v_t$ （GLM 原文缺失）	$d_{\max} = 0$, 弃光 0 kWh
V7	首尾储电量 $E_0 = E_T = 6000$	6 000.0000 / 6 000.0000
V8	充放电互斥	同时充放时段数 = 0
V9	目标函数复算	35 126.948591 元
V10	电量守恒	59 482.699000 vs 59 482.698993 kWh
V10b	效率闭合	18 666.599514 kWh
V11a	工作表名与表头与模板一致	通过
V11b	A 列 144 个标签与模板逐行一致	通过
V11c	维度与模板一致（145×2 / 7×5）	通过
V11d	购电量 144 行逐行一致	max 偏差 5.0×10^{-5}
V11e	充放电量/储电量与解一致	max 偏差 3.3×10^{-5}
V12	两求解器交叉验证	CBC 35126.948591 vs HiGHS 35126.948589 元
V13	GLM 原式（ d 无上界）与修正版一致	均 35126.948591 元
V14	与第一轮独立成果一致	35126.948589 vs 35126.948591 元

求解器精度补充实验（glm_precision.py）: CBC 默认与收紧容差（ 10^{-9} ）的残差完全相同（ 4.00×10^{-5} kW / 4.70×10^{-4} kWh），说明该残差不是容差参数引起的；HiGHS 为 1.82×10^{-12} kW / 4.55×10^{-13} kWh。但表 1 的 6 个值在 CBC 与 HiGHS 下 6 位小数完全一致，故对四位小数的提交结果无影响。

6 敏感性分析（19 组实验）

6.1 效率口径（GLM 明确建议的对照实验）

口径	η_c/η_d	往返效率	全天购电费 (元)	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
double	0.9 / 0.9	81%	35 126.95	20 740.67	16 799.94
single	0.9 / 1.0	90%	33 416.53	20 390.09	18 351.08
roundtrip90	0.9487 / 0.9487	90%	33 801.50	19 842.71	17 858.44

结论：口径选择影响约 **1 325–1 710 元(3.8%–4.9%)**。值得注意的是:single 与 roundtrip90 的往返效率都是 90%，但购电费仍相差 385 元——因为 损耗发生在充电侧还是放电侧会改变储能 在高峰时段实际可释放的电量，进而改变最优调度。建议论文中明确 η 的双侧口径，并把单侧 口径作为对照附表（这正是 GLM 提出的建议，此处已落实）。

6.2 弃电变量处理方式（GLM 建议的 $d \equiv 0$ 验证）

处理方式	购电费 (元)	弃光 (kWh)
$0 \leq d_t \leq v_t$ （本文修正版）	35 126.948591	0.0000
$d_t \geq 0$ （GLM 原式，无上界）	35 126.948591	0.0000
$d_t \equiv 0$ （固定为 0 重解）	35 126.948591	0.0000

结论：三者完全相同，验证了 GLM 自己提出的”若弃电总量为 0，可将 d_t 固定为 0 重解” 的猜想；同时说明”缺上界”在本题不影响数值结果（但建模严谨性仍需补上）。

6.3 储能配置敏感性

$P_{\max}$ (kW)	购电费 (元)	弃光 (kWh)	$E_{\max}$ (kWh)	购电费 (元)	弃光 (kWh)
0	48 052.05	6 247.96	6 000	40 058.77	914.63
1 250	40 166.17	1 316.02	7 200	38 372.64	0
2 500	36 390.84	0	8 400	37 165.01	0
3 750	35 346.87	0	9 600	36 031.37	0
5 000	35 126.95	0	10 800	35 126.95	0
6 250	35 073.01	0	12 000	34 342.27	0
7 500	35 027.13	0			

结论：功率 $\geq 2\,500$ kW 即可消除弃光，收益随功率增长边际递减；容量 $\geq 7\,200$ kWh 即可消 除弃光，费用随容量近似线性下降，说明容量（而非功率）是当前配置的主要瓶颈（ $E_{\max}$ 与 $E_{\min}$ 在最优解中均被激活）。

6.4 无储能基准对照

方案	全天购电量 (kWh)	全天购电费 (元)	弃光 (kWh)	光伏消纳率
无储能 ($P_{\max} = 0$)	61 789.9354	48 052.0466	6 247.9630	88.7%
有储能 (最优)	59 482.6990	35 126.9486	0	100%
变化	-2 307.2364	-12 925.0980 (-26.90%)	-6 247.9630	+11.3 pp

结论：储能把光伏消纳率从 88.7% 提升到 100%（零弃光）[9]，这与建筑光伏自消纳的一般性结论一致。

7 三方横向对比

维度	DeepSeek 版	GLM-5.3 版	本轮改进版
时段约定	表述矛盾	时段末端（正确）	时段末端（同）
弃电变量	无	有，缺上界	有， $0 \leq d \leq v$
表 1 索引	$t = 60$ （错）	$idx = [60, \dots]$ （对）	$idx = [60, \dots]$ （对）
求解器	scipy（未指明）	PuLP+CBC	PuLP+CBC + scipy/HiGHS
result1.xlsx	未生成	生成但不合模板	严格套模板
数值结果	无	表 1/表 2	表 1/表 2 + 完整时序
校验	无	仅要点清单	19 项全部 PASS
图表	无	无	8 张
敏感性	无	建议未做	19 组 （含其建议的效率口径）
最优购电费	—	35 126.9486 元	35 126.9486 元

三种路线（DeepSeek 未跑出结果 / GLM 的 PuLP-CBC / 本轮的 scipy-HiGHS）在同一个数学模型下得到完全一致的最优值，这是对模型与结果最有力的交叉验证。

8 结论

- 1. **GLM-5.3 方案总体是可靠的**：模型数学正确、时标语义正确、弃电变量的引入方向正确，代码可直接运行并在 0.91 秒内求得与独立实现完全一致的最优解（购电费 35 126.9486 元）。
- 2. **三处实质性缺陷需要修**：① result1.xlsx 未套用附件 5 模板（表头、时间列、充放电量表结构均不符）；② 弃电变量缺上界 $0 \leq d_t \leq v_t$ ；③ 只有”检验要点”清单而无任何实际校验、对照与图表。
- 3. **修正后结果不变**（因本题最优弃光量为 0、模板标签仅为文本偏移），但 **可交付性、严谨性与论证完整度显著提升**。

4. GLM 建议的两项检验（单侧效率口径对照、 $d \equiv 0$ 重解验证）已全部落实：前者显示口径选择会带来 3.8%–4.9% 的费用差异，建议论文中明确口径并附对照表。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略 [Z]. 2026.
- [2] 中国工业与应用数学学会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 [Z]. 2026.
- [3] 国家发展和改革委员会. 关于进一步完善分时电价机制的通知（发改价格〔2021〕1093 号）[Z]. 2021-07-26.
- [4] 国家发展和改革委员会, 国家能源局. 关于加快推动新型储能发展的指导意见（发改能源规〔2021〕1051 号）[Z]. 2021-07-15.
- [5] Lasseter R H. MicroGrids[C]//IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. New York: IEEE, 2002: 305-308.
- [6] Katiraei F, Iravani R, Hatziargyriou N, et al. Microgrids management[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2008, 6(3): 54-65.
- [7] Chen C, Duan S, Cai T, et al. Smart energy management system for optimal microgrid economic operation[J]. IET Renewable Power Generation, 2011, 5(3): 258-267.
- [8] Harsha P, Dahleh M. Optimal management and sizing of energy storage under dynamic pricing for the efficient integration of renewable energy[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(3): 1164-1181.
- [9] Luthander R, Widén J, Nilsson D, et al. Photovoltaic self-consumption in buildings: A review[J]. Applied Energy, 2015, 142: 80-94.
- [10] Antonanzas J, Osorio N, Escobar R, et al. Review of photovoltaic power forecasting[J]. Solar Energy, 2016, 136: 78-111.
- [11] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1-12.
- [12] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- [13] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.
- [14] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119-142.
- [15] Mitchell S, O’Sullivan M, Dunning I. PuLP: A linear programming toolkit for Python[R]. Auckland: The University of Auckland, 2011.

[16] Forrest J, Lougee-Heimer R. CBC user guide[C]//INFORMS Tutorials in Operations Research. 2005: 257-277.

A 代码与文件清单

文件	说明
glm_original/glm_q1_original.py	GLM 原始代码逐字复现版（仅改附件路径）
02_ 代码/common.py	路径、物理参数、时段约定与附件 1 读取
02_ 代码/glm_model.py	模型（PuLP+CBC 主路线 + scipy/HiGHS 交叉验证；效率口径可切换；弃电上界可开关）
02_ 代码/glm_solve.py	一键求解 + 严格套模板导出 result1.xlsx
02_ 代码/glm_verify.py	19 项校验（含模板合规性与三重交叉验证）
02_ 代码/glm_sensitivity.py	19 组敏感性实验
02_ 代码/glm_precision.py	求解器精度对比实验
02_ 代码/glm_figures.py	生成图 1–图 8
02_ 代码/audit_glm.py	GLM 导出文件与模板的结构差异审计
03_ 结果/result1.xlsx	问题 1 结果文件（严格套用附件 5 模板）
03_ 结果/result1_glm_original.xlsx	GLM 原始代码导出文件（对照）
03_ 结果/glm_timeseries.csv	144 时段全部决策量与状态量
03_ 结果/glm_table1.csv、glm_table2.csv	论文表 1、表 2
03_ 结果/glm_validation.txt	19 项校验报告
03_ 结果/*.json	敏感性 / 精度 / 汇总数据
03_ 结果/audit_glm.txt	模板合规性审计输出
03_ 结果/glm_original_stdout.txt	GLM 原始代码运行输出（复现证据）
01_ 报告/figures/	图 1–图 8（PNG 300 dpi + 矢量 PDF）

复现方式

```
pip install numpy pandas scipy openpyxl matplotlib pulp

cd glm_original && python glm_q1_original.py # 复现 GLM 原始代码
cd ../02_代码
python glm_solve.py # 求解并生成严格套模板的 result1.xlsx
python glm_verify.py # 19 项校验，输出 ALL PASS
python glm_sensitivity.py # 19 组敏感性
python glm_precision.py # 求解器精度对比
```

```
python glm_figures.py          # 生成全部图表
```

`common.py` 的 `SRC_A1` 指向附件 1, `TPL_RESULT1` 指向附件 5 模板; 迁移到其他机器时按需修改。