



Все резонаторы в этой схеме были проверены частотомером и ВЧ вольтметрами-приставками на нагрузке 51 Ом. Первая приставка на Д18 по схеме из Радио N8,2006 стр.58 (далее Д18). Вторая на двух ВАТ41 по схеме из Радио N1.2008 стр.61 (далее ВАТ41х2). Показания как есть, что показал ММ с ВЧ головкой то и указываю.

ZQ1 №	SA1 вкл кГц	SA1 откл кГц	Диапазон перестройки кГц	Показания Д18 mV	Показания ВАТ41х2 mV
1)	7199	7199,21...7203,28	4,07	230...350	410...740
2)	3578,77	3578,84...3580,31	1,87	165...180	720...770
3)	3495	3508...3634	126	78...175	340...700
4)	3517	3529...3642	113	100...195	470...840
5)	3519	3531...3626	95	100...195	460...800
6)	3556	3563...3624	61	66...192	280...770
7)	3504	3516...3630	114	88...200	408...812