

Você deseja simular uma MMU via software. Faça uma rotina que converta endereços virtuais em endereços reais. A palavra é de 16bits. O total de páginas é de 256 com cada frame de 256bytes. Considere um esquema com apenas um nível.

```
# define tam_pag 256

int MMU ( int logico, int *tabela )
{
//ver a página do endereço lógico

int pagina = logico/tam_pagina;

int deslocamento = logico%tamanho;

int quadro = tabela[pagina]

int real = quadro * tam_pagina + deslocamento;

return real;
}
```

→ não leva em conta page_faults
solução try, catch.

Exercício 3

Um computador tem 4 frames. O tempo de carga do último acesso e o bit R para cada página é mostrado abaixo:

Page	Carga	última referencia	R
0	231	280	1
1	126	260	0
2	128	271	1
3	160	268	1

- a) Qual página será substituída se utilizarmos a Política MRU?
- b) Qual página será substituída se utilizarmos a Política FIFO?
- c) Qual página será substituída se utilizarmos a Política LRU?
- d) Qual página será substituída se utilizarmos a Política Segunda Chance?

<u>Ordem de Chegada</u>	a) Most Recently Used	c) Least Recently Used
1, 2, 3, 4	sai página 0	sai página 1
<u>Ordem de Referência</u>	b) Most Recently Used	d) Segunda Chance
1, 3, 2, 0	sai página 1	sai página 3