

Parte 1

	c_2	c_1	c_0	m_0	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5	m_6
H	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
E	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
L	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
O	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
/	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
/	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
/	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
/	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

m_0 :

		c_1, c_0			
		00	01	11	10
c_2	0	1	0	0	1
	1	1	1	1	1

$$POS: m_0 = c_2 + \bar{c}_0$$

m_1 :

		c_1, c_0			
		00	01	11	10
c_2	0	0	1	0	1
	1	1	1	1	1

$$POS: m_1 = (c_2 + c_1 + c_0)(c_2 + \bar{c}_1 + \bar{c}_0)$$

$$m_2 = m_1$$

m_3 :

		c_1, c_0			
		00	01	11	10
c_2	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	1

$$POS: m_2 = (c_2 + \bar{c}_0)(c_2 + \bar{c}_1)$$

m_4 :

		c_1, c_0			
		00	01	11	10
c_2	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1

$$POS: m_4 = (c_2 + c_1)(c_2 + \bar{c}_1)$$

$$m_5 = m_4$$

m_6 :

		c_1, c_0			
		00	01	11	10
c_2	0	0	0	1	1
	1	1	1	1	1

$$POS: m_6 = (c_2 + c_1)$$