

Отказ короткозамыкания диода шины

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Bus diode short circuit»
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Bus diode short circuit»
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - ◆ Прекратить взлёт.
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - «Equipment Power Off»;

Примечание: команда по выключению оборудования означает выключение вычислителя управления задачами, нагревательного блока ПВД и аэронавигационного огня.

- При относительной высоте $> 100\text{м}$ «Normal Approach» или «Reverse Approach».
- 3) **На этапе крейсерского полёта**
 - «MC Power Off »;
 - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
 - 4) **На этапе захода на посадку**
 - «Equipment Power Off».
 - 5) **На этапе пробега**

Не требуется действий.