

Одноканальный отказ вычислителя управления полётом

1. Определение отказа
 - На ИЛС → «FLCC single channel power failure»
 - На левом ИПВ → «EMRG» → «FLCC single channel power failure»
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - ◆ Прекратить взлёт.
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - Когда относительная высота $> 100\text{м}$, «Normal Approach» или «Reverse Approach».
 - 3) **На этапе крейсерского полёта**
 - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
 - 4) **На этапе захода на посадку**

Не требуется действий.
 - 5) **На этапе пробег**

Не требуется действий.