

Отказ отрыва диода шины

1. Определение отказа
 - На ИЛС→«Bus diode open circuit ».
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Bus diode open circuit».
 - На ИЛС→«Distribution system failure».
 - На левом ИПВ→«EMRG»→«Distribution system failure».
2. Действия при отказе
 - 1) **На этапе разбега**
 - ◆ Прекратить взлёт.
 - 2) **На этапе набора высоты при взлёте**
 - «Equipment Power Off».

Примечание: команда «Equipment power off (выключение электропитания оборудования)» означает выключение вычислителя управления задачами, нагревательного блока ПВД и аэронавигационного огня.

- Когда относительная высота > 100м, «Normal Approach» или «Reverse Approach ».
- 3) **На этапе крейсерского полёта**
 - «MC Power Off ».
 - Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
 - 4) **На этапе захода на посадку**
 - «Equipment Power Off ».
 - 5) **На этапе пробег**
 - Не требуется действий.