

ELETRONICA - VOLUME 2

ELETRONICA PARA APRESSADOS

Guia didático

SUMARIO

Introdução 1

- O que é eletrônica?
- A importância da eletrônica no dia a dia
- Objetivo deste guia

Eletrônica Básica 3

- Conceitos fundamentais: tensão, corrente e resistência
- Lei de Ohm
- Potência elétrica

Componentes Eletrônicos 7

- Resistores
- Capacitores
- Transistores
- Diodos

Cálculos Essenciais para Eletrônica 9

- Como calcular tensão, corrente e resistência
- Aplicações práticas da Lei de Ohm
- Cálculo de potência elétrica

Comunicação entre Componentes 13

- Como os circuitos interagem
- Entradas e saídas digitais e analógicas
- O papel dos sensores e atuadores

Projeto: Circuito com LDR e Comparador 16

- Funcionamento do LDR
- Uso do comparador de tensão
- Escolha dos componentes
- Montagem do circuito

Microcontroladores e Placas de Prototipagem .. 19

- O que são microcontroladores?
- Como surgiram?
- Diferença entre microcontroladores e placas de prototipagem

Placas de Prototipagem e SBCs 21

- **Arduíno e suas variações**
- **Raspberry Pi e SBCs**
- **Diferenças entre Arduíno e Raspberry Pi**

Exemplos de Aplicação de SBCs 22

- Automação e IoT
- Computação portátil (Cyberdecks)

Osciloscópio e Análise de Sinais 25

- O que é um osciloscópio?
- Como ele ajuda na leitura de sinais
- Diferença entre sinais analógicos e digitais

Microcontroladores e Sinais Digitais 26

- O que são sinais digitais?
- Diferença entre HIGH e LOW
- Aplicação prática no projeto

Escolhendo a Melhor Placa para seu Projeto ... 28

- Comparação entre Arduino, ESP32 e Raspberry Pi
- Qual placa escolher para cada aplicação?

Conclusão 30

- Resumo dos aprendizados
- Próximos passos para aprofundamento
- Recomendações de estudo

Apêndice 31

- Recursos extras e materiais recomendados
- Referências utilizadas


Nota do Autor:

Este guia foi desenvolvido para ser um material didático e acessível, fugindo da abordagem técnica excessivamente formal. O objetivo é que qualquer pessoa, independente do nível de conhecimento, possa aprender eletrônica de forma prática e descontraída, ou apenas entreter aqueles com domínio nos assuntos abordados. O uso de linguagem simples e exemplos diretos foi escolhido para tornar o aprendizado mais fluido e intuitivo.

Além disso, o design e a seleção de imagens foram cuidadosamente planejados para alinhar-se à proposta do conteúdo, reforçando a proposta de um aprendizado informal, sem perder a clareza e a objetividade.

ELETRONICA PARA APRESSADOS

Guia didático



ESTE GUIA APRESENTA:

- Eletrônica básica.
- Cálculos.
- Comunicação entre os componentes.
- Microcontroladores.

INTRODUÇÃO

A eletrônica é a base de praticamente tudo ao nosso redor, desde celulares e computadores até sistemas automatizados e dispositivos simples do dia a dia.

Este guia educativo tem como objetivo explicar de forma clara e descomplicada os conceitos fundamentais da eletrônica, incluindo a aplicação da Lei de Ohm e cálculos de potência elétrica. Também exploraremos como os componentes se comunicam dentro de um circuito, introduzindo microcontroladores e placas de prototipagem, como Arduino e Raspberry Pi, que permitem criar projetos interativos e inteligentes.

Nosso foco será garantir que mesmo aqueles sem experiência prévia possam compreender os princípios da eletrônica sem precisar decorar fórmulas complexas. O aprendizado será conduzido de forma didática, com exemplos cotidianos para facilitar a assimilação dos conceitos. Fique tranquilo, aqui, o objetivo é simplificar as coisas, tornando esse "mundo invisível" mais acessível e prático.





A MAIOR REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

No início, tudo era mecânico. A eletricidade já existia, mas ninguém imaginava que pequenos elétrons poderiam revolucionar a humanidade. Foi no final do século XIX que cientistas como Thomas Edison e Nikola Tesla começaram a explorar seu potencial, abrindo caminho para as primeiras invenções eletrônicas.

A virada veio com a descoberta do tubo a vácuo, que permitiu a criação do rádio e dos primeiros computadores rudimentares. Mas o verdadeiro salto ocorreu em 1947, quando três cientistas criaram o transistor como uma alternativa mais compacta, durável e eficiente. Pequeno, eficiente e durável, ele substituiu os tubos gigantes e deu origem aos circuitos integrados, dispositivos móveis e praticamente toda a tecnologia que usamos hoje.

Desde então, a eletrônica rapidamente evoluiu. Microchips tornaram-se menores e mais potentes, permitindo o nascimento dos computadores pessoais, celulares e da internet. Hoje, ela está em tudo: desde a cafeteira ao carro autônomo, moldando nosso cotidiano de formas que nem percebemos.

O futuro? Inteligência artificial, internet das coisas e avanços na nanotecnologia prometem levar a eletrônica a novos patamares. O que começou como experimentos rudimentares se tornou as colunas do mundo moderno. E é por isso que hoje em dia é crucial entendermos como a nossa tecnologia funciona.

Literally Me



A proposito... Prazer! Sou o Julio, estou fazendo um projeto educativo sem fins lucrativos sobre computação. O meu objetivo é criar materiais acessíveis e úteis para quem deseja aprender, sem se preocupar com formalidades técnicas.

Se você se interessar por este artigo ou por outros conteúdos que estou produzindo, eles estão disponíveis lá no meu GitHub para acesso livre. Fique à vontade para explorar!

E, se por acaso esses guias forem úteis para você, que tal me pagar uma breja qualquer dia desses? 😊



<https://github.com/Xulio1337>




ELETRONICA BASICA

O QUE É ELETRÔNICA? (NÃO, NÃO É SÓ COISA DE ENGENHEIRO MALUCO)

Primeiro, eletrônica não é um bicho de sete cabeças e definitivamente não é só coisa de gente maluca com a aparência estranha (apesar de todos que conheço na área serem meio estranhos...Incluindo eu). Então, como ela é? De onde vem essa eletricidade? A resposta está nos elétrons. Imagine que os elétrons são como minúsculas bolinhas super agitadas que vivem dentro dos átomos. Quando eles começam a se movimentar de um lugar para outro dentro de um fio, criam a corrente elétrica... e é isso que faz tudo funcionar. É como se estivessem passando uma bola de um para o outro bem rapidinho, levando a energia de um ponto a outro. E a eletrônica nos permite controlar esse "jogo de passar a bola" para criar dispositivos que fazem coisas legais, como acender uma lâmpada, fazer seu celular vibrar (ou outras coisas) ou até mesmo fazer um robô dançar (se você for bom o suficiente).

Muitas pessoas têm dificuldade em entender como funciona a eletricidade. Bem, imagine que a eletricidade é como a água fluindo por um cano. A corrente elétrica (aquela que faz as coisas funcionarem) é como a água que vai se movimentando. Já a resistência é o que impede que a água passe com facilidade (como um filtro ou funil). E o circuito? É o caminho que a eletricidade segue, assim como os tubos por onde a água circula.



Com a eletrônica, nós controlamos esse fluxo de eletricidade para fazer as coisas acontecerem. Ao invés de só acender uma lâmpada de forma simples, por exemplo, usamos circuitos para controlar o brilho dela, ou até fazer ela piscar. Ou seja, através da eletrônica nós damos ordem para que seja possível que coisas aconteçam através da eletricidade.

RESUMINDO:

Eletrônica é quando usamos os conceitos de corrente elétrica, resistência e circuitos para fazer coisas funcionais e legais acontecerem no mundo real. E se você acha que é complicado, espero te ajudar a entender como funciona, já que ela é presente em todos os dias de nossa vida (desde o celular até a sua cafeteira).



CORRENTE AC/DC (INFELIZMENTE NÃO TEM RELAÇÃO COM A BANDA DE ROCK)



AC - CORRENTE ALTERNADA


A corrente alternada é aquela que muda de direção periodicamente. Isso significa que os elétrons fluem ora em um sentido, ora no outro.



Características da AC:

- Varia a polaridade constantemente.
- É a forma de energia usada nas tomadas elétricas (110V ou 220V).
- Pode ser gerada por usinas elétricas, geradores e inversores.
- Mais eficiente para transmissão de energia a longas distâncias.

Forma da Onda:




Normalmente, a AC segue um formato senoidal, subindo e descendo ao longo do tempo.



DC - CORRENTE CONTÍNUA


A corrente contínua é aquela que flui sempre no mesmo sentido, sem mudar de direção.



Características da DC:

- Mantém uma polaridade fixa (+ e -).
- Pode vir de baterias, pilhas, painéis solares e fontes DC.
- É usada em eletrônica, pois a maioria dos circuitos e componentes funcionam com DC (como microcontroladores, LEDs, motores pequenos).

Forma da Onda:



A corrente DC aparece como uma linha reta em um osciloscópio, pois sua tensão não oscila com o tempo.

ENTRE 1880 E 1890, HOUVE UMA DISPUTA ENTRE THOMAS EDISON E SEU EX-FUNCIONÁRIO NIKOLA TESLA SOBRE QUAL TIPO DE CORRENTE ELÉTRICA SERIA MAIS EFICIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA NOS ESTADOS UNIDOS. ESSE EVENTO FICOU CONHECIDO COMO A "GUERRA DAS CORRENTES". NO FIM, TESLA SAIU VITORIOSO, E HOJE A REDE ELÉTRICA MUNDIAL UTILIZA CORRENTE ALTERNADA (AC), ENQUANTO A CORRENTE CONTÍNUA (DC) AINDA É ESSENCIAL EM APARELHOS ELETRÔNICOS.

TENSÃO, CORRENTE E RESISTÊNCIA

Aqui, vamos destrinchar os três pilares da eletrônica: tensão, corrente e resistência. Se você já ouviu alguém falando sobre isso, provavelmente pensou "Ixi, deve ser coisa de física", e foi direto pro seu mundo paralelo. Mas não se preocupe, vou explicar tudão.

1. Tensão (ou voltagem) – O empurrãozinho da eletricidade

Imagina que a tensão é como a pressão que empurra a água por um cano. Quanto maior a pressão, mais forte a água vai sair e mais rápido ela vai passar pelo tubo. Da mesma forma, a tensão é a força que empurra a corrente elétrica através de um circuito. A medida da tensão é dada em volts (V), e sem ela, a corrente não sairia do lugar.

Por exemplo, a energia da tomada da sua casa tem uma tensão de 110V ou 220V, dependendo de onde você mora.


2. Corrente – O fluxo da eletricidade

Agora que temos a pressão, vem a corrente: a quantidade de eletricidade que passa por um ponto em um determinado tempo. A corrente é o que faz as coisas funcionarem, como acender uma lâmpada ou carregar seu celular. Ela é medida em amperes (A), e é como a quantidade de água que passa pelo cano a cada segundo.

Quanto maior a corrente, mais eletricidade vai passar pelo circuito, assim como mais água passa por um tubo largo comparado a um tubo fino.

3. Resistência – O obstáculo para a eletricidade

Se compararmos a corrente elétrica com água fluindo por um cano, a resistência seria como um funil que limita a quantidade de água que pode passar. Quanto mais estreito o funil, menos água consegue passar. Da mesma forma, quanto maior a resistência, menos corrente elétrica consegue fluir pelo circuito... Ela é medida em ohms (Ω) e pode ser ajustada, por exemplo, com resistores, que fazem parte de praticamente todos os circuitos eletrônicos.



SE VOCÊ TENTAR PASSAR MUITA ÁGUA POR UM FUNIL PEQUENO, A ÁGUA FAZ PRESSÃO E PODE ATÉ ESPIRRAR OU DEMORAR MAIS. NA ELETRÔNICA, ESSA "PRESSÃO EXTRA" SE TRANSFORMA EM CALOR. É POR ISSO QUE ALGUNS COMPONENTES ELÉTRICOS ESQUENTAM OU QUEIMAM.

Agora, seguinte, seu corpo é um excelente condutor de energia, se tu enfiar o dedo na tomada ou em algum condutor elétrico, tu vai levar um belo dum choque (e eu vou rir). Isso acontece porque a tensão da tomada é MUITO alta e vai empurrar a corrente através do seu corpo. Não é SÓ uma sensação bem ruim (como um choque), mas a corrente pode causar danos aos seus órgãos internos, principalmente ao coração. Não vale a pena testar esse "superpoder" (amigão você não é o super choque).



Então, resumo da ópera: A tensão é o empurrão que faz a eletricidade se mover, a corrente é a quantidade que flui e a resistência é a barreira que tenta segurar esse fluxo.

Entender esses três conceitos é essencial para entendermos como a eletrônica funciona! No final deste guia deixarei alguns links onde você pode estudar mais sobre esses conceitos.

Se você não desistiu até aqui então você já sacou a base, espero ter simplificado bem as coisas. 😊



COMPONENTES BÁSICOS: RESISTORES, CAPACITORES, TRANSISTORES, DIODOS... (OS "INGREDIENTES" DA ELETRÔNICA).

Se a eletrônica fosse uma receita de bolo, esses componentes seriam a farinha, o leite e o ovo. Cada um tem sua função e, se usados do jeito certo, transformam um monte de fios e solda (geralmente tão feios que mais parecem uma bomba caseira) em algo que realmente funciona, se montar certo (Por favor, é piada, não monte bombas). 🙌

Agora, vamos dar uma olhada nos componentes principais usados em uma placa eletrônica!

Resistores – Os controladores de fluxo

Os resistores são como redutores de velocidade para a eletricidade. Eles limitam a corrente que passa pelo circuito, evitando sobrecargas que poderiam danificar os componentes.

Como funcionam?

Lembra o exemplo do Funil? Então, ele diminui a velocidade dos elétrons e sua intensidade.

Exemplos de seu uso:

- Controlar a corrente que chega a um LED, impedindo que ele queime.
- Dividir tensão em circuitos, permitindo alimentar sensores e microcontroladores corretamente.
- Criar filtros e ajustar sinais elétricos.



Capacitores – Os mini-armazéns de energia

Capacitores são pequenos armazenadores de carga elétrica que liberam energia rapidamente quando necessário. Eles são usados para filtrar sinais, suavizar picos de energia e ajudar em circuitos temporizadores. São meus favoritos porque explodem.

Como funcionam?

Podem ser comparados a baldes d'água: enchem, seguram a carga e depois liberam quando necessário. Na parte mais técnica muitas pessoas têm dificuldade de entender como elas funcionam, porém não irei me aprofundar muito sobre isso agora.



Exemplos de seu uso:

- Estabilizar fontes de alimentação, evitando oscilações.
- Filtrar ruídos em circuitos, melhorando a qualidade dos sinais.
- Criar temporizações, definindo intervalos de tempo em conjunto com resistores.

Exemplo prático: Em caixas de som, capacitores ajudam a suavizar o impacto elétrico que poderia causar estalos ao ligar o equipamento.



Transistores – Os interruptores inteligentes

O transistor é um dos maiores avanços da eletrônica. Ele pode atuar como interruptor ou amplificador de sinais. São meio complexos de explicar, mais para frente irei detalhar sobre ele de uma maneira mais fácil.

Como funcionam?

Com um pequeno sinal de controle, o transistor pode permitir ou bloquear a passagem de corrente.

Para que servem?

- Ligar e desligar circuitos eletrônicos, como LEDs e motores.
- Amplificar sinais, como nos circuitos de áudio.
- Fazer cálculos lógicos, sendo a base dos processadores.

Exemplo prático: Em sistemas de automação, um transistor pode ser usado para ativar um motor a partir de um sinal do Arduino.

Diodos – Os porteiros da eletrônica

Diodos funcionam como válvulas de sentido único, deixando a corrente passar apenas em um sentido e bloqueando no outro.

Como funcionam?

Se a corrente tentar passar no sentido contrário, o diodo bloqueia o fluxo elétrico.

Para que servem?

- Proteção de circuitos, evitando que corrente indesejada cause danos.
- Retificação, transformando corrente alternada (AC) em corrente contínua (DC).
- LEDs, que são diodos que emitem luz, por isso o nome Light Emitting Diodo.

Exemplo prático: Fontes de alimentação utilizam diodos para converter a eletricidade da tomada em um formato adequado para carregar celulares e outros aparelhos.



CÁLCULOS BÁSICOS – MATEMATICAZINHA DE LEVE, SEM DOR DE CABEÇA

Como calcular sem precisar de uma calculadora da NASA? Os cálculos básicos de Eletrônica são bem simples quando comparado a outros tipos, mas conforme avança você encontra uma certa complexidade... Fique tranquilo pois os cálculos básicos são os mais usados. Você aqui precisará apenas saber soma, subtração, multiplicação e divisão.

Lei de Ohm – O que ela manda e como ela pode salvar seu circuito de virar carvão

A Lei de Ohm é tipo aquela regra que ninguém pode ignorar na eletrônica. Ela é tão importante que, se você tentar montar um circuito sem levar ela em conta, pode acabar com fumaça, estalos e cheiro de queimado (e uma leve sensação de arrependimento).

O que essa tal Lei de Ohm diz?

Bom, a primeira Lei de Ohm basicamente nos ensina a relação entre tensão (V), corrente (I) e resistência (R). A fórmula é essa aqui:


Primeira Lei de Ohm

$$V = R \cdot I \quad R = \frac{V}{I} \quad I = \frac{V}{R}$$

Ou seja:

- Tensão (voltagem) é igual à corrente vezes a resistência.
- Resistência é igual a Tensão dividida pela corrente.
- Corrente é tensão dividida pela resistência.

Parece simples? E é mesmo. Abaixo temos o Triângulo de Ohms que funciona parecido com o da Segunda Lei de Newton. Uma coisa que me ajuda muito é desenhar esses triângulos sempre antes das provas, assim, facilita na hora de lembrar os cálculos. É uma fórmula que todo técnico necessita saber.





Como essa lei pode salvar seu circuito?

Vamos imaginar que você queira ligar um LED. Se você só conectar o LED direto na alimentação, sem resistor, o coitado vai receber muita corrente e simplesmente vai queimar. Isso acontece porque a resistência dele é muito baixa.

Se colocarmos um resistor na jogada, conseguimos controlar a corrente que passa pelo LED e evitar que ele vire carvão eletrônico. A Lei de Ohm nos ajuda a calcular o valor certo desse resistor.

Exemplo prático (sem te fazer surtar com contas)

Digamos que você tenha uma fonte de 5V e quer limitar a corrente do LED para 20mA (0,02A). Sabemos que a tensão do LED é mais ou menos 2V, então o resistor precisa segurar o resto da voltagem.

A conta fica assim:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{5V - 2V}{0,02A} = \frac{3V}{0,02A} = 150\Omega$$

Ou seja, um resistor de 150Ω salva seu LED de queimar. Se você não usasse resistor, estaria jogando toda a corrente possível nele, tadinho.

Conclusão – Use a Lei de Ohm e evite chamadas indesejadas

Se você respeita a Lei de Ohm, seu circuito funciona direitinho, sem sustos. Se ignorar, pode acabar com um festival de curto-circuito parecendo Reveillon. Então, antes de ligar qualquer coisa, faça os cálculos e coloque resistores certos.


Potência elétrica: como não fritar seu circuito na primeira tentativa

Vou mudar um pouco o exemplo de encanamentos com eletrônica para você não ficar confundindo os dois. Bom, se a eletrônica fosse uma cozinha, a potência seria o fogo do fogão. Pouco fogo, e a comida demora séculos para ficar pronta. Fogo demais, e você pode acabar com um churrasco acidental. No mundo dos circuitos, a potência elétrica tem o mesmo efeito: se for muito baixa, nada funciona direito; se for alta demais, pode queimar componentes antes mesmo de você dizer "vixi Maria".

O QUE É POTÊNCIA ELÉTRICA?


A potência é a quantidade de energia que um circuito consome ou entrega em um determinado tempo. Ela é medida em watts (W) e pode ser calculada usando a fórmula clássica:

- P é a potência (em watts, W)
- V é a tensão (em volts, V)
- I é a corrente (em amperes, A)



Por que isso importa?

Porque cada componente eletrônico tem um limite de potência que pode suportar. Se você passar do limite, ele superaquece e pode queimar. Um LED, por exemplo, geralmente suporta algo entre 0,02 W e 0,1 W. Se você ligá-lo direto em uma bateria de 9V sem um resistor, ele pode queimar quase instantaneamente.



Como evitar desastres?

- Confira as especificações dos componentes – Sempre veja quantos volts e amperes cada peça pode suportar.
- Use resistores para controlar a corrente – Especialmente em LEDs e circuitos sensíveis.
- Não exagere na fonte de alimentação – Se um circuito pede 5V, não ligue direto em uma fonte de 12V sem os devidos ajustes.
- Cuidado com curto-circuitos – Se a corrente fluir sem resistência suficiente, a potência pode ir para o infinito e transformar seu circuito em carvão.

Se seguir essas dicas, suas chances de fritar componentes caem bastante. E, se der errado, pelo menos você já sabe o que não fazer na próxima tentativa.

VAMOS PENSAR ASSIM

Em vez de decorar fórmulas, pense no seguinte:

- Mais resistência → menos corrente passa
Exemplo: Se você colocar um canudo fino (maior resistência, devido deixar pouco líquido passar) para tomar um milkshake, vai precisar sugar com mais força. (•_•)
- Mais tensão → mais corrente passa
Exemplo: Aumentar a altura de uma caixa d'água (mais tensão) faz a água sair com mais força da torneira.
- Menos resistência → mais corrente passa
Exemplo: Um cano largo sem nenhum filtro ou funil, irá deixar a água passar mais fácil.

APLICANDO NA PRÁTICA

Se você sabe dois valores, consegue descobrir o terceiro sem precisar de mágica:

Se quer limitar a corrente em um LED, usa um resistor.

Exemplo: Se você tem uma bateria de 9V e quer limitar a corrente do LED a 20mA, um resistor de 450Ω seria uma boa escolha, pois $9V \div 0,02A = 450\Omega$.

Se quer saber quanta corrente um resistor vai puxar, basta dividir a tensão pela resistência.

Exemplo: Um resistor de $1k\Omega$ (1000Ω) em uma fonte de 5V terá uma corrente de $5V \div 1000\Omega = 5mA$.

Se precisa escolher a resistência correta, basta reorganizar a fórmula.

O truque é sempre pensar na relação entre os três: se um sobe, o outro muda de acordo. Com isso, você só precisa saber o básico.



Caso ainda tenha problemas com as contas ou dificuldade, lá para o final indicarei vídeos e sites onde explicam melhor sobre o tema.

POR QUE ESTUDAR ELETRÔNICA?



A eletrônica está presente em tudo hoje em dia: no celular, no computador, no carro, até naquela lâmpada inteligente que você controla pelo app. Estudar eletrônica é tipo ganhar um superpoder: você para de só usar as coisas e começa a entender como elas funcionam de verdade. E o melhor: você pode botar a mão na massa e criar seus próprios projetos, tipo automatizar sua casa, montar um robô ou até inventar algo que ninguém pensou ainda.

Entendendo o Mundo

Quando você estuda eletrônica, descobre como as coisas ao seu redor funcionam. Já parou pra pensar como um controle remoto manda sinal pra TV? Ou como um celular consegue se conectar à internet? Tudo isso é eletrônica! Sabendo os conceitos básicos, como circuitos, resistores e transistores, você desvenda esses mistérios e fica mais esperto pra lidar com a tecnologia no dia a dia.



Criando Coisas Incríveis



A parte mais divertida é que, com um pouco de conhecimento, você pode criar seus próprios projetos. Quer fazer um sistema pra regar suas plantas automaticamente? Ou montar um drone? Tudo isso é possível com eletrônica. Ferramentas como Arduino e Raspberry Pi são ótimas pra começar, mesmo se você não for um expert. Irei falar delas mais abaixo...

Fazendo a Diferença

A eletrônica não é só legal, ela também pode mudar o mundo. Dispositivos médicos, energias renováveis, carros elétricos e até sistemas de segurança dependem dela. Quando você aprende eletrônica, pode contribuir com projetos que fazem a diferença, tipo criar soluções sustentáveis ou ajudar a melhorar a vida das pessoas.

Resumindo...

Estudar eletrônica é tipo abrir uma porta pra um mundo de possibilidades. Você entende melhor a tecnologia que já usa, pode criar coisas novas e ainda ajudar a construir um futuro mais inteligente e sustentável. E o melhor: não precisa ser um gênio pra começar. Com curiosidade e vontade de aprender, você já dá o primeiro passo pra se tornar um criador de tecnologia, não só um consumidor. Então, bora estudar eletrônica e botar suas ideias em prática...

COMO OS COMPONENTES CONVERSAM ENTRE SI?



Desde criança sempre quis saber como meus videogames funcionavam. Por que ao apertar tal botão ele fazia aquele pequeno encanador pular? Aquele ouriço correr mais rápido ou aquele Marsupial quebrar uma caixa???

Para entendermos como essas coisas acontecem temos que entender como componentes se comunicam entre si, no Hardware, antes de entender como se comunicam com seus Softwares!

- **Hardware:** Parte física de um computador/aparelho tecnológico
- **Software:** Parte lógica, com programas tipo o Zap zap, Windows, Google, etc...

COMO OS CIRCUITOS SE COMUNICAM (E POR QUE VOCÊ PRECISA SABER DISSO)

Se você acha que um circuito eletrônico é só um monte de peças jogadas em uma placa, por um certo lado, você está certo... Porém, cada componente tem um papel e, juntos, eles se comunicam para fazer tudo funcionar. Mas como essa "conversa" acontece? Essa é uma dúvida que muitas pessoas que não conhecem muito sobre eletrônica (e algumas que até conhecem) possuem. Visto que é um pouco complexo essa comunicação tentarei explicar primeiro a parte voltada a Eletrônica e após em equipamentos mais complexo da forma mais didática possível...

Não irei usar diagramas agora, o objetivo é apenas entender que como os componentes interagem um com os outros.

O básico da comunicação em circuitos

Todo circuito funciona com um simples objetivo: mandar e controlar eletricidade de forma inteligente. Isso acontece porque os componentes elétricos interagem entre si, como se tivessem um bate-papo organizado.

Eles são uma série de mecanismos que têm a função de fazer a energia executar alguma função para nós.

Aqui está o que acontece em um circuito comum:

- Uma fonte de energia entra na jogada – pode ser uma bateria, uma tomada ou uma fonte de alimentação.
- Os componentes controlam esse fluxo de energia – resistores, transistores e capacitores decidem quanto e como a eletricidade se move.
- A energia chega até o que precisa ser acionado – um LED acende, um motor gira ou um sensor detecta alguma coisa.

Meus irmãos se
quebrando na **porrada**

Eu **maravilhado** com a
inovação tecnológica
aos 5 anos





Quem manda e quem obedece

Dentro de um circuito, os componentes assumem diferentes papéis:

- Sensores: São os olhos e ouvidos do sistema, captando informações como luz, temperatura ou movimento.
- Micro-controladores: São o cérebro, processando as informações dos sensores e decidindo o que fazer.
- Atuadores: São as "mãos" do circuito, transformando comandos em ações, como acender um LED ou girar um motor.

VAMOS USAR UM EXEMPLO PRÁTICO

Um circuito que acende uma luz quando está escuro. Usaremos um LDR (sensor de luz), um potenciômetro e um circuito integrado (CI comparador de tensão). Não irei usar um microcontrolador agora por que irei explicar muito sobre eles mais à frente, por isso optei usar minha maior inimiga, eletrônica analógica:

Vamos primeiramente conhecer nossos componentes:

1. O **LDR** (Light Dependent Resistor) é um resistor especial que muda sua resistência conforme a quantidade de luz.

- De dia → baixa resistência (corrente passa fácil).
- De noite → alta resistência (corrente passa com dificuldade).

Se conectarmos esse sensor em um divisor de tensão com um resistor fixo, podemos gerar uma **tensão variável** dependendo da luz ambiente.




O LDR deverá ter sua lógica invertida, por que queremos acender uma luz ao escurecer, e para isso a corrente não pode ser baixa, sacou malandragem?

2. Aqui entra um CI **comparador de tensão** LM311 ou **LM393**. Ele tem duas entradas:


- **Entrada não inversora (+)** → normalmente recebe uma tensão fixa de referência (por exemplo, 4,5V).
- **Entrada inversora (-)** → recebe a tensão variável.

O comparador funciona assim:

- Se a entrada (-) tiver **MENOS** tensão que a entrada (+) de referência, a saída **PASSA** corrente.
- Se a entrada (-) tiver **MAIS** tensão, à saída do CI **NÃO PASSA** corrente.



Ou seja, quando escurece, a tensão do LDR cai abaixo do valor de referência, e o comparador passa corrente para o LED



3. O comparador de tensão precisa comparar valores das entradas, se uma entrar (IN+) for o LDR, temos que mandar um valor de referencia para a entrada (IN-) certo? Para isso usaremos um **Potenciômetro**, que é um resistor variável.

- O potenciômetro possui uma chave que ao girar varia o valor da resistência entre zero a um valor total.
- O valor que usaremos será 10KΩ. Porém você encontra diversos potenciômetros com valores variados
- Como o valor é controlado manualmente podemos usar ele em diversos circuitos



4. Opa calma ae, como vamos ligar isso? De onde vem a energia? Vamos lá. vamos acrescentar uma **Bateria**. Qual escolher? Para projetos pequenos assim podemos usar:

- Pilhas AA (1,5V cada) → Boa para circuitos de baixa corrente, mas duram pouco.
- Bateria de 9V → Compacta e prática, mas tem baixa capacidade.
- Pack de 4 pilhas AA (6V) ou 6 pilhas AA (9V) → Melhor alternativa para maior duração.



Aqui iremos optar pela de 9V (da imagem).



5. O **LED** (Diodo Emissor de Luz) transforma energia elétrica em luz de forma eficiente. Usaremos um dele junto a um resistor.

- Sempre que usarmos um LED ligaremos um resistor em série para evita-lo queima-lo
- Ele tem um lado positivo (ânodo) e um lado negativo (cátodo), funcionando apenas quando ligado na polaridade correta.
- LED's são muito usados em projetos, muitas vezes eles passam a ter outra funcionalidade: representar um sinal "0" ou "1", irei explicar mais a frente!


Para evitar queimar o LED, usamos um **resistor** em série, que limita a corrente. E como iremos escolher o resistor certo? Exatamente, através do calculo ensinado lá atrás! No exemplo usamos uma fonte de 5V e agora apenas iremos trocar por uma de 9V:

$$R = \frac{9V - 2V}{0.02A} = 350\Omega$$




TESTE DE BANCADA


VALOR ACIMA DA REFERENCIA =
LED APAGADO



VALOR ABAIXO DA REFERENCIA =
LED ACESSO



NOSSA LÓGICA!



- Se a entrada(-) (LDR) tiver MENOS tensão que a entrada (+) de referência (potenciômetro), a saída PASSA corrente.
- Se a entrada (-) tiver MAIS tensão, à saída NÃO PASSA corrente.

RESUMO: COMO O CIRCUITO FUNCIONA



- >O LDR percebe a luz e gera uma tensão proporcional.
- >O comparador de tensão verifica se a tensão é alta ou baixa.
- >Se estiver escuro, ela é baixa, ele permite a passagem de corrente, acendendo o LED.
- >Se amanhece, o processo se inverte e o LED se apaga.

De maneira simples, já criamos um circuito que identifica a luminosidade do ambiente, segue uma lógica e executa uma tarefa. Incrível não?

Sendo sincero, eu gostaria de ensinar fisicamente exatamente em qual perna conectamos tal componente, seus diagramas e como eles funcionam por dentro, porém isso desviaria do foco principal que é apenas entender o básico de como eles se comunicam. Mas caso queira se aprofundar mais no assunto, dê uma olhada na página de referências.

Afinal, por que aprender isso importa?

Se você quer montar um circuito que realmente faz algo útil, precisa entender como os componentes interagem. Quando você liga algo na tomada ou aperta um botão, existe uma lógica por trás da comunicação entre os componentes.

Saber como os circuitos conversam te ajuda a:

- Criar projetos que realmente funcionam.
- Evitar erros comuns, como queimar componentes ou ligar coisas erradas.
- Consertar problemas sem precisar de um técnico para tudo.

No fim das contas, eletrônica não é só ligar fios – é saber quem manda o quê, para quem e como tudo se encaixa.





POR QUE PROJETAR É TÃO IMPORTANTE?

Muitas vezes, queremos criar coisas grandiosas... talvez algo nunca visto antes, que revolucione o mercado, o mundo e nos deixe ricos. Mas essa ideia é balela. Pode até acontecer, mas não é o tipo de pensamento que vai te motivar todos os dias. Se você se prende demais a essa mentalidade, qualquer dificuldade em um projeto relativamente simples pode te deixar desgastado, frustrado ou, pior, fazendo você se sentir burro.

O importante é respeitar os processos que você irá executar até a finalização do seu projeto. Essas etapas que passamos para o desenvolvimento de algo é fundamental para analisar e otimizar nossas ideias. Cada avanço vem de um acúmulo de tentativas, erros e ajustes. Ao aceitar que cada etapa tem seu valor e que ninguém nasce sabendo tudo, você transforma a frustração em aprendizado e mantém a consistência necessária para evoluir. Não se trata de ter talento inato, mas de ter paciência e persistência. Lembre-se: A paciência é uma virtude.

Projetamos, montamos e programamos por vários motivos: trabalho, estudo, hobby, até terapia... Mas, sem dúvida, o verdadeiro motivo é sempre aprender mais. Quando você começa a pegar o jeito e construir pequenas coisas, a ideia de que "tecnologia é magia" se desfaz, e você passa a enxergá-la de forma mais honesta. Além disso, com essas experiências e entendendo a lógica por trás das coisas, você desenvolve uma independência mental, desde "acho que posso consertar minha máquina de lavar" até "eu vou conseguir fazer isso".

Mas para chegar nesse ponto, cara, você vai ter que estudar muito e ralar bastante. E, quando perceber, vai entender que aprendizado nunca acaba—estamos sempre evoluindo, assim como a tecnologia.

Ah, e por favor, pense antes de agir. Não saia achando que sabe tudo, metendo o dedo num fio e levando uma descarga de 400V...



Não se esqueça! Pequenos projetos podem ter um grande impacto. Uma ideia simples, como um circuito ou um dispositivo automatizado, pode evoluir para soluções inovadoras, melhorar o dia a dia das pessoas ou até inspirar mudanças maiores. O que começa pequeno pode se tornar algo grandioso!



MICROCONTROLADORES

Enfim, chegamos à parte amada por muitos e esperada por muitos outros: Microcontroladores! Esses pequenos componentes surgiram para facilitar nossas vidas e, eventualmente, nos trouxeram as famosas placas de prototipagem, que se tornaram essenciais para o desenvolvimento de projetos. São os MCUs que tornam possível criar desde os sistemas mais simples até as invenções mais complexas. Neste conteúdo, vou abordar o básico: o que são os Microcontroladores, as Placas de Prototipagem e os SBCs (Single-Board Computers), além de mostrar como cada um deles contribui para a criação de projetos inovadores e acessíveis a todos.

MICROCONTROLADORES E SUA ESSENCIALIDADE NOS DIAS ATUAIS



Nos dias atuais, saber como os microcontroladores funcionam e como programá-los é mais do que uma habilidade técnica: é uma chave para entender e transformar o mundo ao nosso redor. Seja no desenvolvimento de produtos inovadores ou na resolução de problemas do cotidiano, os microcontroladores se tornam cada vez mais essenciais. Mas por que devemos aprender sobre eles?

A resposta bem é simples: **eles estão em tudo, e dominar essa tecnologia abre portas para um mundo de possibilidades criativas e profissionais.** A aprendizagem de microcontroladores não só dá capacidade para as pessoas a construir seus próprios dispositivos, mas também prepara para a era digital, onde a automação, a Internet das Coisas e a inteligência artificial se tornam cada vez mais comuns. Além disso, entender como funcionam essas tecnologias é fundamental para quem deseja inovar ou criar soluções tecnológicas para problemas reais.

Já que estamos entrando no assunto de robótica, recomendo alguns livros de ficção científica:

- Eu, robô - Isaac Asimov
- Androides sonham com ovelhas elétricas? - Philip K. Dick
- 1984 - George Orwell

Não são livros didáticos, se quiser algo didático deixarei nas páginas de referências. Mas uma boa Ficção Científica é sempre bem vinda!



COMO SURTIRAM ELES SURTIRAM?

Os microcontroladores surgiram por volta de 1970 como uma solução para simplificar o controle de sistemas eletrônicos, que antes dependiam de circuitos complexos. Em 1971, a Intel lançou o primeiro microprocessador, o *Intel 4004*, que não era um microcontrolador, mas foi um marco importante. Em 1976, a Microchip Technology lançou o PIC, o primeiro microcontrolador completo, integrando processador, memória e periféricos em um único chip, permitindo maior flexibilidade e acessibilidade no desenvolvimento de sistemas.

Com o tempo, outras empresas como Motorola seguiram o exemplo, tornando os microcontroladores cada vez mais poderosos e acessíveis. A popularização do Arduino nos anos 2000 e o surgimento de plataformas como o Raspberry Pi tornaram os microcontroladores ainda mais comuns e acessíveis, permitindo que qualquer pessoa pudesse aprender e criar seus próprios projetos tecnológicos.

Hoje, os microcontroladores são essenciais em uma variedade de dispositivos, desde eletrodomésticos até a Internet das Coisas.



Microcontroladores - O Cérebro dos Dispositivos Eletrônicos

Se os circuitos eletrônicos fossem como um corpo humano, os resistores seriam os músculos, os transistores os nervos, e os microcontroladores... o cérebro. Eles são responsáveis por processar informações e tomar decisões dentro de dispositivos eletrônicos, permitindo que tudo funcione de forma automática e inteligente.


O que é um microcontrolador?

Um microcontrolador é um pequeno chip que contém processador, memória, entradas e saídas para interagir com outros componentes. Ele é como um computador em miniatura, mas projetado para executar tarefas específicas, como acionar motores, ler sensores e controlar displays.

Se compararmos com um corpo humano:

- O microcontrolador seria o cérebro, responsável por interpretar informações e tomar decisões.
- Os sensores seriam os olhos, ouvidos e pele, captando luz, som e toque para informar o cérebro.
- Os atuadores (como motores e LEDs) seriam os músculos, que realizam os movimentos e ações comandadas pelo cérebro.

Diferente de um computador normal, que pode rodar vários programas ao mesmo tempo, um microcontrolador geralmente executa um único programa de maneira contínua. Isso o torna perfeito para tarefas repetitivas e automação.



(Microcontrolador : ATMEL ATMEGA328)

Para que serve um microcontrolador?

Os microcontroladores ou MCU's são usados em praticamente tudo que envolve eletrônica inteligente. Desde brinquedos e eletrodomésticos até sistemas industriais e aeroespaciais. Aqui estão alguns exemplos do dia a dia:

- **Eletrodomésticos:** Um microcontrolador dentro de um micro-ondas controla o tempo e a potência do aquecimento. No ar-condicionado, ele lê a temperatura do ambiente e decide quando ligar ou desligar o compressor.
- **Carros:** Um carro moderno pode ter dezenas de microcontroladores gerenciando tudo, desde a injeção de combustível até o controle do ar-condicionado.
- **Dispositivos médicos:** Marcapassos, monitores cardíacos e sensores de glicose utilizam microcontroladores para processar informações e tomar decisões rapidamente.
- **Automação residencial:** Sensores de presença, sistemas de irrigação automática e fechaduras eletrônicas usam microcontroladores para funcionar de maneira independente.
- **Brinquedos eletrônicos:** Desde bonecos que falam até carrinhos de controle remoto, todos usam microcontroladores para reagir aos comandos do usuário.





O que são Placas de Prototipagem?

Já as placas de prototipagem são um passo a mais na jornada de um criador. Elas são como "kits" completos, que tornam o uso dos microcontroladores mais fácil e acessível. Muitas dessas placas já vêm com o microcontrolador embutido, assim como componentes como reguladores de tensão e conectores para programação, o que torna o processo de prototipagem mais rápido e intuitivo. As mais conhecidas, como o Arduino, permitem que qualquer pessoa, mesmo sem grandes conhecimentos técnicos, possa começar a desenvolver projetos eletrônicos de maneira simples e prática.


Exemplos:

- Arduino Uno / Mega / Nano (placas que usam microcontroladores ATmega)
- Raspberry Pi (que, diferente do Arduino, é um computador de placa única)
- ESP32 DevKit (placa que facilita o uso do microcontrolador ESP32)



Principais características:

- Facilita o desenvolvimento e teste de circuitos
- Muitas já possuem reguladores de tensão e conexões prontas
- Algumas permitem rodar sistemas operacionais (como Raspberry Pi)
- Projetadas para aprendizado, prototipagem e desenvolvimento rápido



Em resumo, o microcontrolador é apenas o chip (cérebro do sistema). Já a placa de prototipagem é uma plataforma que inclui um microcontrolador, além de outros circuitos que facilitam seu uso.

O que são SBCs (Single-Board Computers)?

Por fim, temos os Single-Board Computers (SBCs). Embora também sejam pequenas placas, ao contrário dos microcontroladores, os SBCs possuem mais poder de processamento e são capazes de rodar sistemas operacionais completos, como o Linux. O Raspberry Pi é o exemplo mais popular, oferecendo uma solução compacta e barata para desenvolver desde servidores até estações de trabalho para aprendizado de programação e até criação de dispositivos como media centers e máquinas de jogos retro.

Exemplos:

- Computação portátil DIY – Cyberdecks personalizados para hacking ético, programação e acesso remoto a sistemas.
- Automação e IoT – Controle de dispositivos domésticos inteligentes, servidores locais e monitoramento de sensores.
- Emulação e retro gaming – Construção de consoles retrô para rodar jogos clássicos via emuladores.



Console, um cyberdeck modular com um Raspberry Pi 5.

Como funciona um microcontrolador?

Agora que sabemos o que é o que, vamos prosseguir e entender como eles funcionam. O microcontrolador trabalha como um intermediário entre sensores e atuadores. Ele recebe informações do ambiente, processa esses dados e executa ações com base em um programa pré-definido.

Entrada de dados

- Sensores captam informações do ambiente. Por exemplo, um sensor de temperatura mede o calor ao redor.
- Botões podem ser pressionados para ativar alguma função.

Processamento

- O microcontrolador analisa as informações recebidas e toma uma decisão com base em um código pré-programado.
- Se a temperatura estiver acima de um certo limite, ele decide ligar um ventilador.

Saída de dados


- Ativa atuadores como motores, LEDs ou displays.
- No caso do ventilador, o microcontrolador envia um sinal para um transistor, que libera corrente para o motor girar.

Exemplo prático: Lâmpada automática

Vou usar o mesmo exemplo de antes para facilitar o entendimento do assunto. Uma lâmpada que acende por um sensor LDR, porém desta vez iremos usar um microcontrolador no lugar do CI.

Componentes necessários:

- Um sensor de luz (LDR – Light Dependent Resistor)
- Um microcontrolador
- Um LED



*O Arduino Uno pode ser alimentado através da porta USB ou de uma fonte externa (Que seja entre 7V à 9V). A fonte de alimentação é selecionada automaticamente.

Caso você já entenda sobre programação em arduinos irei deixar aqui o código. Agora, caso não entenda nada, fique tranquilo pois agora não é a hora, irei ensinar isso em uma próxima edição! Pois merece uma parte dedicada apenas a isso, certo?

```

1  int LED = 10;           // Define o pino digital 10 como a saída para o LED
2  int LDR = A0;           // Define o pino analógico A0 como a entrada para o sensor LDR
3  int valor_LDR = 0;      // Variável que armazenará o valor lido do LDR
4
5  void setup() {
6      pinMode(LED, OUTPUT); // Configura o pino do LED como saída
7      pinMode(LDR, INPUT);  // Configura o pino do LDR como entrada
8  }
9
10 void loop() {
11     valor_LDR = analogRead(LDR); // Lê o valor do LDR e armazena na variável
12
13     // Se o valor lido for menor que 500 (indicando pouca luz ou escuridão):
14     if (valor_LDR < 500) {
15         digitalWrite(LED, HIGH); // Liga o LED
16     }
17     else {
18         digitalWrite(LED, LOW);  // Caso contrário (quando há mais luz):
19         // Desliga o LED
20     }
21     // Note que esse valor de 500 equivale a referência do potenciômetro no nosso projeto analógico

```

Funcionamento:


>> O sensor de luz mede a luminosidade do ambiente. Se ainda estiver claro, ele envia uma informação para o microcontrolador informando um valor

>> Quando escurece, esse valor é alterado envia um novo sinal

>> O microcontrolador recebe essa informação e analisa com a referência agora dentro do código.

>> Caso o valor seja acima de 500 (indicando claridade) ele apaga o LED. Caso seja 499 ou menos, ele manda um sinal para acender o LED.

>> Assim como no analógico, o sensor está constantemente mandando sinal para o microcontrolador o que faz com que quando ele identifique uma mudança, o MCU responda imediatamente.



Entrada de dados

Aqui o sensor atua como uma entrada, visto que ele manda sinal para o microcontrolador

Processamento de dados

O Microcontrolador dentro do arduíno, pega a informação dada pelo sensor, processa, e atua acendendo o LED.

Saída de dados

Aqui nossa saída é representada pelo LED (conectado na porta I/O). Ele emite o que o Microcontrolador manda.

Resumo da opera:

Esse é um exemplo simples de automação usando um microcontrolador. O mesmo princípio pode ser aplicado para acionar alarmes, controlar motores e até criar robôs que respondem ao ambiente. Os microcontroladores são fundamentais na eletrônica moderna, permitindo que dispositivos sejam inteligentes e funcionem de maneira automática. Mesmo sem perceber, estamos cercados por eles em nosso dia a dia.



Quem escuta – Entradas digitais

As entradas digitais são como ouvidos eletrônicos. Elas recebem informações do ambiente por meio de sensores e botões e enviam para o microcontrolador.

Exemplo prático:

Imagine um sensor de distância, ele está programado para caso identifique algo a menos de 1 metro, acender uma Lâmpada.. Ao identificar algo, ele fecha o circuito permitindo que os 5V sejam enviados ao microcontrolador. Ou seja, ele manda um sinal "1" (HIGH) para a entrada do microcontrolador. Quando ele para de identificar algo a menos de 1 metro, o circuito se abre e a entrada recebe um "0" (LOW).

Outros exemplos de entrada digital incluem sensores magnéticos (reed switch) e botões de elevador.

Quem fala – Saídas digitais

As saídas digitais emitem comandos para controlar outros componentes, como LEDs, motores e relés. Quando uma saída é ativada, o microcontrolador envia um "1" (tensão presente), e quando é desativada, envia um "0" (tensão ausente).

Exemplo prático:

Se o microcontrolador recebe um sinal de um sensor de presença, ele pode ativar uma saída para ligar a lâmpada até que receba outro sinal, o "0" por exemplo, e desligue a lâmpada

Outros exemplos de saída digital incluem displays de LED, buzinas eletrônicas e sinais para acionar motores em brinquedos eletrônicos.

Quem ignora tudo – Pinos que não estão configurados

Os microcontroladores possuem vários pinos, mas nem todos precisam ser usados ao mesmo tempo. Se um pino não estiver configurado como entrada ou saída, ele simplesmente não faz nada. Ele pode ficar flutuando, captando ruído e interferências do ambiente, ou pode ser configurado para um estado fixo, garantindo que não cause problemas inesperados.

Compreender como funcionam as entradas e saídas digitais é essencial para interligar sensores, atuadores e microcontroladores, criando circuitos inteligentes e automatizados.

"SOU FELIZ, ESTOU APRENDENDO!!!"


Mestre Masanori - Python para Zumbis



O "0" E O "1" - O "HIGH" E O "LOW"

Irei tentar explicar de maneira fácil o significado desses 2 números aqui para o entendermos melhor o exemplo, mas irei explicar melhor isso em lógica de programação. Porém, é de suma importância que precisamos entender sobre os sinais analógicos e digitais dentro do contexto de hardware para prosseguirmos

Sinal Analógico



Um sinal analógico é aquele que varia de forma contínua ao longo do tempo, assumindo qualquer valor dentro de um intervalo específico.

Características

- Contínuo no tempo e na amplitude, sem saltos abruptos.
- Representa grandezas físicas naturais, como som, temperatura e luz.
- Mais suscetível a interferências e ruídos, pois qualquer variação indesejada pode alterar a informação original.

Exemplos

- O som é captado por um microfone, onde a tensão elétrica gerada representa a variação da pressão sonora.
- O sinal de rádio AM e FM, que transporta informações modulando a amplitude ou frequência da onda eletromagnética.
- Sensores analógicos, como termômetros eletrônicos que variam sua tensão de saída de acordo com a temperatura medida.

Desvantagens

- Degradação da qualidade ao longo da transmissão ou armazenamento.
- Maior dificuldade na filtragem e recuperação de informações em ambientes ruidosos.
- Equipamentos analógicos podem ser mais complexos para processamento preciso de dados.


Osciloscópio

O osciloscópio é um instrumento de medição que permite visualizar sinais elétricos em forma de ondas ao longo do tempo. Ele mostra informações como tensão, frequência, forma de onda e ruído, sendo essencial para analisar circuitos eletrônicos.


Por que ele é essencial?

- Permite visualizar sinais analógicos e digitais, facilitando a depuração de circuitos.
- Ajuda a identificar ruídos, falhas e oscilações em componentes eletrônicos.

Essencial para entender o comportamento de sensores, microcontroladores e sinais de comunicação.



Sinal Digital



Esse é o Tio gente boa da família, o sinal digital é aquele que assume valores discretos, geralmente representados por dois estados distintos, como 0 e 1 no sistema binário.

Características

- Discreto no tempo e na amplitude, variando apenas entre valores bem definidos.
- Mais resistente a ruídos e interferências, pois pequenas variações no sinal não afetam a interpretação dos dados.
- Fácil de armazenar e processar utilizando sistemas computacionais.

Exemplos

- A informação é armazenada em CDs e arquivos MP3, onde os sons são convertidos em sequências numéricas.
- Sensores digitais, como um interruptor que só possui os estados ligados (5V) ou desligado (0V).
- Transmissão de dados por redes de computadores e Wi-Fi, onde a informação é enviada como pacotes binários.


Vantagens


- Melhor integridade do sinal mesmo após longas distâncias de transmissão.
- Maior eficiência no processamento e armazenamento da informação.
- Facilidade de compressão e correção de erros em sistemas digitais.

Importância da diferença entre analógico e digital

Por que essa diferença é tão importante? Bom, sua importância se deve diretamente a forma como as informações são transmitidas, processadas e armazenadas. A eletrônica analógica ainda é amplamente utilizada em sensores e sistemas de áudio, enquanto a eletrônica digital domina a computação e as telecomunicações devido à sua confiabilidade e eficiência.

A conversão entre os dois tipos de sinais também é comum. Em sistemas modernos, sensores analógicos capturam informações do ambiente, que são convertidas para digital por um conversor analógico-digital (ADC) para processamento em microcontroladores. Da mesma forma, um conversor digital-analógico (DAC) pode transformar um sinal digital processado em um sinal analógico para alto-falantes ou motores.





Nos dois gráficos acima temos 2 tipos de sinais, Digital e Analógico, como isso se torna uma informação? Explicando previamente, o sinal digital identifica o analógico e o coloca dentro de uma matriz, caso o sinal esteja em torno de 5V (ou 3.3V, dependendo da placa) com uma pequena tolerância abaixo, uma sequência de números gera uma informação que chamamos de “dados”.

Porém, não precisamos de uma sequência para nosso sistema funcionar, Por exemplo: a entrada do nosso microcontrolador o identifica como HIGH ou 1. Se o sinal for menor que a tolerância ele identifica como LOW ou “0”.

HIGH e LOW

Resumidamente dentro da computação temos algo chamado “booleano”, ele é um tipo de dado que possui 2 valores 0 e 1, sendo:

0 = Falso, LOW, baixo. Representa a falta de valor/tensão, que não há ou haverá nada ali.

1 = Verdadeiro, HIGH, alto. Representa que tem um valor/tensão, mais especificamente 5V passando ali

Abaixo, um exemplo do nosso projeto, onde diz que:

SE “valor_LDR” (Variável analógico fornecida pelo sensor LDR) for menor que 500, ele define o estado do pino (pino 10, nomeado de LED) como ALTO (HIGH). **SE NÃO** define o estado do pino LED como BAIXO (LOW).

```
if (valor_LDR < 500) {
    digitalWrite(LED, HIGH); // Liga o LED
}
else {
    digitalWrite(LED, LOW); // Desliga o LED
}
```

Ou seja, ele envia um SINAL DIGITAL que equivale a 5V (ALTO) para o LED, acendendo ele!

CONCLUSÃO


Espero que tenha conseguido entender a logica de sinais digitais e analógicos, quais suas funções e como funcionam dentro da Eletrônica. Entender essas diferenças permite realizar projetos mais eficientes e otimizar o uso da tecnologia em diferentes aplicações.



VOLTANDO AOS MICROCONTROLADORES

Agora que sabemos como microcontroladores funcionam, se comunicam, e diferencia-los de placas de prototipagem, vamos ver como escolher o certo para criarmos nossos projetos!

ARDUINO -O MAIS FAMOSO DOS MICROCONTROLADORES



O Arduino... O bom e velho arduino... Esse camaradinho é uma plataforma de prototipagem baseada em um microcontrolador. Ele é fácil de usar porque já vem com as conexões necessárias para ligar sensores, motores e outros componentes, além de contar com uma linguagem de programação simplificada.


Como funciona?

Pense no Arduino como um cérebro eletrônico que recebe informações de sensores e envia comandos para acionar LEDs, motores, relés e outros dispositivos maneiros.

Exemplo prático:

Imagine que você quer criar um sistema que acenda um LED quando ficar escuro. Basta conectar um sensor de luz (LDR) ao Arduino, escrever um código simples e pronto: ele detecta a escuridão e liga o LED automaticamente.

RASPBERRY PI – UM COMPUTADOR DO TAMANHO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO




Diferente do Arduino, que apenas executa comandos simples, o Raspberry Pi é um pequeno computador completo. Ele tem processador, memória RAM e pode rodar um sistema operacional, como o Linux. Isso permite criar projetos mais avançados, como servidores, media centers e sistemas de inteligência artificial.


Exemplo prático:

Com um Raspberry Pi, você pode montar um sistema de câmeras de segurança que grava vídeos e permite acesso remoto via internet. Muito top, né?

OUTRAS PLACAS DE PROTOTIPAGEM



ESP32



STM32




BeagleBone

Além do Arduino e do Raspberry Pi, existem várias outras placas com diferentes funcionalidades:

- ESP8266 e ESP32: Parecidos com o Arduino, mas com Wi-Fi embutido, ideais para projetos IoT (Internet das Coisas).
- STM32: Microcontroladores mais potentes para aplicações industriais e automação avançada.
- BeagleBone: Alternativa ao Raspberry Pi, usada para projetos de computação embarcada mais robustos.

Todas essas placas têm suas respectivas funções, mas além disso todas elas possuem suas variantes, como por exemplo o Arduino, que possui o Mega, o Nano e o UNO, assim como o RaspBerry PI Pico.

QUAL ESCOLHER?



Se você precisa de algo simples e direto para automação ou robótica, o Arduino é a melhor escolha. Se quer um pequeno computador para rodar sistemas operacionais e interagir com a internet de forma mais complexa, o Raspberry Pi pode ser a melhor opção. Já placas como ESP8266 são ótimas para conectar projetos à internet de forma eficiente.

Com essas placas, você pode criar desde sistemas de iluminação inteligente até robôs autônomos, sem precisar construir circuitos complexos do zero.

É ISSO, A NOSSA CONCLUSÃO GERAL

Ao longo deste guia, exploramos conceitos fundamentais que servem como base para entender e desenvolver projetos eletrônicos. Desde os princípios da eletrônica básica, passando pelos cálculos necessários para dimensionamento de circuitos, até a comunicação entre componentes e o funcionamento dos microcontroladores, cada tópico foi abordado com o objetivo de desmistificar a tecnologia e torná-la mais acessível.

Como este é um guia, passei por cima de alguns temas como diagramas, tipos de comunicação, álgebra... Meu propósito aqui é ensinar de uma maneira descontraída para que o máximo de pessoas possam adquirir conhecimento básico. Com esse conhecimento, você não apenas compreende como os sistemas eletrônicos funcionam, mas também ganha autonomia para criar, testar e aprimorar seus próprios projetos. A tecnologia não é mágica – é lógica e experimentação. Quanto mais você pratica e estuda, mais perto fica de transformar ideias em realidade.

Agora, se você quer se aprofundar mais no assunto e adquirir conhecimento técnico, irei deixar algumas indicações de estudos abaixo, e logo depois todas as fontes e artigos usados para estudo, direito de imagem, etc...

Domo arigato Mr.Roboto!



RECOMENDAÇÕES:

Programação: Se você está ansioso para começar a programar microcontroladores, irei ficar te devendo essa. Mas se não tem foco em estudar apenas C++ para arduino, indico o aplicativo MIMO encontrado na Play Store. É uma ótima plataforma para estudos pouco conhecida.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getmimo&hl=pt_BR&pli=1



Eletrônica e Cálculos: Se você é "ingual" a mim e aprende mais lendo um artigo do que assistindo uma vídeo aula, não tem segredo, irei deixar esse site como referência para você sempre procurar cálculos da área.

<https://www.mundodaeletrica.com.br/dicas-de-como-fazer-calculos-eletricos/>



Eletrônica e projetos: Já conhecido, o bom e velho arroz e feijão, nunca decepciona. Manual do Mundo tem uns projetos muito bons e ensina muitas coisas legais, pelo menos é o que me dizem haha!

<https://www.youtube.com/hashtag/manualmaker>



Hardware Hacking: Quer aprender sobre Sistemas de segurança essenciais para técnicos eletrônicos, ou apenas ver curiosidades de cyberdecks e outros aparelhos de tecnologias "caseiros"? Te indico acompanhar o professor Julio Della Flora!

<https://www.youtube.com/@HardwareHacking>
<https://www.linkedin.com/in/juliodellaflora/>



Python: Quer aprender a programar da melhor maneira? Te indico Python para Zumbis do Mestre Fernando Masanori Ashikaga, disponível gratuitamente no YouTube:

<https://www.youtube.com/@PythonparaZumbis>



REFERENCIAS:

Imagens retiradas de:

- <https://www.eletpartcomponents.com.br/blog/capacitor-oque-sao/?v=04492b9b01cf>
- <https://blog.cursoeletricaecia.com.br/lei-de-ohm-formulas-curso-de-eletronica-basica-4/>
- <https://embarcados.com.br/como-calcular-potencia-eletrica/>
- <https://blog.eletragate.com/o-que-e-arduino-para-que-serve-vantagens-e-como-utilizar/>
- <https://victorvision.com.br/blog/tipos-de-arduino/> <http://pt.chinagalvo.com/news/what-is-analog-and-digital-signal-66445726.html>
- <https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/2728-cbe006.html>
- <https://realizeeducacao.com.br/wiki/corrente-eletrica/>
- https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-8D3HC3/1/danielle_mendon_a_okamoto.pdf
- <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/fenomenos-ondulatorios.htm>
- <https://educador.brasilecola.uol.com.br/estrategias-ensino/choque-eletrico-no-corpo-humano.htm>
- <https://victorvision.com.br/blog/tipos-de-arduino/>
- <https://www.edivaldobrito.com.br/consolo-um-cyberdeck-modular-com-um-raspberry-pi-5/>
- <https://ek.ua/en/post/5623/1048-dac-for-hi-fi-audio/>
- <https://www.youtube.com/@soulsircuit> (cyberdecks)



Aviso

Este material é didático e sem fins lucrativos. Sinta-se à vontade para estudar e compartilhar desde que seja creditado ao autor original. Não é permitido modificar, reivindicar autoria ou registrar este conteúdo sob direitos autorais. O conhecimento deve ser livre, mas a honestidade também. 🍌

