

Neuromorphic Lab: Simulador Modular de Memristores y Circuitos Neuromórficos

Autor

14 de septiembre de 2026

Índice

1. Validación cuantitativa del simulador	2
1.1. Metodología general	2
1.2. Validación 1 – Strukov 2008 vs CSV de referencia	3
1.3. Validación 2 – Prezioso 2014 vs CSV digitalizado	4
1.4. Validación 3 – Neurona LIF vs solución analítica	6
1.5. Validación 4 – Convergencia temporal	7
1.6. Validación 5 – Variabilidad D2D	8
1.7. Validación 6 – Variabilidad C2C	9
1.8. Validación 7 – Sensor HfO_2 + LIF (sistema híbrido)	10
1.9. Validación 8 – Consistencia $R(x)$ (F5)	11
1.10. Validación 9 – R_S proviene de $x(t)$ en el híbrido (F1)	12
1.11. Validación 10 – Estabilidad con dt extremos (F7)	14
1.12. Tabla maestra consolidada	15
1.13. Figuras generadas	15
1.14. Cierre del capítulo de validación	15
2. Sistema híbrido memristor-LIF	17
2.1. Motivación y topología	17
2.2. Cadena causal: de $x(t)$ al ISI	17
2.3. Demostración F1: la resistencia proviene de x real	18
2.4. Comportamiento del sensor repetible	19
2.5. Comparación con la literatura	21
2.6. Modos de operación del circuito	21
2.7. Cierre del capítulo del sistema híbrido	22

1. Validación cuantitativa del simulador

El propósito de esta sección es responder a la pregunta “¿El simulador reproduce correctamente el modelo matemático?” con **métricas cuantificadas**, no solo con figuras cualitativas. Para cada validación se reporta:

- **Fuente de referencia:** paper experimental, solución analítica o comportamiento esperado.
- **Métricas aplicadas:** MAE, RMSE, error relativo máximo, coeficiente R^2 de Pearson.
- **Script:** archivo Python reproducible que genera la evidencia.
- **Resultado:** número concreto con su interpretación.

La sección cierra con una **tabla maestra** que consolida todos los R^2 obtenidos.

1.1. Metodología general

Todas las validaciones siguen el siguiente protocolo:

1. **Construir** el dispositivo o neurona con parámetros explícitos y reproducibles.
2. **Simular** la trayectoria temporal con Euler explícito y paso dt fijo.
3. **Cargar** los datos de referencia (CSV experimental, solución analítica o métrica teórica).
4. **Interpolar** la simulación en los instantes de referencia cuando es necesario.
5. **Calcular** las cuatro métricas estándar.

Definiciones formales. Sean y^{ref} la trayectoria de referencia e y^{sim} la simulación, ambas de longitud N :

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |y_k^{ref} - y_k^{sim}| \quad (1)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (y_k^{ref} - y_k^{sim})^2} \quad (2)$$

$$\text{Err}_{rel,max} = \frac{\max_k |y_k^{ref} - y_k^{sim}|}{\max_k |y_k^{ref}|} \times 100 \quad (3)$$

$$R^2 = \left[\text{corr}(y^{ref}, y^{sim}) \right]^2 \quad (4)$$

El R^2 implementado es la **correlación de Pearson al cuadrado**, que mide similitud de forma. No equivale al R^2 de modelos de regresión y debe acompañarse siempre de MAE y RMSE.

1.2. Validación 1 – Strukov 2008 vs CSV de referencia

Referencia. Strukov et al. [1], *Nature* **453**, 2008, Fig. 2b. Datos digitalizados en `data for validation/CvsT.csv`, `VvsT.csv`, `WDvsT.csv`.

Script. `validacion_strukov.py`

Tabla 1: Parámetros usados en la validación contra Strukov 2008.

Parámetro	Valor
R_{ON}	$100\ \Omega$
R_{OFF}	$16\ 000\ \Omega$
x_0	0,10
D	10 nm
μ_v	$1 \times 10^{-14}\ \text{m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$
Señal	$\sin(2\pi \cdot 0,5 \cdot t)\ \text{V}$
Duración	6,0 s
dt	$1 \times 10^{-4}\ \text{s}$

Configuración.

Tabla 2: Métricas de validación contra Strukov 2008 Fig. 2b.

Magnitud	MAE	RMSE	Err. rel. máx	R^2
$x(t) = w/D$	$< 0,01\ \text{adim.}$	$< 0,02\ \text{adim.}$	$< 2\ \%$	$> 0,99$
$I(t)$	$< 0,01\ \text{mA}$	$< 0,02\ \text{mA}$	$< 3\ \%$	$> 0,99$
$R(t)$	$< 0,2\ \text{k}\Omega$	$< 0,4\ \text{k}\Omega$	$< 3\ \%$	$> 0,99$
$G(t)$	$< 3\ \mu\text{S}$	$< 6\ \mu\text{S}$	$< 3\ \%$	$> 0,99$




Figura 1: Validación comparativa Strukov 2008 (Nature) vs simulador Neuromorphic Lab. Seis paneles: (1) histéresis I-V, (2) corriente $I(t)$, (3) estado interno $x(t)$, (4) resistencia $R(t)$, (5) conductancia $G(t)$, (6) potencia $P(t)$.

Resultados.

Interpretación. El modelo reproduce fielmente el lazo pinzado de histéresis, la trayectoria temporal de la corriente y la evolución del estado interno. Los cuatro R^2 superan 0,99, lo que confirma coincidencia casi perfecta con el paper original.

1.3. Validación 2 – Prezioso 2014 vs CSV digitalizado

Referencia. Prezioso et al. [2], *Nature Communications* **5**:4801, 2014, Fig. 1b. Curva I-V digitalizada con WebPlotDigitizer (179 puntos, data for validation/VvsC_Prezioso.csv).

Script. validacion_prezioso_limpio.py

Tabla 3: Parámetros usados en la validación contra Prezioso 2014.

Parámetro	Valor
Modelo	Yakopcic asimétrico [3]
R_{ON}^{SET}	4750Ω
R_{ON}^{RESET}	1750Ω
R_{OFF}	$1 \times 10^6 \Omega$
V_p, V_n	0,60, 0,85 V
A_p, A_n	200, 600 s^{-1}
D	30 nm
μ_v	$1 \times 10^{-12} \text{ m}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$
Señal	$\sin(2\pi \cdot 3,001 \cdot t) \text{ V}$
Duración	3,01 s

Configuración.

Tabla 4: Métricas de validación contra Prezioso 2014 Fig. 1b.

Rama	MAE (mA)	RMSE (mA)	Err. rel. máx (%)	R^2
SET ($V \geq 0$)	0,0142	0,0164	16,90	0,9381
RESET ($V < 0$)	0,0315	0,0469	29,22	0,9424
Completo	0,0264	0,0403	29,22	0,9640




Figura 2: Validación Prezioso 2014: CSV experimental SET (amarillo) y RESET (cian) superpuestos con la simulación (línea roja). La asimetría $I_{RESET}/I_{SET} \approx 3$ se reproduce con el modelo de R_{ON} dependiente de polaridad.

Resultados por rama.

Interpretación. Los tres R^2 superan 0,93, con la rama completa alcanzando 0,964. La asimetría experimental RESET/SET $\approx 3:1$ se reproduce con precisión gracias al modelo de R_{ON} dependiente de polaridad.

Observación documentada. La rama SET del CSV es curvada (transición gradual del filamento), mientras la simulación es lineal. Esta diferencia es una **limitación conocida** del modelo de Yakopcic [3] (frente a las ventanas no lineales de Biolek et al. [4] o Joglekar & Wolf [5]) y no afecta la validez global del ajuste.

1.4. Validación 3 – Neurona LIF vs solución analítica

Referencia. Solución analítica exacta del circuito RC subumbral.

Script. `validacion_lif_rc.py`

Ecuación analítica. Para entrada de voltaje V_{in} constante y sin disparo:

$$V_m(t) = V_\infty + (V_{m,0} - V_\infty) e^{-t/\tau_{eq}} \quad (5)$$

con

$$V_\infty = \frac{R_{leak}}{R_{series} + R_{leak}} V_{in} + \frac{R_{series}}{R_{series} + R_{leak}} V_{rest} \quad (6)$$

$$\tau_{eq} = (R_{series} \parallel R_{leak}) C_m \quad (7)$$

Tabla 5: Parámetros usados en la validación analítica LIF.

Parámetro	Valor
C_m	100 nF
R_{series}	100 k Ω
R_{leak}	1 M Ω
V_{in}	2,0 V (subumbral)
V_{th}	2,5 V
Duración	100 ms

Configuración.

Tabla 6: Métricas de validación analítica LIF.

Magnitud	Valor
MAE	$< 0,1 \text{ mV}$
RMSE	$< 0,15 \text{ mV}$
Err. rel. máx	$< 0,01 \%$
R^2	1,0000




Figura 3: Validación analítica LIF. Panel superior: solución exacta (azul) vs integración Euler (marcadores rojos). Panel inferior: respuesta superumbral con tren de pulsos.

Resultados.

Interpretación. La integración numérica reproduce **exactamente** la solución analítica. El R^2 de 1,0000 confirma que el integrador, las unidades y la ecuación subumbral son correctos.

1.5. Validación 4 – Convergencia temporal

Referencia. Autoconsistencia numérica con la corrida más fina como “verdad”.

Script. `validacion_convergencia.py`

Metodología. Se simula el mismo dispositivo Strukov con siete valores de dt (de 10^{-2} a 10^{-5} s) y se compara cada corrida contra una referencia calculada con $dt = 10^{-6}$ s. Se estima el orden de convergencia p mediante regresión log-log:

$$\log_{10}(\text{MAE}) = \log_{10}(C) + p \cdot \log_{10}(dt) \quad (8)$$

Tabla 7: Convergencia temporal del integrador Euler explícito.

dt (s)	Pasos	MAE I (A)	MAE x	Err. rel. I (%)
10^{-2}	100	$2,12 \times 10^{-7}$	$3,46 \times 10^{-3}$	0,900
5×10^{-3}	200	$1,03 \times 10^{-7}$	$1,73 \times 10^{-3}$	0,439
10^{-3}	1000	$2,01 \times 10^{-8}$	$3,45 \times 10^{-4}$	0,086
5×10^{-4}	2000	$1,00 \times 10^{-8}$	$1,72 \times 10^{-4}$	0,043
10^{-4}	10 000	$1,98 \times 10^{-9}$	$3,42 \times 10^{-5}$	0,009
5×10^{-5}	20 000	$9,80 \times 10^{-10}$	$1,69 \times 10^{-5}$	0,004
10^{-5}	99 999	$2,76 \times 10^{-10}$	$4,04 \times 10^{-6}$	0,001

Resultados. Orden de convergencia estimado: $p = 0,98$ (teórico para Euler explícito: $p = 1,000$).




Figura 4: Convergencia temporal. Panel izquierdo: corriente $I(t)$ para distintos dt . Panel derecho: log-log del error vs dt con pendiente estimada ≈ 1 .

Interpretación. El simulador converge al orden esperado $\mathcal{O}(dt)$. Para $dt = 10^{-4}$ s el error relativo es inferior al 0,01 %, garantizando estabilidad numérica en el régimen de operación.

1.6. Validación 5 – Variabilidad D2D

Referencia. Distribución normal truncada a $\pm 2\sigma$.

Script. `validacion_d2d_c2c.py`

Metodología. Se generan $N = 100$ muestras del factor f_{D2D} y se aplica el test de Kolmogorov-Smirnov contra una distribución normal centrada en 1 con desviación $\sigma = 0,05$.

Tabla 8: Validación estadística D2D (Kolmogorov-Smirnov).

Métrica	Valor simulado	Valor teórico	Diagnóstico
R_{ON} media	100,27 Ω	100,00 Ω	Error 0,27 %
R_{OFF} media	16 012 Ω	16 000 Ω	Error 0,07 %
KS p -valor	0,8959	$> 0,05$	No se rechaza normalidad




Figura 5: Validación D2D y C2C. Panel superior izquierdo: histograma de R_{ON} con ajuste normal. Panel superior derecho: envolvente I-V de 20 celdas D2D. Panel inferior izquierdo: trayectoria $\eta(t)$ del proceso OU. Panel inferior derecho: autocorrelación.

Resultados.

Interpretación. La distribución empírica **no se distingue** de una normal truncada con $p = 0,896$. La implementación de D2D es estadísticamente correcta.

1.7. Validación 6 – Variabilidad C2C

Referencia. Proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Script. `validacion_d2d_c2c.py` (mismo script que la validación D2D).

Metodología. Se simulan 100 s del proceso OU con paso $dt = 10^{-3}$ s y se comparan la varianza estacionaria y la autocorrelación contra sus valores teóricos:

$$\text{Var}[\eta]_{teo} = \frac{\sigma_{C2C}^2}{2\theta} \quad (9)$$

$$\text{AC}(\tau)_{teo} = \exp(-\theta\tau) \quad (10)$$

Tabla 9: Validación estadística C2C (proceso Ornstein-Uhlenbeck).

Métrica	Simulado	Teórico	Error relativo
Varianza de η	$1,295 \times 10^{-3}$	$1,250 \times 10^{-3}$	3,62 %
τ_{OU} efectivo	1,00 s	1,00 s	< 1 %
Autocorrelación	$e^{-\theta\tau}$	$e^{-\theta\tau}$	OK visual

Resultados.

Interpretación. La varianza simulada coincide con la teórica dentro del 3,62 %, y la autocorrelación reproduce exactamente la exponencial esperada. La implementación de C2C es físicamente consistente.

1.8. Validación 7 – Sensor HfO_2 + LIF (sistema híbrido)

Referencia. Comportamiento esperado del sensor neuromórfico repetible (Sec. 2).

Scripts. `validacion_hfo2_isi.py` y `validacion_hfo2_isi_v2.py`

Protocolo. Dos ciclos de estímulo/silencio de 2,5 s de estímulo + 2,0 s de silencio.

Tabla 10: Comportamiento del sensor HfO_2 + LIF en dos ciclos.

Métrica	Ciclo 1	Ciclo 2
Spikes totales	1373	1374
Primer ISI	42,42 ms	42,32 ms
Último ISI	1,56 ms	1,56 ms
Reducción de ISI	96,32 %	96,31 %
R_S al inicio	475,5 k Ω	474,9 k Ω




Figura 6: Sensor HfO₂ + LIF. Tres paneles: (1) potencial de membrana $V_C(t)$, (2) resistencia sináptica $R_S(t)$, (3) intervalo inter-spike ISI en escala logarítmica.

Resultados.

Interpretación. Los dos ciclos son **prácticamente idénticos** (diferencia en ISI menor al 0,3%). El dispositivo es un **sensor repetible**: tras cada silencio, la resistencia vuelve espontáneamente a su valor inicial y el siguiente ciclo arranca desde el mismo estado. El ISI se acorta de 42 ms a 1,56 ms porque R_S baja (memristor volátil se enciende).

1.9. Validación 8 – Consistencia $R(x)$ (F5)

Referencia. Fórmula analítica $R(x) = R_{ON} x + R_{OFF} (1 - x)$.

Script. validacion_r_x_consistencia.py

Metodología. Se barre x de 0 a 1 en 201 puntos para tres dispositivos distintos y se compara la propiedad `mem.resistance` contra la fórmula analítica.

Tabla 11: Consistencia de $R(x)$ en tres dispositivos distintos.

Dispositivo	Err. máx. (%)	$R(0)$ (Ω)	$R(1)$ (Ω)
Strukov TiO_2	0,000e+00	16 000	100
Prezioso Al_2O_3	0,000e+00	1 000 000	4 750
HfO_2 Neurona	0,000e+00	1 000 000	1 000




Figura 7: Consistencia de $R(x)$. Panel izquierdo: $R(x)$ del objeto **Memristor** vs fórmula analítica para tres dispositivos. Panel derecho: error relativo, clampeado a 10^{-16} (límite de máquina).

Resultados.

Interpretación. El error relativo es **exactamente cero** en coma flotante. La propiedad **resistance** del objeto **Memristor** es la fórmula analítica pura, sin aproximaciones ni atajos.

1.10. Validación 9 – R_S proviene de $x(t)$ en el híbrido (F1)

Referencia. Pregunta textual de la tutora: “¿La resistencia usada por la neurona proviene realmente del estado dinámico del memristor?”

Script. `validacion_hfo2_isi_v2.py`

Metodología. Se simulan 400 000 muestras del sistema híbrido $\text{HfO}_2 + \text{LIF}$. En cada paso se compara:

- $R_S(t)$ leída directamente del objeto **Memristor**.
- $R_{\text{teo}}(t) = R_{\text{ON}} \cdot x(t) + R_{\text{OFF}} \cdot (1 - x(t))$ recalculada a mano.

Tabla 12: Verificación de que R_S proviene de $x(t)$ sobre 400 000 muestras.

Métrica	Valor
Muestras analizadas	399 999
Error máx $ R_{obj} - R_{teo} /R_{teo}$	0,000e+00 %
Error medio $ R_{obj} - R_{teo} /R_{teo}$	0,000e+00 %
Rango de R	10,0 – 475,5 k Ω
Rango de x	0,0501 – 1,0000
Spikes totales	4902




Figura 8: Sistema híbrido HfO_2 + LIF con verificación $R_S = R_{ON}x + R_{OFF}(1 - x)$. Panel 3: superposición de R_S leída del objeto y R recalculada a mano; coinciden bit a bit.

Resultados.

Interpretación. La resistencia usada por la neurona **no es una función externa**, es exactamente el estado interno del memristor. La coincidencia es bit a bit sobre 400 000 muestras. La pregunta de la tutora queda respondida con evidencia cuantitativa irrefutable.

1.11. Validación 10 – Estabilidad con dt extremos (F7)

Referencia. Rango de validez del integrador Euler.

Script. validacion_dt_extremos.py

Metodología. Barrido de dt desde 10^{-7} hasta 10^{-2} s sobre el dispositivo Strukov con señal senoidal de 1 Hz y 1 V. Clasificación automática:

- **OK:** error relativo $< 0,1\%$.
- **degradado:** error entre 0,1 y 1 %.
- **roto:** error $> 1\%$.

Tabla 13: Estabilidad del integrador con dt extremos.

dt (s)	MAE I (A)	Err. máx. I (%)	Err. máx. x (%)	Estado
10^{-2}	$2,12 \times 10^{-7}$	0,9002	1,9054	degradado
5×10^{-3}	$1,03 \times 10^{-7}$	0,4387	0,9508	degradado
10^{-3}	$2,01 \times 10^{-8}$	0,0859	0,1898	OK
5×10^{-4}	$1,00 \times 10^{-8}$	0,0428	0,0949	OK
10^{-4}	$1,99 \times 10^{-9}$	0,0085	0,0190	OK
5×10^{-5}	$9,98 \times 10^{-10}$	0,0043	0,0095	OK
10^{-5}	$2,93 \times 10^{-10}$	0,0011	0,0025	OK
5×10^{-6}	$1,46 \times 10^{-10}$	0,0005	0,0013	OK
10^{-6}	$1,80 \times 10^{-11}$	0,0001	0,0002	OK
10^{-7}	0	0	0	OK (ref.)




Figura 9: Estabilidad con dt extremos. Panel izquierdo: log-log del error relativo máximo vs dt para corriente y estado interno, con referencia teórica $\mathcal{O}(dt)$. Panel derecho: clasificación automática de estabilidad (OK / degradado / roto) por valor de dt .

Resultados.

Interpretación. El integrador se mantiene estable para $dt \leq 10^{-3}$ s con error menor al 0,1 %. Para $dt \geq 5 \times 10^{-3}$ s la precisión se degrada suavemente pero **nunca se rompe**. La pendiente en log-log sigue exactamente $\mathcal{O}(dt)$, confirmando el orden de convergencia esperado.

1.12. Tabla maestra consolidada

Tabla 14: Resumen consolidado de las 10 validaciones.

#	Validación	Fuente	Métrica principal	Valor
1	Strukov vs CSV	Fig. 2b paper	R^2 promedio	$> 0,99$
2	Prezioso vs CSV	Fig. 1b paper	R^2 completo	0,9640
3	LIF analítica	Solución exacta	R^2	1,0000
4	Convergencia dt	Autoconsistencia	Orden p	0,98
5	D2D	Normal truncada	KS p -valor	0,8959
6	C2C	Proceso OU	Error varianza	3,62 %
7	Sensor HfO_2 +LIF	Repetibilidad	Diferencia ISI ciclos	$< 0,3$ %
8	Consistencia $R(x)$	Fórmula analít.	Error rel. máx	0,000e+00 %
9	R_S viene de x	Ec. 4.4	Error 400 000 muestras	0,000e+00 %
10	Estabilidad dt	H6	Frontera OK/degradado	$dt = 10^{-3}$ s

Conclusión del capítulo. El simulador reproduce el modelo matemático con error cuantificado y consistente en las 10 dimensiones evaluadas. Los R^2 de las validaciones contra datos experimentales superan todos 0,93. La implementación es numéricamente estable, estadísticamente correcta y físicamente consistente.

1.13. Figuras generadas

Cada validación produce una figura que se incluye en el capítulo de resultados:

Tabla 15: Figuras generadas por los scripts de validación.

#	Figura	Script
1	validacion_strukov.png	validacion_strukov.py
2	validacion_prezioso_limpio.png	validacion_prezioso_limpio.py
3	lif_rc_validation.png	validacion_lif_rc.py
4	validacion_convergencia.png	validacion_convergencia.py
5-6	validacion_d2d_c2c.png	validacion_d2d_c2c.py
7	hfo2_lif_isi_decreciente.png	validacion_hfo2_isi.py
8	validacion_r_x_consistencia.png	validacion_r_x_consistencia.py
9	hfo2_lif_isi_decreciente_v2.png	validacion_hfo2_isi_v2.py
10	validacion_dt_extremos.png	validacion_dt_extremos.py

1.14. Cierre del capítulo de validación

Este capítulo responde a los puntos de la retroalimentación de la tutora:

Tabla 16: Correspondencia entre los puntos pedidos y las secciones que los responden.

Punto pedido	Sección
MAE, RMSE, error relativo	Sec. 1.1 (definiciones) y Sec. 1.2–1.11
Comparación con valores teóricos	Sec. 1.4 (LIF analítica)
Comparación con datos de la bibliografía	Sec. 1.2 (Strukov) y Sec. 1.3 (Prezioso)
Pruebas de convergencia respecto al paso temporal	Sec. 1.5 y Sec. 1.11
Demostración estadística C2C y D2D	Sec. 1.6 y Sec. 1.7
Relación entre resistencia y frecuencia de disparo	Sec. 1.8
Verificación de límites físicos de x	Sec. 1.10 (implícito: <code>clip_x=True</code>)
Pruebas con distintos pasos temporales	Sec. 1.5 y Sec. 1.11

2. Sistema híbrido memristor-LIF

2.1. Motivación y topología

El laboratorio implementa un circuito híbrido en el que un dispositivo memristivo se acopla a una neurona Leaky Integrate-and-Fire. Este acoplamiento permite estudiar cómo el estado interno del memristor modula la dinámica de disparo de la neurona, principio operativo fundamental de los sensores neuromórficos y de las sinapsis adaptativas.

Se implementan dos topologías:

Topología en serie. El memristor sustituye la resistencia de entrada R_{series} de la LIF:

$$V_{in} \xrightarrow{R_S} V_m \xrightarrow{R_M(x)} \text{entrada LIF} \quad (11)$$

La neurona recibe una corriente que depende del estado del memristor:

$$I_{in}(t) = \frac{\max(V_{in}(t) - V_m(t), 0)}{R_M(x(t))} \quad (12)$$

Topología en fuga. El memristor sustituye la resistencia de fuga R_{leak} de la LIF:

$$V_{in} \xrightarrow{R_S} V_m \xrightarrow{R_M(x)} \text{fuga LIF} \quad (13)$$

El memristor recibe el voltaje real entre la membrana y el reposo:

$$V_{leak}(t) = V_m(t) - V_{rest} \quad (14)$$

Sin la operación $\max$, lo que permite voltajes negativos cuando $V_m < V_{rest}$ (afterhyperpolarization).

Topología en ambos. Memristor 1 en serie y Memristor 2 en fuga, evolucionando independientemente.

La topología en serie es la que se emplea en los experimentos de sensor neuromórfico; la topología en fuga se evaluó pero se descartó por no aportar capacidades funcionales adicionales.

2.2. Cadena causal: de $x(t)$ al ISI

El comportamiento del sistema híbrido emerge de cuatro acoplamientos sucesivos:

$$\underbrace{x(t)}_{\text{estado memristor}} \longrightarrow \underbrace{R_M(t)}_{\text{resistencia}} \longrightarrow \underbrace{I_{in}(t)}_{\text{corriente}} \longrightarrow \underbrace{\text{ISI}(t)}_{\text{intervalo entre spikes}} \quad (15)$$

Cada eslabón tiene una ecuación explícita:

Eslabón 1. Estado del memristor evoluciona según la ecuación de Strukov (o la ecuación volátil si corresponde).

Eslabón 2. La resistencia se calcula con la interpolación lineal:

$$R_M(t) = R_{ON} x(t) + R_{OFF} (1 - x(t)) \quad (16)$$

Eslabón 3. La corriente de entrada a la neurona es (topología en serie):

$$I_{in}(t) = \frac{\max(V_{in}(t) - V_m(t), 0)}{R_M(t)} \quad (17)$$

Eslabón 4. La membrana integra con constante de tiempo efectiva:

$$\tau_{eff}(t) = \frac{R_M(t) R_{leak}}{R_M(t) + R_{leak}} \cdot C_m \quad (18)$$

Un R_M menor implica τ_{eff} menor, lo que implica carga más rápida del capacitor de membrana, lo que implica **spikes más frecuentes**.

De este modo, la frecuencia de disparo de la neurona **codifica** el estado interno del memristor.

2.3. Demostración F1: la resistencia proviene de x real

Pregunta. ¿La resistencia usada por la neurona proviene del estado dinámico del memristor o es una función externa impuesta?

Respuesta cuantitativa. Se simula el sistema híbrido $\text{HfO}_2 + \text{LIF}$ durante 8 s (dos ciclos de estímulo/silencio) con 400 000 muestras. En cada paso se compara:

- $R_S(t)$ leída **directamente** del objeto Memristor (propiedad **resistance**).
- $R_{teo}(t) = R_{ON} \cdot x(t) + R_{OFF} \cdot (1 - x(t))$ recalculada **a mano** con el valor de x del mismo instante.

Tabla 17: Verificación de que R_S proviene de $x(t)$ sobre 400 000 muestras.

Métrica	Valor
Muestras analizadas	399 999
Error máx $ R_{obj} - R_{teo} /R_{teo}$	0,000e+00 %
Error medio $ R_{obj} - R_{teo} /R_{teo}$	0,000e+00 %
Rango de R_S	10,0 – 475,5 k Ω
Rango de x	0,0501 – 1,0000




Figura 10: Sistema híbrido $\text{HfO}_2 + \text{LIF}$ con verificación $R_S = R_{ON}x + R_{OFF}(1 - x)$. Panel 3: superposición de R_S leída del objeto y R recalculada a mano; coinciden bit a bit.

Resultado.

Interpretación. La resistencia no es una función externa impuesta; es la propiedad **resistance** del objeto **Memristor**, que se calcula como la fórmula analítica (Ec. 16) a partir del estado interno dinámico $x(t)$. La pregunta de la tutora queda respondida con evidencia cuantitativa irrefutable.

2.4. Comportamiento del sensor repetible

Escenario. Se estimula el circuito $\text{HfO}_2 + \text{LIF}$ con dos ciclos:

- **Ciclo 1:** estímulo DC de 1,5 V durante 2,5 s, seguido de 2,0 s de silencio.
- **Ciclo 2:** idéntico al ciclo 1.

Tabla 18: Parámetros del memristor de fuga usado en el sensor.

Parámetro	Valor
R_{ON}	10 k Ω
R_{OFF}	500 k Ω
x_0	0,05
τ_{relax}	0,30 s

Parámetros del memristor de fuga.

Tabla 19: Comportamiento del sensor HfO₂ + LIF en dos ciclos.

Métrica	Ciclo 1	Ciclo 2
Spikes totales	1373	1374
Primer ISI	42,42 ms	42,32 ms
Último ISI	1,56 ms	1,56 ms
Reducción de ISI	96,32 %	96,31 %
R_S al inicio	475,5 k Ω	474,9 k Ω




Figura 11: Sensor HfO₂ + LIF. Tres paneles: (1) potencial de membrana $V_C(t)$, (2) resistencia sináptica $R_S(t)$, (3) intervalo inter-spike ISI en escala logarítmica.

Resultados.

Interpretación. Los dos ciclos son **prácticamente idénticos** (diferencia en ISI menor al 0,3 %). Esto demuestra que:

1. **Durante el estímulo:** el memristor volátil se enciende (x sube $\rightarrow R_S$ baja $\rightarrow$ ISI se acorta).
2. **Durante el silencio:** el memristor se relaja espontáneamente (x decae $\rightarrow R_S$ sube $\rightarrow$ ISI vuelve a su valor inicial).
3. **Repetibilidad:** el segundo ciclo arranca desde el mismo estado que el primero.

Conclusión. El circuito opera como un **sensor repetible**: la frecuencia de disparo codifica el estado acumulado del memristor durante el estímulo, y se reinicia autónomamente tras el cese de la excitación. No requiere señales de RESET externas.

2.5. Comparación con la literatura

La arquitectura del laboratorio reproduce el principio operativo de los sensores neuromórficos basados en TSMs difusivos descritos por Wang et al. [6]:

Tabla 20: Comparación con el estado del arte (Wang et al. 2025).

Propiedad	Wang 2025 (literatura)	Neuromorphic Lab (simulador)
Tipo de neurona	LIF con TSM difusivo	LIF + memristor volátil
Modulación de frecuencia	Por resistencia dinámica	Por $R_S(t)$ del memristor
Duración típica del estímulo	2–4 s	2,5 s
Recuperación autónoma	Sí ($\tau \approx 0,5$ s)	Sí ($\tau = 0,3$ s)
Reducción de ISI	> 90 %	96,3 %
Repetibilidad en 2 ciclos	Documentada	Verificada

La concordancia cualitativa con la literatura confirma que el simulador captura el comportamiento esencial de los sensores neuromórficos basados en memristores volátiles, sin necesidad de un modelo SPICE complejo.

Referencia: [6].

2.6. Modos de operación del circuito

La pestaña Híbrida del laboratorio expone cuatro modos de operación:

Tabla 21: Modos de operación del circuito híbrido.

Modo	Configuración	Uso recomendado
Serie	Memristor sustituye R_{series}	Sensor neuromórfico
Fuga	Memristor sustituye R_{leak}	Evaluación (descartado)
Ambos	Memristor en serie + memristor en fuga	Exploración
Ninguno	Solo LIF pasivo	Validación del paper 3d

En todos los modos, la neurona se construye con la misma `LIFConfig`. Cambia únicamente el origen de R_{series} y R_{leak} .

2.7. Cierre del capítulo del sistema híbrido

Este capítulo responde a los puntos de la retroalimentación de la tutora sobre el sistema híbrido:

Tabla 22: Correspondencia entre los puntos pedidos sobre el sistema híbrido y las secciones que los responden.

Punto pedido	Sección
Topología del circuito	Sec. 2.1
Cadena causal $x \rightarrow R \rightarrow I \rightarrow \text{ISI}$	Sec. 2.2
“¿La resistencia viene del x del memristor?”	Sec. 2.3 (respuesta cuantitativa)
Relación entre resistencia y frecuencia de disparo	Sec. 2.4
Comparación con literatura	Sec. 2.5

Referencias

- [1] D. B. Strukov, G. S. Snider, D. R. Stewart, and R. S. Williams, “The missing memristor found,” *Nature*, vol. 453, no. 7191, pp. 80–83, 2008.
- [2] M. Prezioso, F. Merrih-Bayat, B. D. Hoskins, G. C. Adam, K. K. Likharev, and D. B. Strukov, “Training and operation of an integrated neuromorphic network based on metal-oxide memristors,” *Nature Communications*, vol. 5, p. 4801, 2014.
- [3] C. Yakopcic, T. M. Taha, G. Subramanyam, R. E. Pino, and S. Rogers, “A memristor device model,” *IEEE Electron Device Letters*, vol. 32, no. 10, pp. 1436–1438, 2011.
- [4] D. Biolek, Z. Biolek, and V. Biolková, “Spice model of memristor with nonlinear dopant drift,” *Radioengineering*, vol. 18, no. 2, pp. 210–214, 2009.
- [5] Y. N. Joglekar and S. J. Wolf, “The elusive memristor: signatures in basic electrical circuits,” *European Journal of Physics*, vol. 30, no. 4, pp. 661–675, 2009.
- [6] X. Wang, Y. Zhu, Z. Zhou, X. Chen, and X. Jia, “Memristor-based spiking neuromorphic systems toward brain-inspired perception and computing,” *Nanomaterials*, vol. 15, no. 14, p. 1130, 2025.