



```
MOV C, A, @A+DPTR
PUSH Acc
MOV A, B
INC A
MOV C, A, @A+DPTR
PUSH Acc
RET
ORG 4000H
DB 10H, 80H, 30H, 50H, 30H, 50H
```

得分

五、综合编程题（共 2 题，每题 10 分，满分 20 分）

- 1、试编写程序，查找在内部 RAM 的 20H~40H 单元中出现“00H”这一数据的次数，并将查找到的结果存入 41H 单元。
- 2、采用定时器/计数器 T0 对外部脉冲进行计数，每计数 100 个脉冲后，T0 转为定时工作方式。定时 1ms 后，又转为计数工作方式，如此循环不止。假定 AT89S52 单片机的晶体振荡器的频率为 6MHz，请使用方式 1 实现，要求编写程序。

附：

TCON(88H)：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

TF0/TF1：定时器溢出中断申请标志位：
=0：定时器未溢出；=1：定时器溢出申请中断，进中断后自动清零
TR0/TR1：定时器运行启停控制位：
=0：定时器停止运行；=1：定时器启动运行。

IE0/IE1：外部中断申请标志位：
=0：没有外部中断申请；=1：有外部中断申请。
IT0/IT1：外部中断请求的触发方式选择位：
=0：在 INTO/INT1 端申请中断的信号低电平有效；
=1：在 INTO/INT1 端申请中断的信号负跳变有效。

TMOD (89H)：

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
T1				T0			

M1,M0：工作方式定义位（定义 4 种方式）：
0 0：13 位 Timer
0 1：16 位 Timer
1 0：可自动重装的 8 位 Timer
1 1：T0 分为 2 个 8 位 Timer

C/T：计数器/定时器选择位：
= 1 外部事件计数器。对 Tx 引脚的负脉冲计数；
= 0 片内时钟定时器。对机器周期脉冲计数定时
GATE 门控位：Timer 可由软件与硬件两者控制
GATE = 0 ——普通用法;GATE = 1 ——门控用法