



LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL
PARA EL DISEÑO LÓGICO DIGITAL
MEDIANTE LÓGICA RECONFIGURABLE

Manual de Usuario

Treviño Hernández Jonathan
Peñarrieta Villa Jesús

Versión 1.0 – 2026

Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Manual de Usuario

Laboratorio de Programación Virtual para el Diseño Lógico Digital
mediante Lógica Reconfigurable

Treviño Hernández Jonathan – Peñarrieta Villa Jesús

2026

Este documento fue elaborado con fines académicos.
Plataforma: Moodle + Virtual Programming Lab (VPL)

Índice general

Prefacio	viii
I Guía del Alumno	1
1 Acceder a la Actividad VPL	2
1.1 Requisitos previos	2
1.2 Ingreso a la plataforma Moodle	2
1.3 Localizar y abrir la actividad VPL	2
2 Entrar al Editor de VPL	5
2.1 Descripción del entorno de edición	5
2.2 Ajustes del editor	6
3 Crear Archivos VHDL	7
3.1 Estructura básica de un archivo VHDL	7
3.2 Crear un nuevo archivo en VPL	7
4 Compilar Archivos VHDL	9
4.1 Proceso de compilación en VPL	9
4.2 Interpretación de errores y advertencias	10
5 Generación de Código Testbench	12
5.1 ¿Qué es un testbench?	12
5.2 Generación automática en el entorno VPL	12
5.3 Personalización del testbench generado	14
6 Uso de la Simulación en VPL	16
6.1 Iniciar la simulación	16
6.2 Visualización de formas de onda	18
6.3 Depuración mediante simulación	20
7 Uso de la Evaluación Automática	22
7.1 ¿Cómo funciona la evaluación automática?	22
7.2 Enviar el diseño para evaluación	22
7.3 Interpretar la retroalimentación	24
7.4 Reintentos y límite de envíos	24

8	Conexión y Transferencia con Servidores Remotos	26
8.1	Conexión al laboratorio remoto (copiar archivos y abrir SSH)	26
8.2	Descargar archivos desde un servidor remoto	28
II	Guía del Profesor	32
9	Creación de Actividad VPL	33
9.1	Precondiciones	33
9.2	Crear una actividad VPL	33
9.2.1	Configuraciones generales	35
9.2.2	Restricciones de entrega	36
9.2.3	Otras configuraciones	37
10	Acciones Permitidas	39
10.1	Tipos de acciones en VPL	39
10.2	Configurar acciones disponibles para el alumno	39
11	Configuración de Casos de Prueba	42
11.1	Archivo <code>vpl_evaluate.cases</code>	42
11.1.1	Sintaxis general de los casos de prueba	42
11.1.2	Sintaxis específica para evaluar código VHDL	44
11.2	Usar el archivo de casos para evaluar diseños VHDL	46
12	Test de Evaluación por Parte del Profesor	49
12.1	Propósito	49
12.2	Estructura de la carpeta de pruebas	49
12.2.1	Ejemplos de nombres de subcarpeta	50
12.2.2	Estructura de directorios	50
12.2.3	Actividades con variaciones	51
12.3	Pasos para ejecutar el test	51
12.4	Reporte de evaluación	52
12.4.1	Configuración previa de los casos de prueba	52
12.4.2	Reporte de compilación	52
12.4.3	Reporte de evaluación (resumen)	53
12.4.4	Reporte de evaluación completo (<i>Full Evaluation Report</i>)	53
12.4.5	Reporte con casos fallidos	54
III	Guía del Servicio de Generación de Bitstream	55
13	Servicio de Generación de Archivos Bitstream	56
13.1	Conexión al servidor y creación del proyecto	56
13.2	El editor de proyecto y pines	59
13.3	Asignación de pines (mapeo)	62
13.4	Generación del bitstream	64
13.5	Descarga y visualización de los archivos generados	68

13.6 Programación y prueba en el laboratorio remoto de FPGA's	70
A Glosario de Términos	74
B Recursos y Referencias	76

Índice de figuras

1.1	Vista de cursos disponibles en Moodle para el alumno	3
1.2	Página de la actividad VPL con información de entrega	4
2.1	Editor de VPL con el diálogo para crear un nuevo archivo	6
3.1	Archivo <code>alu.vhd</code> creado y visible en el editor de VPL	8
3.2	Código VHDL escrito en el archivo <code>alu.vhd</code>	8
4.1	Resultado de compilación exitosa en el panel de resultados	10
4.2	Vista en pantalla completa del editor con compilación exitosa	10
4.3	Panel de resultados mostrando errores de compilación	11
5.1	Error al intentar generar testbench desde un archivo VHDL vacío	13
5.2	Testbench generado automáticamente para el diseño VHDL	14
5.3	Testbench con vectores de prueba añadidos manualmente	15
6.1	Salida detallada del proceso de compilación al ejecutar Debug	17
6.2	GTKWave abierto con la jerarquía de señales y área de visualización vacía	17
6.3	Árbol de señales SST expandido con menú contextual para importar señales	18
6.4	Diálogo de confirmación para importar todas las señales del componente	19
6.5	Formas de onda de las señales del diseño visualizadas en GTKWave	19
6.6	Señales vectoriales expandidas mostrando cada bit individualmente en GTKWave	20
6.7	Directiva <code>vpl_stop_time</code> declarada en el testbench y confirmada por el compilador	21
6.8	GTKWave con el eje temporal ajustado al tiempo definido por <code>vpl_stop_time</code>	21
7.1	Vista del editor VPL al evaluar: lista de archivos, código del diseño y panel con la calificación propuesta y el reporte de compilación	23
7.2	Vista de entrega en <i>Moodle</i> con la evaluación automática: fecha de envío, calificación propuesta, reporte de compilación y resultado de los casos de prueba	24
8.1	Modal <i>Remote Lab</i> con los campos de conexión vacíos al ejecutar el botón	27
8.2	Ingreso de IP, usuario y contraseña en el modal <i>Remote Lab</i>	27
8.3	Consola SSH tras copiar los archivos del alumno al servidor: transferencia completada y sesión interactiva establecida	28

8.4	Modal <i>Download from Remote</i> con los campos de conexión y de selección de archivos	29
8.5	Ingreso de credenciales y de la lista de archivos a descargar en el modal <i>Download from Remote</i>	30
8.6	Verificación en consola de los archivos disponibles en el servidor remoto antes de la descarga	30
8.7	Archivos descargados desde el servidor remoto incorporados a la lista de archivos del alumno	31
9.1	Cursos disponibles en Moodle	34
9.2	Cursos donde se desea agregar la actividad VPL	34
9.3	Crear actividad VPL	35
9.4	Configuraciones generales de la actividad VPL	36
9.5	Restricciones de entrega en la actividad VPL	37
9.6	Guardar cambios en la actividad VPL	38
9.7	Visión general de la actividad VPL	38
10.1	Mas configuraciones de la actividad VPL	40
10.2	Opciones de ejecución en la actividad VPL	41
10.3	Permitir opciones de ejecución en la actividad VPL	41
11.1	Archivo de configuración de casos de prueba en la actividad VPL	47
11.2	Archivo de casos de prueba creado y guardado en la actividad VPL	47
12.1	Reporte generado por VPL al evaluar todos los casos de prueba correctamente	52
12.2	Detalle del <i>Evaluation output</i> y resumen estadístico al final del reporte	53
12.3	Reporte de evaluación con casos fallidos detectados por el evaluador automático	54
13.1	Conexión al servidor de generación de bitstream y copia de los archivos VHDL mediante el botón de laboratorio remoto	57
13.2	Menú principal de genBIT.sh : espacio de trabajo y proyectos existentes	57
13.3	Creación de un nuevo proyecto y ruta src donde colocar los archivos VHDL	58
13.4	Movimiento del archivo VHDL al directorio src del proyecto con el comando mv	59
13.5	Interfaz principal del generador: vista de configuración del proyecto y botones de acción	60
13.6	Modo de asignación de pines: editor de mapping, puertos del diseño y recursos de la tarjeta	61
13.7	Uso del filtro para localizar puertos del diseño y recursos de la tarjeta	61
13.8	Selección de un puerto del diseño y un recurso de la tarjeta mediante doble clic	62
13.9	Mapeo agregado: el puerto del diseño queda asociado a un pin de la tarjeta	63
13.10	Todos los puertos del diseño asociados a pines de la tarjeta	63
13.11	Mapeo guardado en el archivo pins.yml	64

13.12	Generación del archivo de restricciones <code>.xdc</code> a partir de los mapeos	65
13.13	Envío del build a la cola de procesamiento con su <code>Job ID</code>	65
13.14	Indicaciones del servicio tras enviar el build: seguimiento con Actualizar estado	66
13.15	Estado del build actualizado: construcción del <code>.bit</code> terminada	67
13.16	Ruta de los archivos de salida generados por el build	67
13.17	Listado de los archivos generados en el directorio <code>build/</code> del proyecto	68
13.18	Descarga de los archivos <code>.bit</code> y <code>.xdc</code> mediante el botón de descarga remota	69
13.19	Visualización del archivo <code>.bit</code> descargado en el editor de VPL	69
13.20	Visualización del archivo de restricciones <code>.xdc</code> en el editor de VPL	70
13.21	Conexión al laboratorio remoto de FPGA's y copia de los archivos <code>.bit</code> y <code>.xdc</code>	71
13.22	Archivos del proyecto disponibles en el laboratorio remoto de FPGA's	71
13.23	Programación de la FPGA con <code>progFPGA.sh</code> y visualización por video del servidor	72
13.24	Control de la FPGA con <code>inputFPGA.sh</code> usando el archivo <code>.xdc</code>	73
13.25	Prueba de asignación de valores en los switches y respuesta de la FPGA que valida el bitstream generado	73

Índice de cuadros

11.1 Parámetros de configuración global	42
11.2 Parámetros por caso de prueba	43

Prefacio

Este manual describe el uso del **Laboratorio de Programación Virtual (VPL)** integrado en *Moodle* para el diseño y verificación de circuitos digitales escritos en VHDL mediante lógica reconfigurable.

El documento se divide en tres partes independientes:

- **Parte I — Guía del Alumno:** acceso, edición, compilación, simulación y evaluación automática de diseños VHDL dentro del entorno VPL.
- **Parte II — Guía del Profesor:** creación y configuración de actividades VPL, definición de casos de prueba, generación de *testbenches* y análisis de reportes de evaluación.
- **Parte III — Guía del Servicio de Generación de Bitstream:** uso del servicio remoto que toma un diseño VHDL, asigna los pines físicos de una tarjeta FPGA y genera el archivo de configuración `.bit` junto con su archivo de restricciones `.xdc`, incluyendo su programación y prueba en el laboratorio remoto de FPGA's.

Sobre este documento

Se recomienda leer la documentación oficial de VPL for Moodle para saber más sobre sus características avanzadas, personalización y solución de problemas comunes: <https://vpl.dis.ulpgc.es/documentation/vpl-4.4.2/>

Parte I

Guía del Alumno

Acceder a la Actividad VPL

1.1 Requisitos previos

Para utilizar el laboratorio virtual VPL es necesario contar con:

- **Navegador web actualizado:** se recomienda Chrome, Firefox, Brave o Edge.
- **Cuenta activa en Moodle:** el alumno debe tener usuario y contraseña válidos para iniciar sesión en la plataforma.
- **Estar inscrito en el curso:** la cuenta debe estar inscrita en el curso que contiene la actividad VPL.
- **Conexión a internet estable:** la compilación y simulación se ejecutan en el servidor; una conexión inestable puede interrumpir la ejecución.

1.2 Ingreso a la plataforma Moodle

Paso 1

Abrir el navegador e ingresar la dirección URL de la plataforma *Moodle* proporcionada por el profesor o institución.

Paso 2

En la página de inicio de sesión, introducir el **nombre de usuario** y la **contraseña** y hacer clic en **Iniciar sesión**.

1.3 Localizar y abrir la actividad VPL

Una vez dentro de *Moodle*, la sección **My courses** muestra los cursos en los que el alumno está inscrito.

Paso 1

Hacer clic en **My courses** en la barra de navegación superior para ver el listado de cursos disponibles.




Figura 1.1: Vista de cursos disponibles en Moodle para el alumno

Paso 2

Hacer clic sobre la tarjeta del curso correspondiente para acceder a él.

Paso 3

Dentro del curso, localizar la actividad VPL en la lista de actividades y hacer clic sobre ella para abrir su página.




Figura 1.2: Página de la actividad VPL con información de entrega

En la página de la actividad (Figura 1.2) se muestra información relevante:

- **Due date:** fecha y hora límite de entrega.
- **Maximum number of files:** número máximo de archivos permitidos (generalmente el archivo VHDL fuente y su testbench).
- **Type of work:** modalidad de la actividad (individual o grupal).

Para ingresar al editor y comenzar a trabajar, hacer clic en el botón **VPL** en la parte inferior de la página o en la pestaña **Edit**.

Entrar al Editor de VPL

2.1 Descripción del entorno de edición

Al acceder al editor de VPL se carga un entorno compuesto por tres áreas principales:

- **Barra de herramientas:** en la parte superior contiene las acciones disponibles: crear archivo, guardar, ejecutar (*Run*), depurar (*Debug*), generar testbench y evaluar, entre otras.
- **Panel de archivos y editor:** área central donde se escribe y edita el código VHDL. Las pestañas superiores muestran los archivos abiertos y el panel *File list* los lista a la izquierda.
- **Panel de resultados (*Compilation*):** aparece a la derecha al ejecutar cualquier acción y muestra la salida del compilador o del simulador.

Para crear el primer archivo de trabajo, hacer clic en el ícono **Crear nuevo archivo** (primer ícono de la barra de herramientas). Aparece un cuadro de diálogo solicitando el nombre del nuevo archivo (Figura 2.1). Al acceder por primera vez al editor, en automático lanza el recuadro para solicitar el nombre del nuevo archivo, por lo que el paso de hacer clic en el ícono de crear nuevo archivo se puede omitir si es la primera vez que se accede al editor.




Figura 2.1: Editor de VPL con el diálogo para crear un nuevo archivo

2.2 Ajustes del editor

El editor incluye resaltado de sintaxis para VHDL, indentación automática y deshacer/rehacer cambios con los controles de la barra de herramientas.

Pantalla completa

El ícono de pantalla completa (extremo derecho de la barra de herramientas) amplía el editor para aprovechar todo el espacio disponible, lo que resulta útil al revisar el código y los resultados al mismo tiempo.

Crear Archivos VHDL

3.1 Estructura básica de un archivo VHDL

Un archivo VHDL mínimo consta de tres partes:

1. **Declaración de bibliotecas** — importación de paquetes estándar necesarios (por ejemplo `ieee.std_logic_1164`).
2. **Entidad (*entity*)** — define el nombre del componente y sus puertos de entrada y salida.
3. **Arquitectura (*architecture*)** — describe el comportamiento o la estructura interna del componente.

3.2 Crear un nuevo archivo en VPL

Paso 1

En la barra de herramientas, hacer clic en el ícono **Crear nuevo archivo**.

Paso 2

En el cuadro de diálogo, escribir el nombre del archivo incluyendo la extensión `.vhd` (por ejemplo: `alu.vhd`) y hacer clic en **OK**.

Paso 3

El archivo recién creado aparece como una nueva pestaña en el editor y queda listado en el panel *File list* (Figura 3.1).




Figura 3.1: Archivo alu.vhd creado y visible en el editor de VPL

Paso 4

Escribir el código VHDL en el área del editor. La Figura 3.2 muestra un ejemplo de diseño de una Unidad Lógico-Aritmética (ALU) con su entidad y arquitectura completas.




Figura 3.2: Código VHDL escrito en el archivo alu.vhd

Compilar Archivos VHDL

4.1 Proceso de compilación en VPL

La acción **Run** compila el diseño VHDL y muestra el resultado en el panel *Compilation*. Para ejecutarla:

Paso 1

Con el archivo VHDL abierto en el editor, hacer clic en el ícono **Run** (triángulo de reproducción) en la barra de herramientas.

Paso 2

Esperar a que el servidor procese la compilación. El panel de resultados muestra el progreso con mensajes **SUCCESS**:=> para cada etapa completada correctamente (Figura 4.1).

CAPÍTULO 4. COMPILAR ARCHIVOS VHDL




Figura 4.1: Resultado de compilación exitosa en el panel de resultados

Para visualizar el código y los resultados simultáneamente, activar la vista en pantalla completa desde la barra de herramientas (Figura 4.2).




Figura 4.2: Vista en pantalla completa del editor con compilación exitosa

4.2 Interpretación de errores y advertencias

Si el código contiene errores, el panel los reporta con el prefijo **ERROR:=>** seguido de la descripción del problema y la línea donde se encontró (Figura 4.3).

4.2. INTERPRETACIÓN DE ERRORES Y ADVERTENCIAS




Figura 4.3: Panel de resultados mostrando errores de compilación

Los mensajes de error de GHDL siguen el formato:

archivo.vhd:<línea>:<columna>: error: <descripción>

Para corregir un error, localizar la línea indicada en el mensaje, revisar la sintaxis en esa sección y ejecutar **Run** nuevamente para verificar la corrección.

Generación de Código Testbench

5.1 ¿Qué es un testbench?

Un *testbench* es un archivo VHDL especial cuyo propósito es instanciar el componente bajo prueba (*Unit Under Test*, UUT) y aplicarle estímulos (vectores de prueba) para verificar su comportamiento. El testbench no sintetiza en hardware; solo se utiliza en simulación.

5.2 Generación automática en el entorno VPL

VPL genera automáticamente un testbench básico a partir del archivo VHDL fuente. Para utilizarlo:

Paso 1

Asegurarse de que el archivo VHDL fuente contiene código válido y compila sin errores.

Archivo vacío

Si se intenta generar el testbench con el archivo fuente vacío, VPL muestra el error “*The file ‘archivo.vhd’ is empty. Add VHDL content before generating a testbench.*”, como se observa en la Figura 5.1. Es necesario escribir al menos la entidad y la arquitectura antes de generar el testbench.




Figura 5.1: Error al intentar generar testbench desde un archivo VHDL vacío

Paso 2

Hacer clic en el ícono **Generate testbench** en la barra de herramientas del editor.

Paso 3

VPL analiza la entidad del archivo fuente, extrae sus puertos y genera automáticamente un archivo `<nombre>_tb.vhd` con la estructura básica: declaración de señales, instanciación del componente (*port map*) y un proceso `stim_proc` con el marcador - TODO: add test vectors here (Figura 5.2).




Figura 5.2: Testbench generado automáticamente para el diseño VHDL

5.3 Personalización del testbench generado

El testbench generado incluye la estructura necesaria, pero los vectores de prueba deben añadirse manualmente dentro del proceso `stim_proc`. Cada vector consiste en asignar valores a las señales de entrada y esperar un tiempo antes del siguiente estímulo:


```

1  stim_proc: process is
2  begin
3      -- Vector 1
4      A      <= "10101010";
5      B      <= "11110001";
6      Co     <= '0';
7      aluP   <= "0001";
8      wait for 20 ns;
9
10     -- Vector 2
11     A      <= "00001111";
12     B      <= "00000001";
13     Co     <= '1';
14     aluP   <= "0001";
15     wait for 20 ns;
16
17     wait;
18 end process stim_proc;
  
```

Listing 5.1: Ejemplo de vectores de prueba en el testbench

5.3. PERSONALIZACIÓN DEL TESTBENCH GENERADO

La Figura 5.3 muestra el testbench con varios vectores de prueba ya añadidos en el proceso `stim_proc`.



```
alu.vhd | alu_tb.vhd |
28 signal Co : STD_LOGIC := '0';
29 signal aluOp : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
30 signal flags : STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
31 signal Res : std_logic_vector(7 downto 0);
32
33 begin
34
35 uut : component alu
36 port map (
37   A => A,
38   B => B,
39   AInv => AInv,
40   BInv => BInv,
41   Co => Co,
42   aluOp => aluOp,
43   flags => flags,
44   Res => Res
45 );
46
47 stim_proc : process is
48 begin
49   wait for 20 ns;
50
51   A <= "10101010";
52   B <= "11110001";
53   Co <= '0';
54   BInv <= '0';
55   AInv <= '0';
56   aluOp <= "1001";
57   wait for 10 ns;
58
59   A <= "01010101";
60   B <= "00000111";
61   Co <= '1';
62   BInv <= '1';
63   AInv <= '0';
64   aluOp <= "1001";
65   wait for 10 ns;
66
67   A <= "00000000";
68   B <= "00000111";
69   Co <= '1';
70   BInv <= '1';
71   AInv <= '0';
72   aluOp <= "0111";
73   wait for 10 ns;
74
75 end process stim_proc;
76
77 end architecture sim;
```

Figura 5.3: Testbench con vectores de prueba añadidos manualmente

Uso de la Simulación en VPL

6.1 Iniciar la simulación

La acción **Debug** compila el diseño junto con su testbench y abre la herramienta **GTKWave** para visualizar las formas de onda. Antes de iniciarla, verificar que:

- El archivo fuente VHDL compile sin errores.
- El testbench `_tb.vhd` esté creado y contenga vectores de prueba con sentencias `wait`.

Paso 1

Hacer clic en el ícono **Debug** en la barra de herramientas del editor.

Paso 2

VPL compila ambos archivos, genera el archivo de simulación (`.ghw`) y lanza **GTKWave**. El panel *Compilation* muestra el progreso detallado con mensajes **SUCCESS:=>** e **INFO:=>** sobre la clasificación de archivos, detección de la entidad principal, tiempo de simulación y proyecto **GTKWave** generado (Figura 6.1).




Figura 6.1: Salida detallada del proceso de compilación al ejecutar Debug

Paso 3

Una vez completado el proceso, GTKWave se abre mostrando el árbol de señales (*SST*) a la izquierda y el área de formas de onda a la derecha (Figura 6.2). El área de formas de onda aparece inicialmente vacía hasta que se añadan señales.




Figura 6.2: GTKWave abierto con la jerarquía de señales y área de visualización vacía

6.2 Visualización de formas de onda

Paso 1

En el panel SST (izquierda), expandir la jerarquía haciendo clic sobre los nodos hasta llegar a las señales del circuito bajo prueba (Figura 6.3).




Figura 6.3: Árbol de señales SST expandido con menú contextual para importar señales

Paso 2

Hacer clic derecho sobre el componente deseado y seleccionar **Recurse Import** → **Append** para añadir todas sus señales al área de visualización.

Paso 3

Si GTKWave muestra el cuadro de diálogo “*Really import N facilities?*” (Figura 6.4), hacer clic en **Yes** para confirmar la importación.




Figura 6.4: Diálogo de confirmación para importar todas las señales del componente

Paso 4

Las señales aparecen en el panel izquierdo con sus formas de onda en el área de visualización (Figura 6.5).




Figura 6.5: Formas de onda de las señales del diseño visualizadas en GTKWave

Las señales de tipo vector (por ejemplo $a[7:0]$, $res[7:0]$) se muestran por defecto como bus. Para visualizar cada bit individualmente, hacer clic en la flecha de

expansión junto al nombre de la señal (Figura 6.6).




Figura 6.6: Señales vectoriales expandidas mostrando cada bit individualmente en GTKWave

6.3 Depuración mediante simulación

GTKWave permite inspeccionar el valor de cada señal en cualquier instante haciendo clic sobre el área de formas de onda. El valor aparece en la columna junto al nombre de la señal. Para navegar entre eventos, usar los controles de avance y retroceso de la barra de herramientas de GTKWave.

Para controlar el tiempo total de simulación, añadir la directiva `vpl_stop_time` como comentario en las primeras líneas del testbench `_tb.vhd`:

```
-- vpl_stop_time = 2 ms
```

Listing 6.1: Directiva para establecer el tiempo de simulación

La Figura 6.7 muestra el testbench con esta directiva y la salida del compilador confirmando que el tiempo fue detectado correctamente.

Uso de la Evaluación Automática

7.1 ¿Cómo funciona la evaluación automática?

Opcional

Esta opción por default esta deshabilitada para el alumno, el profesor puede habilitarla o no dependiendo de la configuración de la actividad. Si la evaluación automática no está habilitada, el alumno tendra que esperar a que el profesor evalúe su actividad para poder ver los resultados y la calificación obtenida.

Al enviar el diseño para evaluación, VPL ejecuta el archivo VHDL del alumno contra los casos de prueba definidos por el profesor. Para cada caso, el evaluador:

1. Compila el diseño del alumno con GHDL.
2. Genera un testbench automático a partir de los casos de prueba.
3. Simula el diseño y compara las salidas obtenidas con las esperadas.
4. Calcula la calificación final aplicando las penalizaciones definidas para cada caso fallido.

El resultado aparece en el panel de comentarios con el detalle de qué casos pasaron (PASS) y cuáles fallaron (FAIL), junto con la calificación final.

7.2 Enviar el diseño para evaluación

Paso 1

Verificar que el diseño compile sin errores utilizando la acción **Run** antes de enviarlo.

Paso 2

Hacer clic en el ícono **Evaluate** en la barra de herramientas del editor. VPL compila el diseño, ejecuta los casos de prueba y muestra el resultado en el panel derecho. Como se observa en la Figura 7.1, el panel presenta la calificación propuesta (**Proposed grade**) junto con el reporte de compilación, mientras la lista de archivos del proyecto (diseño, *testbench* y archivos de soporte) permanece visible a la izquierda.




Figura 7.1: Vista del editor VPL al evaluar: lista de archivos, código del diseño y panel con la calificación propuesta y el reporte de compilación

Paso 3

Una vez evaluado, el diseño queda registrado como entrega en *Moodle*. La Figura 7.2 muestra la vista de entrega con la fecha y hora de envío, la evaluación automática y la calificación propuesta sobre 100 puntos. En el reporte se distinguen los mensajes **SUCCESS** de cada etapa (búsqueda de archivos, compilación con GHDL y simulación), el conteo de casos superados (**Casos: 3/3**), la nota final (**Nota: 100/100**) y el comentario *Evaluación VHDL Automática*.




Figura 7.2: Vista de entrega en Moodle con la evaluación automática: fecha de envío, calificación propuesta, reporte de compilación y resultado de los casos de prueba

7.3 Interpretar la retroalimentación

El reporte de evaluación indica:

- **PASS:** el caso de prueba fue superado correctamente.
- **FAIL:** la salida obtenida no coincide con la esperada en ese caso.
- **Nota:** calificación final calculada sobre 100 puntos.
- **Evaluation output:** resumen con el número de casos totales, correctos y fallidos.

Leer los mensajes de FAIL para identificar qué señales presentaron valores incorrectos y en qué momento de la simulación ocurrieron, lo que orienta la corrección del diseño.

7.4 Reintentos y límite de envíos

El número máximo de entregas está determinado por la configuración del profesor. Se recomienda:

- Usar **Run** para verificar la compilación antes de cada envío.
- Depurar el comportamiento del diseño con **Debug** antes de gastar un intento de evaluación.

- Revisar los mensajes de retroalimentación de intentos anteriores para corregir los casos que fallaron.

Límite de intentos

Si la actividad tiene un número limitado de evaluaciones, cada clic en **Evaluate** consume un intento sin importar el resultado obtenido. Asegúrese de haber depurado el diseño antes de evaluar.

Conexión y Transferencia con Servidores Remotos

Además de las acciones estándar de VPL, el entorno incorpora dos botones propios para interactuar con servidores externos desde el laboratorio virtual: uno para **copiar los archivos del alumno hacia un servidor remoto** y abrir una sesión SSH, y otro para **descargar archivos desde un servidor remoto** e incorporarlos como archivos del proyecto. Estas funcionalidades fueron añadidas para conectarse con el generador de archivos *bitstream* y con el laboratorio remoto de FPGA's.

8.1 Conexión al laboratorio remoto (copiar archivos y abrir SSH)

Esta funcionalidad se añadió para copiar, mediante el comando `scp`, los archivos del laboratorio virtual hacia un servidor remoto y, a continuación, establecer una conexión SSH con dicho servidor. Resulta de gran utilidad para conectarse al generador de archivos *bitstream* y al laboratorio remoto de FPGA's.

Paso 1

Hacer clic en el botón de conexión al laboratorio remoto de la barra de herramientas del editor. Se abre el modal *Remote Lab*, que solicita los datos de acceso al servidor: **Server IP / Host**, **Username** y **Password** (Figura 8.1).

8.1. CONEXIÓN AL LABORATORIO REMOTO (COPIAR ARCHIVOS Y ABRIR SSH)




Figura 8.1: Modal *Remote Lab* con los campos de conexión vacíos al ejecutar el botón

Paso 2

Ingresar las credenciales del servidor: la dirección IP o host (por ejemplo 148.204.59.117), el nombre de usuario (alumno01) y la contraseña. Pulsar **Connect** para iniciar la transferencia y la conexión (Figura 8.2).




Figura 8.2: Ingreso de IP, usuario y contraseña en el modal *Remote Lab*

Paso 3

VPL copia los archivos del alumno al servidor con `scp` y abre la sesión SSH. La consola muestra el progreso: verificación de la conexión al puerto 22, el mensaje `Transfiriendo 2 archivo(s) VHDL...` seguido de `Transferencia completada` y, finalmente, el prompt interactivo del servidor (`alumno01@jetrevin:~ $`), donde el comando `ls` confirma que los archivos `alu.vhd` y `alu_tb.vhd` ya están en el servidor (Figura 8.3).




Figura 8.3: Consola SSH tras copiar los archivos del alumno al servidor: transferencia completada y sesión interactiva establecida

8.2 Descargar archivos desde un servidor remoto

Como su nombre lo indica, esta funcionalidad sirve para descargar archivos de un servidor remoto y mostrarlos como archivos del alumno dentro del proyecto. Es de utilidad para obtener los archivos de configuración `.bit` (bitstream) y los archivos de restricciones `.xdc`.

Paso 1

Hacer clic en el botón de descarga. Se abre el modal *Download from Remote*, con los campos `Server IP / Host`, `Username`, `Password` y el campo `Remote file(s)` para indicar qué archivos descargar (Figura 8.4).




Figura 8.4: Modal *Download from Remote* con los campos de conexión y de selección de archivos

Para indicar qué archivos descargar, el campo **Remote file(s)** acepta los siguientes formatos:

- **Nombre de archivo:** un único archivo, por ejemplo `archivo.bit`.
- **Nombres separados por coma:** varios archivos, por ejemplo `archivo1.bit,archivo2.xdc`.
- **Ruta específica:** un archivo dentro de una ruta, por ejemplo `ruta/archivo.bit`.
- **Múltiples archivos en una ruta:** usando la sintaxis `ruta/archivos:archivo1.bit,archivo2.xdc`.

Paso 2

Ingresa las credenciales del servidor y, en el campo **Remote file(s)**, los archivos a descargar (por ejemplo `fichero1.txt,fichero2.vhd`). Pulsar **Download** (Figura 8.5).




Figura 8.5: Ingreso de credenciales y de la lista de archivos a descargar en el modal *Download from Remote*

Paso 3

VPL se conecta al servidor y localiza los archivos solicitados. La consola muestra la sesión SSH y, con `ls`, los archivos disponibles en el servidor remoto (`fichero.txt` y `fichero2.vhd`) (Figura 8.6).




Figura 8.6: Verificación en consola de los archivos disponibles en el servidor remoto antes de la descarga

Paso 4

Al completarse la descarga, los archivos se incorporan a la lista de archivos del proyecto y quedan visibles como archivos del alumno (**fichero.txt** y **fichero2.vhd** aparecen en el explorador de la izquierda), listos para usarse en la actividad (Figura 8.7).




Figura 8.7: Archivos descargados desde el servidor remoto incorporados a la lista de archivos del alumno

Límite de archivos

La descarga está limitada por el número máximo de archivos que puede entregar el alumno, valor definido por el profesor en la configuración de la actividad. Si la descarga supera ese límite, los archivos no podrán incorporarse al proyecto.

Parte II

Guía del Profesor

Creación de Actividad VPL

9.1 Precondiciones

Antes de crear una actividad VPL, verificar que se cumplan los siguientes requisitos:

- **Cuenta con rol de profesor y permisos de edición:** el usuario debe tener asignado el rol de *Profesor* en *Moodle* con capacidad de editar el curso. Sin este rol, las opciones de configuración de actividades no estarán disponibles.
- **Sesión activa:** el profesor debe haber iniciado sesión en la plataforma *Moodle* antes de realizar cualquier operación.
- **Curso creado:** debe existir al menos un curso en *Moodle* al cual el profesor tenga acceso de edición. La actividad VPL se agrega dentro de un curso existente.
- **Plugin de VPL instalado:** El plugin de VPL debe estar instalado y activo en la plataforma *Moodle*.

Verificación de permisos

Si las opciones de edición no aparecen en el curso, contactar al administrador de la plataforma para revisar el rol asignado a la cuenta.

9.2 Crear una actividad VPL

Para crear una actividad VPL en un curso de *Moodle*, seguir estos pasos:

Paso 1

Ingresar al curso donde se desea agregar la actividad VPL.




Figura 9.1: Cursos disponibles en Moodle

Paso 2

Activar el modo de edición del curso haciendo clic en el botón **Activar edición**.




Figura 9.2: Cursos donde se desea agregar la actividad VPL

Paso 3

En la sección del curso donde se desea colocar la actividad, hacer clic en **Añadir una actividad o recurso**. En la ventana emergente, seleccionar **Virtual Programming Lab (VPL)**.




Figura 9.3: Crear actividad VPL

Una vez creada la actividad VPL, se nos muestra una vista para la configuración principal de la actividad, donde se pueden establecer diferentes configuraciones, de las cuales mencionaremos las mas relevantes para el correcto funcionamiento de la actividad, sin embargo, se recomienda revisar cada una de las opciones para personalizar la actividad a las necesidades del curso.

9.2.1 Configuraciones generales

Incluye el nombre de la actividad (obligatorio), una descripción corta y una descripción detallada donde podemos añadir mas recursos (texto, imagenes, videos, etc.).

The screenshot shows the Moodle VPL configuration interface. The main heading is 'VPL for VHDL'. Below it, there are tabs for 'Course', 'Settings', 'Participants', 'Grades', 'Reports', and 'More'. The 'Settings' tab is active, showing 'New Virtual programming lab'. The 'General' section is expanded, revealing input fields for 'Name', 'Short description', and 'Full description'. The 'Full description' field uses a rich text editor with various formatting options. Below the description field, there is a checkbox for 'Display description on course page'. Further down, there are sections for 'Submission period', 'Submission restrictions', 'Grade', and 'Common module settings', each with a right-pointing arrow to expand it. The left sidebar shows the course structure with 'Lab Virtual' and 'CURSO DSD' visible.

Figura 9.4: Configuraciones generales de la actividad VPL

9.2.2 Restricciones de entrega

En esta sección se pueden establecer configuraciones como el número máximo de archivos que el alumno puede entregar, el tipo de trabajo (individual o grupal), fecha de entrega, entre otras opciones que pueden ser útiles para controlar la entrega de los trabajos por parte de los alumnos. Aquí lo más importante es configurar el número máximo de archivos que el alumno puede entregar, por default se establecieron 2 archivos máximos, considerando un archivo vhdl fuente y su archivo testbench generado, sin embargo, dependiendo de la actividad se pueden establecer más archivos máximos para que el alumno pueda entregar archivos adicionales (por ejemplo, un archivo de texto con una explicación del diseño o un diagrama del circuito).

Figura 9.5: Restricciones de entrega en la actividad VPL

9.2.3 Otras configuraciones

EL VPL es un plugin muy completo que ofrece muchas opciones de configuración, por lo que se recomienda revisar cada una de las secciones para personalizar la actividad a las necesidades del curso, sin embargo, se recomienda revisar la documentación propia de VPL for Moodle para saber más acerca de las otras configuraciones.

Una vez configurada la actividad, se debe guardar los cambios para que la actividad quede disponible para los alumnos.




Figura 9.6: Guardar cambios en la actividad VPL

Una vez guardadas las configuraciones establecidas, la actividad debería verse como en la siguiente imagen:




Figura 9.7: Visión general de la actividad VPL

Acciones Permitidas

En esta sección se describen como configurar las acciones que ofrece el entorno de VPL, esto respecto a la ejecución, depuración y evaluación de los diseños VHDL entregados por los alumnos. Es importante configurar esta sección una vez creada la actividad, ya que si visualizamos la imagen 9.7, observamos que por se visualiza la acción RUN habilitada y Evaluate deshabilitada, por lo que hay que configurar las acciones para permitir o no al alumno usarlas.

10.1 Tipos de acciones en VPL

En el laboratorio virtual de VPL, existen 5 tipos principales de acciones que se pueden configurar para los alumnos:

- **Run (Ejecutar):** Permite a los alumnos ejecutar su código VHDL para verificar su funcionamiento básico. Esta acción generalmente compila y simula el diseño, mostrando los resultados de la simulación.
- **Debug (Depurar):** Permite a los alumnos depurar su código VHDL, lo que puede incluir la visualización de formas de onda, inspección de señales y análisis detallado del comportamiento del diseño durante la simulación.
- **Evaluate (Evaluar):** Permite a los alumnos enviar su diseño para evaluación automática, donde se ejecutan casos de prueba predefinidos para verificar la corrección del diseño y asignar una calificación basada en los resultados.
- **Remote Lab (Laboratorio Remoto):** Permite conectarse al laboratorio remoto de FPGA'S.
- **Testbench (Generar Testbench):** Permite a los alumnos generar automáticamente un testbench básico para su diseño VHDL, lo que facilita la simulación y verificación de su código.

10.2 Configurar acciones disponibles para el alumno

Para habilitar o deshabilitar estas acciones para los alumnos, se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Ingresa a la actividad VPL creada y hacer clic en el botón **MAS / More** para que se desplieguen mas opciones del VPL.




Figura 10.1: Mas configuraciones de la actividad VPL

Paso 2

En la sección de **Acciones de ejecución**, seleccionar las acciones que se desean habilitar para los alumnos.




Figura 10.2: Opciones de ejecución en la actividad VPL

Paso 3

Dentro de esta sección lo mas importante es habilitar o deshabilitar las opciones de **Run** , **Debug** , **Remote Lab** , **Generate Testbench** y **Evaluate**, ya que estas son las acciones principales para que el alumno pueda ejecutar.




Figura 10.3: Permitir opciones de ejecución en la actividad VPL

Configuración de Casos de Prueba

El archivo `vpl_evaluate.cases` contiene los casos de prueba que el evaluador `vpl_evaluate.sh` ejecuta al calificar un diseño VHDL. El evaluador compila el código del alumno, detecta la entidad top, extrae sus puertos, genera un testbench VHDL automáticamente a partir de los casos, lo simula con GHDL y calcula la nota final.

11.1 Archivo `vpl_evaluate.cases`

El archivo tiene dos bloques diferenciados:

1. **Configuración global** — parámetros que aplican a todos los casos (reloj, reset, tiempo de simulación). Aparecen antes del primer `case`.
2. **Definición de casos** — uno o más bloques `case`, cada uno con sus secciones `input:` y `output:`.

Las líneas que comienzan con `#` son comentarios y se ignoran. Los nombres de parámetro son insensibles a mayúsculas y minúsculas.

11.1.1 Sintaxis general de los casos de prueba

Configuración global

Los parámetros globales se escriben como `parámetro = valor` y se colocan al inicio del archivo, antes de cualquier `case`. La Tabla 11.1 lista los parámetros disponibles.

Cuadro 11.1: Parámetros de configuración global

Parámetro	Ejemplo	Descripción
<code>stop_time_all</code>	<code>1 ms</code>	Tiempo máximo de simulación global.

Parámetro	Ejemplo	Descripción
clock	CLK	Nombre del puerto de reloj. Si se omite, el evaluador lo detecta automáticamente buscando puertos llamados <code>clk</code> , <code>clock</code> o <code>ck</code> .
clock_period	10 ns	Período completo del reloj.
reset	RESET	Nombre del puerto de reset. Si se omite se busca entre <code>reset</code> , <code>rst</code> , <code>clr</code> y variantes con sufijo <code>_n</code> .
reset_active	1	Nivel activo del reset: 1 = activo alto, 0 = activo bajo.
reset_type	async	Tipo de reset: <code>async</code> o <code>sync</code> .
reset_cycles	2	Ciclos de reloj durante los que se mantiene el reset al inicio de la simulación.

Definición de un caso

Cada caso comienza con la línea `case = descripción` y contiene los parámetros opcionales listados en la Tabla 11.2, seguidos de las secciones de señales.

Cuadro 11.2: Parámetros por caso de prueba

Parámetro	Ejemplo	Descripción
case	Prueba AND	Nombre del caso; aparece en los reportes de fallo.
stop_time	50 ns	Tiempo de simulación específico para este caso. Sobreescribe <code>stop_time_all</code> solo para este caso.
grade reduction	25%	Penalización si el caso falla. Se admite porcentaje (%) o valor absoluto. Si se omite, la penalización se reparte equitativamente entre todos los casos.

Secciones de señales

Dentro de cada caso se declaran dos secciones:

- **input:** — valores que se aplican a los puertos de entrada.
- **output:** — valores esperados en los puertos de salida.

Cada señal se especifica en una línea indentada con el formato:

NOMBRE_SEÑAL = valor

El valor puede ser:

- **Escalar** — un único vector de bits: $A = 1010$.
- **Array** — varios valores para múltiples ciclos de reloj: $X = [0, 1, 1, 0]$.
- **Comodín** — guion bajo `_` dentro de un array de salida indica que ese ciclo no se verifica: $Z = [_, _, 1, 0]$.

Si alguna señal de entrada o salida usa sintaxis de array, el evaluador activa el **modo secuencial**: genera un testbench que aplica un valor por ciclo de reloj y verifica la salida al final de cada ciclo. Sin arrays y sin reloj detectado, opera en **modo combinatorio**: aplica las entradas, espera `stop_time` y verifica las salidas una sola vez.

11.1.2 Sintaxis específica para evaluar código VHDL

Circuitos combinatorios

Para circuitos sin reloj se omite la configuración global de clock/reset. El evaluador aplica los valores de `input:`, espera `stop_time` y compara las salidas declaradas en `output:`.

```
1 # Tiempo de espera por defecto para todos los casos
2 stop_time_all = 50 ns
3
4 case = Suma basica sin acarreo
5 stop_time = 20 ns
6 grade reduction = 50%
7 input:
8     A   = 0011
9     B   = 0101
10    Co = 0
11 output:
12     S   = 1000
13     C4 = 0
14
15 case = Suma con acarreo de entrada
16 stop_time = 20 ns
17 grade reduction = 50%
18 input:
19     A   = 1111
```

```

20     B  = 0001
21     Co = 1
22 output:
23     S  = 0001
24     C4 = 1

```

Listing 11.1: Caso combinatorio — sumador de 4 bits con acarreo

Circuitos secuenciales

Para circuitos con reloj se declara la configuración global antes del primer `case`. Los valores de entrada y salida se escriben como arrays [`v0`, `v1`, ...], donde cada elemento corresponde a un ciclo de reloj. El evaluador genera el reloj, aplica el reset durante `reset_cycles` ciclos y luego recorre el array ciclo a ciclo.

```

1  clock      = CLK
2  clock_period = 10 ns
3  reset      = RESET
4  reset_active = 0      # activo bajo
5  reset_type  = async
6  reset_cycles = 2
7  stop_time_all = 1 ms
8
9  # Secuencia X=[0,0,1,1] desde estado inicial C
10 # Transiciones: C->B->A->B->C
11 case = Recorrido C-B-A-B-C
12 grade reduction = 60%
13 input:
14     X = [0, 0, 1, 1]
15 output:
16     Z1 = [1, 0, 1, 1]
17     Z2 = [0, 1, 1, 0]
18
19 case = Una transicion C a B
20 grade reduction = 40%
21 input:
22     X = [0]
23 output:
24     Z1 = [1]
25     Z2 = [0]

```

Listing 11.2: Caso secuencial — FSM Mealy

Longitud de arrays

Los arrays de `input:` y `output:` de un mismo caso deben tener la misma longitud. El evaluador no rellena valores faltantes.

Uso del comodín _

El comodín `_` en un array de salida indica que ese ciclo no se verifica. Es útil cuando la salida del circuito no está definida durante los primeros ciclos (por ejemplo, mientras se llena un pipeline o un registro de desplazamiento).

```
1 clock          = CLK
2 clock_period   = 10 ns
3 reset          = CLR
4 reset_active    = 1
5 reset_type     = async
6 reset_cycles    = 2
7 stop_time_all  = 1 ms
8
9 # Ciclo 1: carga L=1 -> Q=1000000000000
10 # Ciclo 2: desplaza SHE=1 -> Q=0100000000000
11 # Ciclo 3: desplaza SHE=1 -> Q=0010000000000
12 case = Cargar y desplazar
13 grade reduction = 35%
14 input:
15     L    = [1, 0, 0]
16     SHE  = [0, 1, 1]
17     ES   = [0, 0, 0]
18     D    = 1000000000000
19 output:
20     LED  = [_ , 010001000000000000 , 01000010000000000]
```

Listing 11.3: Comodin en salidas de registro de desplazamiento

11.2 Usar el archivo de casos para evaluar diseños VHDL

Una vez que se ha mencionado la sintaxis general de los casos de prueba, se pueden escribir casos específicos para evaluar diseños VHDL. Para ello, usaremos el archivo `vpl_evaluate.cases` que se encuentra dentro de los archivos de ejecución o en la sección de configuración de test de la actividad VPL, y se pueden escribir casos específicos para evaluar los diseños VHDL entregados por los alumnos.




Figura 11.1: Archivo de configuración de casos de prueba en la actividad VPL

La edición de este archivo también se hace usando el editor de código integrado en VPL, por lo que se pueden usar las mismas herramientas de edición, como el resaltado de sintaxis, la indentación automática y la búsqueda de texto para facilitar la escritura de los casos de prueba. Una vez escritos los casos de prueba, se deben guardar los cambios para que el evaluador pueda usarlos al calificar los diseños entregados por los alumnos.




Figura 11.2: Archivo de casos de prueba creado y guardado en la actividad VPL

Una vez teniendo los casos de prueba escritos y guardados, el evaluador los

ejecutará automáticamente cada vez que un alumno envíe su diseño para evaluación, generando un reporte con los resultados de cada caso y la calificación final basada en las penalizaciones definidas. En la sección [12](#) se explica cómo el profesor puede verificar que los casos de prueba funcionan correctamente antes de que los alumnos entreguen sus diseños.

Test de Evaluación por Parte del Profesor

VPL permite al profesor verificar que el sistema de evaluación automática funciona correctamente *antes* de que los alumnos entreguen sus soluciones. Para ello, el profesor proporciona soluciones de referencia —correctas e incorrectas— y VPL las evalúa automáticamente, generando un reporte que indica si cada caso obtuvo la calificación esperada.

12.1 Propósito

El test de evaluación sirve para:

- Confirmar que los casos de prueba (`vpl_evaluate.cases`) detectan errores en diseños incorrectos.
- Verificar que una solución correcta obtiene la calificación máxima.
- Detectar errores de configuración en los scripts de evaluación antes de publicar la actividad.
- Repetir la verificación cada vez que se actualicen los scripts o se cambie el servidor de ejecución.

12.2 Estructura de la carpeta de pruebas

Dentro de los **Archivos de ejecución** de la actividad se debe crear la carpeta raíz:

```
vpl_evaluation_tests/
```

Cada subcarpeta dentro de ella representa un caso de prueba y debe seguir *exactamente* el formato:

```
[pass|fail]-<nombre> [-<calificacion>]
```

- **pass** — solución correcta; se espera calificación igual a la máxima definida en la actividad (o igual a *<calificacion>* si se especifica).
- **fail** — solución incorrecta; se espera calificación *menor* que la máxima (o exactamente *<calificacion>* si se especifica).
- *<nombre>* — descripción breve del escenario, sin guiones.
- *<calificacion>* — opcional; calificación numérica esperada (entero o decimal).

Cada subcarpeta debe contener los archivos fuente del diseño que se desea evaluar (por ejemplo, el archivo `.vhd` del circuito).

12.2.1 Ejemplos de nombres de subcarpeta

Nombre	Significado
pass-Solucion correcta-10	Diseño correcto; se espera nota 10
pass-Correcto	Diseño correcto; se espera nota máxima de la actividad
fail-Error de salida-3	Diseño incorrecto; se espera nota exacta 3
fail-Ciclo infinito-0	Diseño con bucle infinito; se espera nota 0
fail-Error de compilacion	Diseño que no compila; se espera nota < máxima

12.2.2 Estructura de directorios

La jerarquía de archivos debe quedar así:

```
vpl_evaluation_tests/
  pass-Solucion correcta-10/
    mi_circuito.vhd
  fail-Error de salida-3/
    mi_circuito.vhd
  fail-Ciclo infinito-0/
    mi_circuito.vhd
  fail-Error de compilacion/
    mi_circuito.vhd
```

Listing 12.1: Estructura mínima de `vpl_evaluation_tests`

Requisito mínimo

Debe existir **al menos una subcarpeta** de tipo **pass**. Sin ella, VPL reporta un error de configuración y no ejecuta ninguna prueba.

12.2.3 Actividades con variaciones

Si la actividad usa variaciones, se crea una subcarpeta por variación dentro de `vpl_evaluation_tests`. Cada subcarpeta de variación contiene a su vez las subcarpetas `pass-` y `fail-` correspondientes.

```
vpl_evaluation_tests/
  variacion1/
    pass-Correcto-10/
      mi_circuito.vhd
    fail-Salida erronea-0/
      mi_circuito.vhd
  variacion2/
    pass-Correcto-10/
      mi_circuito.vhd
    fail-Salida erronea-0/
      mi_circuito.vhd
```

Listing 12.2: Estructura con variaciones

12.3 Pasos para ejecutar el test

Paso 1

Acceder a la actividad VPL en Moodle y abrir la página **Archivos de ejecución** (menú de administración de la actividad).

Paso 2

Crear la carpeta `vpl_evaluation_tests` y las subcarpetas de casos de prueba con sus archivos fuente, siguiendo el formato descrito en la sección 12.2.

Paso 3

Desde la misma página de **Archivos de ejecución**, hacer clic en el botón **Evaluar**. VPL ejecutará el proceso de evaluación usando los casos definidos en `vpl_evaluation_tests`.

Paso 4

Revisar el reporte generado (véase sección 12.4). Si alguna prueba falla, corregir los casos de prueba o los scripts y repetir desde el paso 3.

Seguridad

VPL elimina automáticamente la carpeta `vpl_evaluation_tests` cuando la actividad se encuentra fuera del modo de evaluación del profesor. Esto impide que los alumnos accedan a las soluciones de referencia.

12.4 Reporte de evaluación

Al ejecutar el test, VPL genera un reporte en el panel de **Comments** con tres bloques diferenciados: reporte de compilación, reporte de evaluación resumido y reporte de evaluación completo (*Full Evaluation Report*).

12.4.1 Configuración previa de los casos de prueba

Antes de ejecutar el test es necesario que el archivo `vpl_evaluate.cases` contenga los casos definidos correctamente. Como se describió en el capítulo 11, este archivo se edita desde la pestaña **Tests configuration** de la actividad VPL (véase Figura 11.1). La Figura 11.2 muestra el archivo con los casos ya escritos y guardados, listos para ser ejecutados por el evaluador automático.

12.4.2 Reporte de compilación

Indica si el evaluador pudo preparar la solución de referencia para cada caso de prueba. VPL muestra los pasos realizados: detección del lenguaje de programación, carga del archivo fuente y verificación del tipo de caso (`pass` o `fail`).




Figura 12.1: Reporte generado por VPL al evaluar todos los casos de prueba correctamente

La Figura 12.1 muestra el panel de **Comments** con los tres bloques del reporte tras ejecutar la evaluación con una solución correcta. La sección **COMPILATION REPORT** confirma que los archivos fuente fueron compilados sin errores y que la solución de tipo `pass` con calificación esperada de 100 fue preparada correctamente.

12.4.3 Reporte de evaluación (resumen)

Muestra para cada caso de `vpl_evaluation_tests` si la calificación obtenida coincide con la esperada. El formato de cada entrada es:

```
<n>) <tipo>(pass|fail type) expected grade mark == <esperada>
Resulted grade mark = <obtenida>and expected grade mark == <esperada>
```

Al final aparece la línea **Final report** que resume el resultado global:

Final report: *checkmark* All <n>tests passed.

12.4.4 Reporte de evaluación completo (*Full Evaluation Report*)

El bloque **FULL EVALUATION REPORT** detalla la ejecución interna del evaluador para cada caso. En él se pueden identificar:

- **Compilation output** — resultado de compilar el diseño con GHDL.
- Líneas **SUCCESS:=>** — operaciones completadas correctamente: búsqueda de archivos, detección de entidad top, extracción de puertos y simulación.
- Líneas **INFO:=>** — configuración detectada: modo combinatorio o secuencial, reloj, reset y casos cargados.
- Líneas **PASS: / FAIL:** — resultado individual de cada caso de prueba.
- **Nota final** — calificación calculada en formato `Nota: <n>/ 100.0000`.
- **Evaluation output** — resumen estadístico: número de casos totales, correctos y fallidos.




Figura 12.2: Detalle del *Evaluation output* y resumen estadístico al final del reporte

La Figura 12.2 muestra el *Evaluation output* al final del reporte completo, indicando **casos totales**, **casos correctos** y **casos fallidos**. Esta sección es la que el alumno recibe como comentario de retroalimentación cuando VPL evalúa su entrega.

12.4.5 Reporte con casos fallidos

Cuando un caso de prueba no produce la calificación esperada, el reporte lo marca como fallo. La Figura 12.3 ilustra un escenario donde el evaluador detecta un diseño incorrecto: aparece la línea **ERROR:=>FAIL: <caso>** en el reporte completo, indicando exactamente qué caso no pasó. Esto permite al profesor verificar que los casos de prueba detectan correctamente los errores en los diseños de los alumnos.




Figura 12.3: Reporte de evaluación con casos fallidos detectados por el evaluador automático

Interpretación de casos fail

Un caso de tipo fail en `vpl_evaluation_tests` *pasa* el test cuando el evaluador asigna al diseño incorrecto una calificación menor que la máxima. Si el reporte muestra **Final report: All <n>tests passed** para un conjunto que incluye casos fail, significa que los casos de prueba detectan correctamente los diseños erróneos.

Parte III

Guía del Servicio de Generación de Bitstream

Servicio de Generación de Archivos Bitstream

Esta guía es independiente de los roles de alumno y profesor: documenta el **servicio de generación de archivos bitstream**, alojado en un servidor remoto, que toma un diseño VHDL, le asigna pines físicos de una tarjeta FPGA y produce el archivo de configuración `.bit` junto con su archivo de restricciones `.xdc`. El flujo completo combina los botones de conexión y descarga del editor VPL con la herramienta de línea de comandos `genBIT.sh`.

13.1 Conexión al servidor y creación del proyecto

Paso 1

Usar el botón de **conexión al laboratorio remoto** para conectarse al servidor de generación de bitstream (IP 148.204.59.117). VPL copia con `scp` los archivos VHDL del alumno y abre la sesión SSH. La consola muestra **Transferencia completada** y, con `ls`, los archivos ya presentes en el servidor (`sumres.vhd` y `sumres_tb.vhd`), como se ve en la Figura 13.1.

13.1. CONEXIÓN AL SERVIDOR Y CREACIÓN DEL PROYECTO




Figura 13.1: Conexión al servidor de generación de bitstream y copia de los archivos VHDL mediante el botón de laboratorio remoto

Paso 2

Ejecutar el comando `genBIT.sh`, que inicia el servicio de generación de bitstream. Se muestra el espacio de trabajo del alumno (*FPGA Student Workspace*) con la carpeta de proyectos, la lista de proyectos existentes y las opciones n) crear, d) eliminar y q) salir (Figura 13.2).




Figura 13.2: Menú principal de `genBIT.sh`: espacio de trabajo y proyectos existentes

Paso 3

Seleccionar la opción **n**) para crear un nuevo proyecto (por ejemplo **prueba**). El servicio confirma la creación e indica la ruta donde se deben subir los archivos VHDL: `/home/fpga-students/alumno01/projects/prueba/src`. Conviene fijarse en esa ruta, ya que ahí se deben colocar los códigos VHDL (Figura 13.3).

The screenshot shows a web browser window with a terminal interface. The terminal displays the following text:

```

1 lib
2 use
3 use
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

```

The terminal output shows the connection to a remote host, the transfer of two VHDL files, and the execution of the `genBIT.sh` script. The script lists existing projects and prompts the user to select an option. Option **n**) is selected to create a new project named **prueba**. The script then displays the path `/home/fpga-students/alumno01/projects/prueba/src` where the VHDL files should be placed.

Figura 13.3: Creación de un nuevo proyecto y ruta **src** donde colocar los archivos VHDL

Paso 4

Salir de `genBIT.sh` con la opción **q**) y, desde la sesión SSH, mover el archivo VHDL que se subió gracias al botón de conexión al laboratorio remoto hacia la carpeta del proyecto con `mv`, por ejemplo: `mv sumres.vhd /home/fpga-students/alumno01/projects/prueba/src` (Figura 13.4).




Figura 13.4: Movimiento del archivo VHDL al directorio `src` del proyecto con el comando `mv`

13.2 El editor de proyecto y pines

Paso 5

Ejecutar nuevamente `genBIT.sh` e ingresar al proyecto. Se abre la interfaz principal *FPGA Project + Pins Editor* (Figura 13.5). A la izquierda se muestran los datos del proyecto (board `nexys4ddr-a7-100t`, top `sumRes4BCA`, archivo top, *part*, puertos detectados, modo UI). En el centro está la **vista de configuración del proyecto** con los botones **Guardar** y **Continuar a pines**, y la lista de entidades detectadas. La barra inferior lista los atajos: **Guardar**, **Generar XDC**, **Build**, **Actualizar estado**, **Agregar**, **Modo pines** y **Modo setup**.




Figura 13.5: Interfaz principal del generador: vista de configuración del proyecto y botones de acción

Paso 6

Hacer clic en **Continuar a pines** para entrar al modo de asignación (Figura 13.6). La interfaz se organiza así:

- **Lado derecho, arriba:** el *Editor de mapping*, que muestra la asignación que se quiere hacer (puerto del diseño y recurso de la tarjeta).
- Debajo, los botones **Agregar / Actualizar**, **Eliminar**, **Guardar**, **Generar XDC**, **Build** y **Actualizar estado**.
- Debajo, la tabla **Puertos del top** (los puertos de nuestro diseño o código VHDL).
- Debajo, la tabla **Recursos disponibles de la tarjeta** (los pines disponibles en la tarjeta).
- **Lado izquierdo, arriba:** la configuración del proyecto.
- Debajo, la tabla de **mapeos** que se han hecho.
- Debajo, un recuadro de **retroalimentación** que describe lo que se está haciendo.




Figura 13.6: Modo de asignación de pines: editor de mapping, puertos del diseño y recursos de la tarjeta

Paso 7

Tanto los puertos del diseño como los recursos de la tarjeta se pueden **filtrar o buscar** mediante los campos **Buscar puerto...** y **Buscar recurso...** (Figura 13.7).




Figura 13.7: Uso del filtro para localizar puertos del diseño y recursos de la tarjeta

13.3 Asignación de pines (mapeo)

Paso 8

Para hacer un mapeo, dar **doble clic** en el puerto del diseño; este se visualiza en el *Editor de mapping* como la asignación que se quiere hacer. Hacer lo mismo con el recurso de la tarjeta (Figura 13.8).




Figura 13.8: Selección de un puerto del diseño y un recurso de la tarjeta mediante doble clic

Paso 9

Para agregar y confirmar el mapeo, hacer clic en **Agregar / Actualizar**. Del lado izquierdo aparece el mapeo (por ejemplo A(0) → SW(0)) en la tabla de mapeos y, debajo, la descripción de lo que se hizo (Figura 13.9).

13.3. ASIGNACIÓN DE PINES (MAPEO)




Figura 13.9: Mapeo agregado: el puerto del diseño queda asociado a un pin de la tarjeta

Paso 10

Repetir el procedimiento con todos los puertos hasta asociar todos los pines (Figura 13.10).




Figura 13.10: Todos los puertos del diseño asociados a pines de la tarjeta

13.4 Generación del bitstream

Paso 11

Guardar el mapeo con **Guardar**. Se genera el archivo `pins.yml` y la retroalimentación indica que fue validado y guardado en `.../projects/prueba/pins.yml` (Figura 13.11).




Figura 13.11: Mapeo guardado en el archivo `pins.yml`

Paso 12

Hacer clic en **Generar XDC** para crear el archivo de restricciones `.xdc`. Este archivo traduce los mapeos realizados a una sintaxis entendible para poder usar la FPGA (Figura 13.12).




Figura 13.12: Generación del archivo de restricciones .xdc a partir de los mapeos

Paso 13

Hacer clic en **Build** para enviar el diseño a la cola de procesamiento y generar el archivo .bit. El servicio devuelve un Job ID y la ruta del proyecto (Figura 13.13).




Figura 13.13: Envío del build a la cola de procesamiento con su Job ID

Paso 14

El servicio informa que, para revisar el avance, se debe usar **Actualizar estado**, y que al terminar se podrán descargar los archivos por SFTP (Figura 13.14).




Figura 13.14: Indicaciones del servicio tras enviar el build: seguimiento con **Actualizar estado**

Paso 15

Hacer clic en **Actualizar estado** para saber si el .bit ya se construyó. Cuando el proceso finaliza, la retroalimentación muestra **Build terminado** (Figura 13.15).




Figura 13.15: Estado del build actualizado: construcción del .bit terminada

Paso 16

Revisar la retroalimentación para ver la ruta donde se generaron los archivos de salida (el directorio build/ del proyecto), junto con los comandos sugeridos para obtener prueba.bit y xdc_prueba.xdc (Figura 13.16).




Figura 13.16: Ruta de los archivos de salida generados por el build

13.5 Descarga y visualización de los archivos generados

Paso 17

Salir de la interfaz e ingresar a la ruta de salida para ver qué archivos hay. Con `ls` se listan los resultados del build (entre ellos `prueba.bit` y `xdc_prueba.xdc`); copiar esa ruta para la descarga (Figura 13.17).




Figura 13.17: Listado de los archivos generados en el directorio build/ del proyecto

Paso 18

Usar el botón de **descargar archivos** para obtener el `.bit` y el `.xdc`. En el campo **Remote file(s)** se indica la ruta del build seguida de los archivos a descargar, por ejemplo `ruta/build:prueba.bit,xdc_prueba.xdc` (Figura 13.18).

13.5. DESCARGA Y VISUALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS GENERADOS




Figura 13.18: Descarga de los archivos .bit y .xdc mediante el botón de descarga remota

Paso 19

Visualizar el archivo .bit en el editor de VPL, ya incorporado a la lista de archivos del proyecto (Figura 13.19).




Figura 13.19: Visualización del archivo .bit descargado en el editor de VPL

Paso 20

Visualizar el archivo `.xdc` en el editor de VPL, donde se observan las restricciones generadas a partir de los mapeos (Figura 13.20).




Figura 13.20: Visualización del archivo de restricciones `.xdc` en el editor de VPL

13.6 Programación y prueba en el laboratorio remoto de FPGA's

Paso 21

Usar el botón de **conexión al laboratorio remoto de FPGA's** para que copie los archivos, incluidos el `.bit` y el `.xdc` (Figura 13.21).

13.6. PROGRAMACIÓN Y PRUEBA EN EL LABORATORIO REMOTO DE FPGA'S




Figura 13.21: Conexión al laboratorio remoto de FPGA's y copia de los archivos `.bit` y `.xdc`

Paso 22

Ver los archivos ya disponibles en el laboratorio remoto de FPGA's mediante `ls` en la sesión SSH (Figura 13.22).




Figura 13.22: Archivos del proyecto disponibles en el laboratorio remoto de FPGA's

Paso 23

Usar el comando `progFPGA.sh prueba.bit` para programar la FPGA con el bitstream generado. Es posible observar la tarjeta a través del video del servidor (Figura 13.23).




Figura 13.23: Programación de la FPGA con `progFPGA.sh` y visualización por video del servidor

Paso 24

Usar el comando `inputFPGA.sh xdc_prueba.xdc` para controlar la FPGA a partir de las restricciones definidas (Figura 13.24).

13.6. PROGRAMACIÓN Y PRUEBA EN EL LABORATORIO REMOTO DE FPGA'S




Figura 13.24: Control de la FPGA con `inputFPGA.sh` usando el archivo `.xdc`

Paso 25

Probar la asignación de valores a los switches para comprobar que el archivo `.bit` efectivamente se construyó bien: al cambiar los switches, la FPGA responde según el diseño, validando el flujo completo (Figura 13.25).




Figura 13.25: Prueba de asignación de valores en los switches y respuesta de la FPGA que valida el bitstream generado



Glosario de Términos

VPL (Virtual Programming Lab) Módulo de *Moodle* para editar, compilar, ejecutar y evaluar código directamente desde el navegador. En este manual se usa para diseños VHDL.

Moodle Plataforma de gestión del aprendizaje (*LMS*) sobre la que se instala el plugin VPL y se alojan los cursos y actividades.

VHDL (VHSIC Hardware Description Language) Lenguaje de descripción de hardware empleado para modelar y diseñar circuitos digitales.

FPGA (Field-Programmable Gate Array) Dispositivo de lógica reconfigurable cuyas conexiones internas se programan tras la fabricación para implementar un circuito digital.

Lógica reconfigurable Hardware cuyo comportamiento puede redefinirse mediante programación, como ocurre con las FPGA.

Bitstream Archivo binario de configuración (`.bit`) que programa la FPGA con el circuito descrito en VHDL.

Archivo .xdc (Xilinx Design Constraints) Archivo de restricciones que asocia los puertos del diseño con pines físicos de la tarjeta y define sus estándares de E/S.

Testbench Banco de pruebas en VHDL que estimula el diseño y verifica sus salidas durante la simulación. VPL puede generarlo automáticamente.

GHDL Compilador y simulador de VHDL de código abierto que VPL usa para analizar y ejecutar los diseños.

GTKWave Visor de formas de onda que muestra la evolución temporal de las señales obtenidas en la simulación.

Evaluación automática Proceso por el cual VPL ejecuta el diseño del alumno contra los casos de prueba del profesor y calcula una calificación.

Casos de prueba Conjunto de entradas y salidas esperadas, definido en el archivo `vpl_evaluate.cases`, contra el que se evalúa el diseño.

Entidad *top* Entidad VHDL de nivel superior cuyos puertos se mapean a los pines de la tarjeta FPGA.

Mapeo de pines Asociación de cada puerto del diseño con un recurso físico de la tarjeta (switch, led, botón, pin), guardada en `pins.yml` y traducida al archivo `.xdc`.

Board Modelo de tarjeta FPGA destino (por ejemplo `nexys4ddr-a7-100t`), que determina los pines y recursos disponibles.

SSH (Secure Shell) Protocolo para abrir sesiones de línea de comandos cifradas en un servidor remoto.

scp / SFTP Mecanismos de copia y transferencia de archivos cifrada sobre SSH, usados para mover archivos entre el laboratorio virtual y los servidores remotos.

genBIT.sh Script del servidor remoto que gestiona los proyectos FPGA y genera el bitstream a partir del diseño VHDL.

progFPGA.sh Script que programa la FPGA del laboratorio remoto cargando un archivo `.bit`.

inputFPGA.sh Script que controla las entradas de la FPGA (por ejemplo los switches) a partir de un archivo `.xdc`.

Recursos y Referencias

Documentación oficial de VPL for Moodle Características, instalación, configuración y solución de problemas del plugin.

<https://vpl.dis.ulpgc.es/documentation/vpl-4.4.2/>

Sitio del proyecto VPL Información general y descargas del Virtual Programming Lab.

<https://vpl.dis.ulpgc.es/>

Moodle Documentación de la plataforma de gestión del aprendizaje.

<https://docs.moodle.org/>

GHDL Documentación del compilador y simulador de VHDL.

<https://ghdl.github.io/ghdl/>

GTKWave Visor de formas de onda usado en la depuración por simulación.

<https://gtkwave.sourceforge.net/>

IEEE Std 1076 (VHDL) Estándar del lenguaje VHDL.

<https://standards.ieee.org/ieee/1076/>

Digilent Nexys4 DDR / Nexys A7 Documentación de la tarjeta FPGA y su archivo maestro de restricciones (.xdc).

<https://digilent.com/reference/programmable-logic/nexys-a7/start>

AMD/Xilinx – Constraints (XDC) Guía de uso de los archivos de restricciones de diseño.

<https://docs.amd.com/>