# Carte radio RADIONÉO v4 — questions pour un électronicien

Exylia Project — version 1.5 — 24 octobre 2026

Je conçois mes cartes sans la vue, avec une chaîne d'outils qui contrôle tout ce qu'un programme peut contrôler. Il reste des choix qu'il faut un humain du métier pour juger. Cette fiche les liste en questions précises : pas besoin de tout relire.

**Niveau de confiance de la carte aujourd'hui : contrôlée par la chaîne.** Pas encore relue par un électronicien, pas encore essayée sur prototype.

## *À apporter*

- La maquette à toucher (en couleurs : alimentation et ESP32 en bleu, tuner en orange, ampli en vert).
- Le schéma : `resultats/radio-v4/schema.pdf`.
- Le plan de test : `cartes/radio-v4-plan-de-test.md`.
- Cette fiche, pour noter les réponses.

## *Ce que la chaîne a déjà vérifié (inutile d'y passer du temps)*

- Toutes les liaisons sont tracées (35 réseaux sur 35), sans court-circuit ; le schéma et la carte sont identiques, liaison par liaison.
- Les règles de fabrication de JLCPCB : écarts, perçages, bord, couronnes, et un contrôle indépendant relu sur les fichiers Gerber.
- La largeur des pistes d'alimentation pour le courant demandé (IPC-2221, +10 °C).
- Rien dans la zone de l'antenne de l'ESP32.
- Le stock des 24 pièces chez JLCPCB pour 5 cartes (le 23/10/2026).
- L'échauffement du régulateur et de l'ampli, calculé avec les chiffres des fiches.
- Le contrôle électrique du schéma par KiCad, avec le rôle de chaque broche pris dans la bibliothèque officielle de KiCad : aucune erreur, aucun avertissement.
- Les erreurs bêtes : broches de masse et d'alimentation, SDA et SCL, sens du régulateur, condensateur de découplage à moins de 5 mm de chaque alimentation de puce, résistances de tirage I2C.

## *Les questions*

## 1. Le montage du tuner Si4732-A10

Le montage est repris de celui du Si4735, de la même famille, car la fiche du Si4732 ne fait que 3 pages, sans schéma d'application : quartz de 32,768 kHz entre RCLK et GPO3/DCLK avec deux 22 pF à la masse ; 100 nF près de VDD et 10 µF à l'entrée du 3,3 V ; 1 nF en série vers FMI ; 470 nF en série vers AMI ; RFGND et SENB à la masse ; GPO1 et NC non reliés. **Est-ce correct pour le Si4732-A10 ?**

Ce que montrent des montages publiés (jeu Open Schematics, 4 projets avec un Si4732-A10, détail dans `resultats/radio-v4/montages-reels/montages.txt`) : - deux versions de la radio `ralphxavier/SI4735`, dont une avec un ESP32-S3 comme la nôtre, ont **le même montage** : quartz de 32,768 kHz avec deux 22 pF, 1 nF vers FMI, 470 nF vers AMI, 100 nF sur VDD, GPO1, GPO2 et NC non reliés ; - `bt-soft/pico-radio-5` a aussi le quartz et les deux 22 pF, mais filtre l'alimentation du tuner (inductance de 220 µH, puis 4,7 µF et 100 nF), et met 33 pF et une inductance de 220 µH sur FMI, 1 nF sur AMI.

- sur hackaday.io, la radio Fennec (hackaday.io/project/206572, CiferTech, licence MIT : ESP32-S3 + Si4732-A10 + PAM8403, comme la nôtre) a aussi le quartz avec deux 22 pF et 100 nF sur VDD ; mais sa broche SENB est au 3,3 V (adresse I2C 0x63 au lieu de 0x11), et une seule prise SMA sert à la FM et à l'AM, à travers des condensateurs de 100 nF et des inductances de 10 mH.

**Concordance** : le quartz de 32,768 kHz avec deux 22 pF, et 100 nF sur VDD, se retrouvent dans les 4 projets ci-dessus, de 3 auteurs différents. C'est un bon signe pour cette partie. Les différences (SENB, entrée d'antenne, filtrage de l'alimentation) sont les choix à trancher.

Le quartz choisi est prévu pour une charge de 12,5 pF. Le calcul habituel (deux 22 pF en série, plus environ 3 pF de la carte) donne environ 14 pF : le quartz tournerait un peu lentement, de l'ordre de 10 à 20 millionièmes (estimation faite avec des valeurs typiques de quartz, pas celles de ce quartz). Mais Skyworks fait exactement pareil dans sa note AN299 (pour le Si4700) : un quartz de 12,5 pF avec deux 22 pF.

Ce sont des projets publiés et documentés, souvent sérieux, mais seul l'essai sur prototype prouve qu'un montage marche. Les noms sont ceux des dépôts sources donnés par le jeu de données (probablement sur GitHub, pas vérifié d'ici).

Réponse :

## 2. L'entrée FM

La piste de la prise d'antenne au tuner mesure environ 1 cm, en 0,25 mm de large (pas adaptée à 50 Ω). **Est-ce gênant à 100 MHz, ou est-ce négligeable sur cette longueur ?**

Réponse :

## 3. L'antenne AM

Une antenne ferrite se branche sur J3, à travers 470 nF. **Quelle antenne ferrite choisir (inductance, taille) pour ce tuner ?**

Réponse :

## 4. La liaison tuner → ampli

Le tuner demande au moins 10 kΩ de charge sur ses sorties audio. La fiche du PAM8403 ne

donne pas sa résistance d’entrée. La simulation donne 14 kΩ si l’ampli fait 20 kΩ (bon), et 8,3 kΩ s’il fait 10 kΩ (trop faible). La sortie gauche va aussi vers une entrée de mesure de l’ESP32. **Faut-il un étage tampon, ou des résistances en série ?**

Ce que montrent des montages publiés : une version de `ralphxavier/SI4735` met une résistance de 10 kΩ en série entre chaque sortie du tuner et l’ampli ; deux projets avec un PAM8403 (`rh1tech/frank`, `Byter64/Hans2`) mettent aussi 10 kΩ en série devant ses entrées. Avec 10 kΩ en série, le tuner voit au moins 10 kΩ, quelle que soit la résistance d’entrée de l’ampli ; le son est un peu plus faible.

Fennec, sur hackaday.io, fait autrement : 100 nF en série à la sortie du tuner, puis 100 nF et 1 kΩ devant chaque entrée du PAM8403. Et sa sortie gauche va aussi vers l’entrée GPIO1 de l’ESP32-S3, pour mesurer le son : exactement comme notre liaison vers IO1. Deux façons de faire publiées, donc : c’est à l’électronicien de trancher.

Réponse :

## 5. Le régulateur 3,3 V (AMS1117, linéaire)

D’après le calcul, il va jusqu’à environ 0,33 A ; vers 0,25 A, la puce est autour de 104 °C. L’ESP32-S3 tire des pointes de courant quand il émet en WiFi. **Garder ce régulateur pour un prototype, ou passer tout de suite à un régulateur à découpage ?**

Fennec, sur hackaday.io, fait tourner un ESP32-S3 avec le WiFi allumé, un écran et le tuner sur un régulateur linéaire (LF33) depuis 5 V. Ça montre que c’est courant, pas que notre régulateur et son boîtier tiennent la chaleur.

Réponse :

## 6. L’ampli PAM8403

À pleine puissance continue sur 4 Ω, le calcul dit qu’il atteint sa protection thermique. Avec de la musique, ça passe. **La surface de cuivre autour de l’ampli suffit-elle ? Faut-il prévoir des haut-parleurs de 8 Ω ?**

Réponse :

## 7. Les masses

Deux couches, un plan de masse dessous, partagé par l’ESP32 (WiFi), le tuner et l’ampli. **Risque-t-on du bruit dans la radio ? Faut-il séparer les masses ou éloigner un bloc ?** Faut-il, comme dans pico-radio-5, une inductance de filtrage sur l’alimentation du tuner ?

Réponse :

## 8. La prise USB-C

Deux pastilles de masse ont été raccourcies de 0,02 mm, pour respecter la règle du fabricant (0,2 mm entre un trou et le cuivre). **Est-ce sans risque pour la soudure et la tenue de la prise ?**

Réponse :

## 9. Le démarrage du tuner

Au reset, le tuner choisit son mode de bus : il lui faut RADIO_INT à 0 (résistance interne de 1 MΩ, d'après la fiche du Si4735) et SCL à 1 (résistance de tirage de 4,7 kΩ côté ESP32). **Est-ce suffisant, ou faut-il une résistance vers la masse sur RADIO_INT ?**

Fennec ne relie pas GPO2/INT et pilote le tuner avec la bibliothèque Arduino « PU2CLR SI4735 » : elle marche donc avec le Si4732-A10.

Réponse :

## 10. Les trous de fixation

Quatre trous M3, métallisés et reliés à la masse, ont été ajoutés le 23/10/2026. La chaîne les a mis là où aucun bloc ni aucune liaison entre blocs ne passe : tous en haut de la carte, qui a grandi de 7 mm pour ça. Le trou du coin en haut à gauche est à environ 6 mm au-dessus de la zone réservée à l'antenne de l'ESP32-S3. **Ce trou relié à la masse gêne-t-il l'antenne ? Faut-il le laisser non métallisé, ou prévoir une vis en nylon ?** La carte n'a pas de trou en bas : est-ce acceptable pour la tenue (boîtier, prise USB qu'on branche) ?

Réponse :

## 11. Les condensateurs sur le 5 V de l'USB

La liaison VBUS porte environ 33 µF en tout : 22 µF à l'entrée du régulateur, puis 10 µF, 1 µF et deux 100 nF (un peu moins en réalité sous 5 V). D'après une note de Nuvoton qui reprend la règle de l'USB-IF pour l'USB 2.0, la charge prise au branchement ne doit pas dépasser 50 µC, soit 10 µF sous 5 V. **Faut-il réduire ces condensateurs, ou ajouter un démarrage progressif ? Ou est-ce sans conséquence pour une radio branchée sur un chargeur ?**

Réponse :

## 12. Les lignes USB de l'ESP32-S3

D+ et D- vont directement de la prise USB-C au module, en passant par la protection USBLC6. Le guide de conception d'Espressif pour l'ESP32-S3 recommande de prévoir sur ces deux lignes des résistances en série (22 ou 33 Ω pour commencer) et des condensateurs vers la masse (qu'on peut laisser vides au début), près de la puce. **Faut-il ajouter ces emplacements avant de commander ?**

Réponse :

## *Autres remarques*

(À noter ici : tout ce que la personne a vu et qui n’est pas dans les questions.)

## *Relecture*

| Date | Qui | Questions vues | Suite donnée |
|---|---|---|---|

Après la relecture, les réponses vont dans `METHODE-CARTES-PUZZLE.md` (ce qui a été appris) et le niveau de confiance de la carte passe à « relue par un électronicien ».

## *Historique*

- **1.5 — 24/10/2026** : questions 11 (condensateurs sur le 5 V de l’USB) et 12 (lignes USB de l’ESP32-S3), trouvées en refaisant à la main les contrôles de l’outil kicad-happy ; le calcul de charge du quartz et la note AN299 de Skyworks à la question 1 ; les nouveaux contrôles de la chaîne dans « Ce que la chaîne a déjà vérifié ».
- **1.4 — 23/10/2026** : question 10, les trous de fixation (place, antenne, tenue).
- **1.3 — 23/10/2026** : ligne de concordance à la question 1 (4 projets de 3 auteurs font pareil pour le quartz et le découplage).
- **1.2 — 23/10/2026** : ajout de la radio Fennec (hackaday.io), très proche de la nôtre, aux questions 1, 4, 5 et 9.
- **1.1 — 23/10/2026** : ajout de ce que montrent des montages publiés (jeu Open Schematics) pour les questions 1, 4 et 7.
- **1.0 — 23/10/2026** : première version, à partir des points que la chaîne n’a pas pu vérifier.