

Тест-кейсы

1. Тест кейс «Авторизация»

1. Авторизация			
Предусловие: открыть сайт https://parenty.github.io/order_app/			
Шаг	Описание шага	Тестовые данные	Ожидаемый результат
1	Ввести логин	qa_engeneer	Логин отобразился в поле
2	Ввести пароль	test_pass!!!	Пароль отобразился в поле в скрытом виде
3	Нажать кнопку "Войти"		Успешная авторизация и перенаправление на страницу заказа

2. Тест кейс «Создание нового заказа»

2. Создание нового заказа			
Предусловие: открыть сайт https://parenty.github.io/order_app/ и пройти авторизацию (login: qa_engeneer, pass: test_pass!!!)			
Шаг	Описание шага	Тестовые данные	Ожидаемый результат
1	Клик по полю с выпадающим списком "Товары"		Выпадающий список раскрылся
2	Выбрать товар в выпадающем списке	Видеокарта	Выпадающий список закрылся, в поле "Товары" отобразился выбранный товар, картинка товара поменялась
3	Ввести значение в поле "Количество"	5	В поле "Количество" отображается введенное значение
4	Заполнить поле "Имя покупателя"	Жан-Пьер О'Брайен	В поле "Имя покупателя" отображается введенное имя
5	Заполнить поле "E-mail"	test@example.com	В поле "E-mail" отображается введенный тест
6	Клик по иконке календаря в поле "Дата самовывоза заказа"		Раскрылся календарь с возможностью выбора даты
7	Выбрать дату самовывоза в календаре	3 дня от сегодняшней даты	В поле "Дата самовывоза заказа" отобразилась выбранная дата
8	Выбрать значение переключателя "Нужна доп. установка?"	"Да"	У переключателя "Нужна доп. установка?" выбрано значение "Да"
9	Отметить чекбокс "Согласен на обработку перс. данных"		Чекбокс "Согласен на обработку перс. данных" помечен галочкой
10	Клик на кнопку "Заказать" под заполняемой формой		Перенаправление на страницу с информацией об успешном заказе и отправка письма на указанную почту

3. Тест кейс «Очистка формы заказа»

3. Очистка формы заказа			
Предусловие: открыть сайт https://parenty.github.io/order_app/ и пройти авторизацию (login: qa_engeneer, pass: test_pass!!!)			
Шаг	Описание шага	Тестовые данные	Ожидаемый результат
1	Клик по полю с выпадающим списком "Товары"		Выпадающий список раскрылся
2	Выбрать товар в выпадающем списке	Процессор	Выпадающий список закрылся, в поле "Товары" отобразился выбранный товар, картинка товара поменялась
3	Ввести значение в поле "Количество"	3	В поле "Количество" отображается введенное значение
4	Заполнить поле "Имя покупателя"	Жан-Пьер О'Брайен	В поле "Имя покупателя" отображается введенное имя
5	Заполнить поле "E-mail"	test@example.com	В поле "E-mail" отображается введенный тест
6	Клик по иконке календаря в поле "Дата самовывоза заказа"		Раскрылся календарь с возможностью выбора даты
7	Выбрать дату самовывоза в календаре	3 дня от сегодняшней даты	В поле "Дата самовывоза заказа" отобразилась выбранная дата
8	Выбрать значение переключателя "Нужна доп. установка?"	"Нет"	У переключателя "Нужна доп. установка?" выбрано значение "Да"
9	Отметить чекбокс "Согласен на обработку перс. данных"		Чекбокс "Согласен на обработку перс. данных" помечен галочкой
10	Клик на кнопку "Очистить форму" под заполняемой формой		Все поля очистятся/примут первоначальное состояние