班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____预习成绩_____ 总成绩

_____

实验名称 太阳能电池的基本特性研究

一、 预习

1. P-N 结的基本结构和工作原理是什么?
2. 太阳能电池的开路电压、短路电流、最佳匹配负载的定义是什么?

二、原始数据记录

1. 硅太阳能电池的暗特性测量

表 1　太阳能电池的暗伏安特性测量

电压（*V*）	电流(*mA*)	
	单晶硅	非晶硅

2. 开路电压、短路电流与光强关系测量

表 2　两种太阳能电池开路电压与短路电流随光强变化关系

距 离(*cm*)		15	20	25	30	35	40	45	50
光强 I（W/m^2）									
单晶硅	开路电压 V_{OC}（*V*）								
	短路电流 I_{SC}（*mA*）								
非晶硅	开路电压 V_{OC}（*V*）								
	短路电流 I_{SC}（*mA*）								

3. 太阳能电池输出特性测试

表 3　两种太阳能电池输出特性实验　　光强 *I*=　　W/m^2

单	输出电压 *V*(*V*)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8

晶硅	输出电流 $I(mA)$										
	输出功率 P_o (W)										
	输出电压 $V(V)$	2.0									
	输出电流 $I(mA)$										
	输出功率 P_o (W)										
非晶硅	输出电压 $V(V)$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
	输出电流 $I(mA)$										
	输出功率 P_o (W)										
	输出电压 $V(V)$	2.0									
	输出电流 $I(mA)$										
	输出功率 P_o (W)										

教师	姓名
签字	

三、数据处理

1. 绘制单晶硅、非晶硅暗伏安特性曲线。
2. 根据表 2 数据, 画出两种太阳能电池的开路电压随光强变化的关系曲线以及短路电流随光强变化的关系曲线。
3. 根据表 3 数据作两种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线。计算最大功率 P_{max} 和最佳匹配负载电阻。
4. 根据表 3 数据计算两种太阳能电池的填充因子和转换效率。转换效率为:

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{in}} = \frac{P_{\max}}{SI}$$

其中 S 为太阳能电池面积（按 50mm*50mm 计算），I 为光强。

5. 分析可能的误差来源。

四、实验现象分析及结论

五、讨论题

1. 如何根据伏安特性曲线计算太阳能电池的最大输出功率和相应的最佳匹配电阻？
2. 你测的两种太阳能电池中哪种输出功率更高？有哪些可能的原因？