SOP – Algoritmos de subistituição de páginas

Página	Carga	Última refer.	Bit de ref.
0	126	279	1
1	230	255	0
2	160	280	1
3	119	272	0
4	123	123	0

Questão	Algoritmo	Vítima
1	Segunda chance circular	Página 1
2	LRU	Página 4
3	Segunda chance FIFO	Página 3

Linha do tempo								
Tempo	**120**	**125**	**130**	**160**	**230**	**255**	**275**	**280**
Página 0			Carga (126)	Na memória	Na memória	Na memória	Na memória	Último acesso (279)
Página 1					Carga (230)	Último acesso (255)	Na memória	Na memória
Página 2				Carga (160)	Na memória	Na memória	Na memória	Último acesso (280)
Página 3	Carga (119)	Na memória	Na memória	Na memória	Na memória	Na memória	Último acesso (272)	Na memória
Página 4		Carga e acesso (123)	Na memória	Na memória	Na memória	Na memória	Na memória	Na memória