

WORD 1 1 0 1 1 0 1
 DIVISOR 1 0 1 0 1 $\Rightarrow N$
 Extend จำนวน N-1 0 0 0 0

XOR

1	1	0
0	0	0
1	0	1
0	1	1



หารด้วยตัว
 0
 00

	1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1	1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
	1 0 1 0 1
XOR	0 1 1 1 0 0
	1 0 1 0 1
XOR	0 1 0 0 1 1
	1 0 1 0 1
XOR	0 0 1 1 0 0
	0 0 0 0 0
XOR	0 1 1 0 0 0
	1 0 1 0 1
XOR	0 1 1 0 1 0
	1 0 1 0 1
XOR	0 1 1 1 1 0
	1 0 1 0 1
XOR	0 1 0 1 1

Ans

Result 10 11 *

WORD 1 1 0 1 1 0 1

DIVISOR 1 0 1 0 1

Extend 1 0 1 1

▶ RECEIVER

		1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1		1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
		1 0 1 0 1
XOR		0 1 1 1 0 0
		1 0 1 0 1
XOR		0 1 0 0 1 1
		1 0 1 0 1
XOR		0 0 1 1 0 1
		0 0 0 0
XOR		1 1 0 1 0
		1 0 1 0 1
XOR		0 1 1 1 1 1
		1 0 1 0 1
XOR		0 1 0 1 0 1
		1 0 1 0 1
XOR		0 0 0 0 0