

MFB-5 自主学习实验器主板器件名与芯片引脚号对照表

主板器件名			EP2C8 T144	主板器件名			EP2C8 T144	主板器件名		EP2C8 T144
键 1 /开关 1 /LD1 /LED14R	P2		PIN_58	数 码 管	DIG4	P48	PIN_119	DAC1_7	未 锁 定 到 芯 片	
键 2 /开关 2 /LD2 /LED14G	P3		PIN_60		DIG3	P47	PIN_118	DAC1_6		
键 3 /开关 3 /LD3 /LED13R	P4		PIN_63		DIG2	P42	PIN_113	DAC1_5		
键 4 /开关 4 /LD4 /LED13G	P5		PIN_64		DIG1	P41	PIN_112	DAC1_4		
键 5 /开关 5 /LD5 /LED12R	P6		PIN_65	扬声器		P100	PIN_57	DAC1_3		
键 6 /开关 6 /LD6 /LED12G	P7		PIN_67	D0		P53	PIN_133	DAC1_2		
键 7 /开关 7 /LD7 /LED11R	P8		PIN_69	D1		P54	PIN_134	DAC1_1		
键 8 /开关 8 /LD8 /LED11G	P15		PIN_73	D2		P55	PIN_135	DAC1_0		
键 9 /开关 9 /LD9	P16		PIN_72	D3		P56	PIN_136	50MHz	-	P17
键 10 /开关 10 /LD10	P17		PIN_75	D4		P57	PIN_137	全局时钟 0	P73	PIN_18
键 11 /开关 11 /LD11	P18		PIN_74	D5		P58	PIN_139	未 分 配	P1	PIN_59
键 12 /开关 12 /LD12	P19		PIN_79	D6		P61	PIN_141		P12	PIN_71
键 13 /开关 13 /LD13	P20		PIN_76	D7		P67	mCS/P2		P14	PIN_70
键 14 /开关 14 /LD14	P21		PIN_87	DAC0_7		P96	PIN_55		P43	PIN_114
键 15 /开关 15 /LD15	P26		PIN_86	DAC0_6		P95	PIN_51		P44	PIN_115
键 16 /开关 16 /LD16	P27		PIN_93	DAC0_5		P92	PIN_52		P62	PIN_142
数 码 管	a	P28	PIN_92	DAC0_4		P91	PIN_47		P64	PIN_143
	b	P29	PIN_96	DAC0_3		P89	PIN_48		P68	PIN_3
	c	P30	PIN_94	DAC0_2		P87	PIN_44		P69	PIN_4
	d	P33	PIN_99	DAC0_1		P86	PIN_45		P70	PIN_7
	e	P34	PIN_97	DAC0_0		P85	PIN_42		P71	PIN_8
	f	P35	PIN_101	ADC7		P84	PIN_43		P72	PIN_9
	g	P36	PIN_100	ADC6		P83	PIN_40		P74	PIN_25
	h	P38	PIN_103	ADC5		P82	PIN_41		P97	PIN_53
	dp	P40	PIN_104	ADC4		P81	PIN_31			
	DIG8	P52	PIN_132	ADC3		P78	PIN_32			
	DIG7	P51	PIN_122	ADC2		P77	PIN_28			
	DIG6	P50	PIN_121	ADC1		P76	PIN_30			
	DIG5	P49	PIN_120	ADC0		P75	PIN_24			