

第八章 数据库编程（嵌入式 SQL）一 选择题

1. 以下关于嵌入式 SQL 中游标的说法，正确的是（ ）。
- A. 游标是 C 语言中的一种指针类型，可以随机访问结果集中的任意行
 - B. 游标是 SQL 系统维护的结果集访问机制，只能逐行向前推进
 - C. 游标声明 (DECLARE) 时就会执行 SQL 语句并将结果集取出
 - D. 游标关闭后，结果集仍然保留在内存中

2. 以下嵌入式 SQL 程序片段中，存在错误的是（ ）。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
char sno[9];  
char sname[20];  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
strcpy(sno, "S001");  
EXEC SQL SELECT Sname INTO sname FROM Student WHERE Sno = sno;
```

- A. 主变量 sno 在 SQL 语句中缺少冒号前缀
 - B. INTO 子句不能用于 SELECT 语句
 - C. sname 变量类型声明错误
 - D. 没有错误
3. 在嵌入式 SQL 中，SQLCODE 的值为 100 时表示（ ），此时应执行的操作是（ ）。
- A. SQL 执行失败；回滚事务
 - B. 查询结果为空或 FETCH 完所有数据；退出循环
 - C. SQL 执行成功；继续 FETCH
 - D. 权限不足；断开连接
4. 以下关于指示变量的说法，正确的是（ ）。
- A. 指示变量可以是任意数据类型
 - B. 指示变量的值为 0 时表示主变量值为 NULL
 - C. 指示变量的值大于 0 时表示主变量值被截断
 - D. 指示变量必须与主变量在同一个 DECLARE SECTION 中声明，且类型必须一致
5. 以下关于嵌入式 SQL 中连接管理的说法，错误的是（ ）。
- A. 嵌入式 SQL 访问数据库前必须先建立连接
 - B. 一个程序可以同时建立多个数据库连接
 - C. 使用 EXEC SQL DISCONNECT 关闭连接后，可以重新 CONNECT
 - D. 连接一旦建立，在整个程序运行期间不能切换
6. 以下关于嵌入式 SQL 与主语言之间数据传递的说法，正确的是（ ）。
- A. SQL 通信区 (SQLCA) 用于传递数据，主变量用于传递状态信息
 - B. 输入主变量由应用程序赋值供 SQL 使用，输出主变量由 SQL 赋值返回给应用程序
 - C. 游标用于传递单条记录，主变量用于传递多条记录
 - D. 指示变量用于指示 SQL 语句是否执行成功
7. 以下关于 WHERE CURRENT OF 子句的说法，正确的是（ ）。
- A. WHERE CURRENT OF 可以用于任意 UPDATE 语句
 - B. WHERE CURRENT OF 用于更新当前游标指向的那一行
 - C. WHERE CURRENT OF 可以同时更新多行
 - D. WHERE CURRENT OF 不需要游标配合
8. 在嵌入式 SQL 中，以下关于事务控制的说法，正确的是（ ）。
- A. COMMIT 提交事务后，所有未关闭的游标将被自动关闭
 - B. ROLLBACK 会撤销所有未提交的修改，但游标状态保持不变
 - C. 嵌入式 SQL 程序中，每个 FETCH 操作后必须执行 COMMIT
 - D. 嵌入式 SQL 程序不需要事务控制，由 DBMS 自动管理
9. 以下关于嵌入式 SQL 预编译过程的说法，正确的是（ ）。



- A. EXEC SQL 关键字由 C 编译器直接识别并编译
- B. 预编译器将嵌入式 SQL 语句替换为 DBMS 函数调用，再交给 C 编译器
- C. 预编译过程是可选的，不预编译也可以运行
- D. 预编译器只处理 SQL 语句，不处理主变量声明

10. 某嵌入式 SQL 程序需要从 Student 表中逐行读取数据，每读取一行就根据业务逻辑决定是否更新该行。以下实现方案中，最合理的是（ ）。
- A. 使用一条 SELECT 语句将所有数据取出，在 C 语言中循环处理
 - B. 声明游标，逐行 FETCH，使用 WHERE CURRENT OF 更新当前行
 - C. 使用一条 UPDATE 语句一次性更新所有行
 - D. 为每一行单独执行一条 SELECT 和一条 UPDATE
-

答案汇总

1.B 2.A 3.B 4.C 5.D 6.B 7.B 8.A 9.B 10.B

