

```
10 STX$=CHR$(2):ETX$=CHR$(3):EOT$=CHR$(4):ENQ$=CHR$(5):ACK$=CHR$(6):BEL$=CHR$(7)
12 RD$=CHR$(200):WR$=CHR$(201)
20 OPEN"COM0: 5,N,8,1,N,N,N,B,N"AS#1
30 CLS
40 PRINT#1,ENQ$;
50 IF INPUT$(1,#1)<>STX$THENPRINT"COMUNICACION IMPOSIBLE";GOTO500
60 'RECUPERACION DE UN BLOQUE
70 CH$=INPUT$(1,#1)
80 IF CH$=ETX$THEN200
90 IF CH$=BEL$THENBEEP:GOTO60
100 IF CH$=RD$THENGOSUB3000:GOTO240
110 IF CH$=WR$THENGOSUB4000:GOTO240
120 IF CH$=EOT$ THEN500
150 PRINT CH$;:GOTO60
200 'EMISION DE PULSACIONES
210 CH$=INKEY$:IF CH$=""GOTO210
230 PRINT#1,CH$;
240 CH$=INPUT$(1,#1)
250 IF CH$=STX$THEN60
260 IF CH$=BEL$THENBEEP:GOTO200
270 IF CH$=ACK$THEN200
280 IF CH$=EOT$THEN500
290 PRINTCH$;:GOTO200
500 PRINT:PRINT"FIN DE LA TRANSMISION":CLOSE#1:END
3000 'PETICION LECTURA FICHERO
3010 INPUT#1,NAME$
3050 PRINT#1,STX$;
3060 OPEN NAME$ FOR INPUTAS#2
3070 INPUT#2,CH$:PRINT#1,CH$
3080 IF NOT EOF(2)THEN3070
3090 CLOSE#2:PRINT#1,ETX$;:RETURN
4000 'PETICION ESCRITURA FICHERO
4010 INPUT#1,NAME$
4050 OPEN NAME$FOROUTPUTAS#2
4060 CH$=INPUT$(1,#1)
4070 IF CH$=ETX$THEN4100
4080 PRINT#2,CH$;:GOTO4060
4100 CLOSE#2:RETURN
```