AP Electric · AP Home CEREBRO rev A (CONCEPTO): ESP32-C3-WROOM-02, AP63203 (5 V a 3.3 V), botón y LED.
Solo baja tensión: recibe 5 V y manda el relé de la placa de potencia por un cable de 4 hilos.

3V3 PWR_FLAG
V5 PWR_FLAG
GND PWR_FLAG

V5 3 IN
V5 2 EN
SW 5 SWP
BST 6 BSTP
FB 1 3V3
GND 4 GND
U2
AP63203WU

SWP
L1
4.7uH
3V3

BSTP
C2
100nF
SWP

V5
C3
10uF 25V
GND

3V3
C4
22uF
GND

3V3
C5
22uF
GND

EN 2
3V3 1
IO20/RXD 11
IO21/TXD 12
IO0 18
IO1 17
IO2 16
IO3 15
RELE 3
IO4
LV 4
IO5
LR 5
IO6
SWO 6
IO7
IO8 7
IO8
BOOT 8
IO9
IO10 10
USB_DN 13
IO18
USB_DP 14
IO19
GND 9
GND
U1
ESP32-C3-WROOM-02

3V3
C6
10uF
GND

3V3
C7
100nF
GND

3V3
R2
10k
EN

EN
C8
1uF
GND

3V3
R3
10k
BOOT

3V3
R4
10k
IO2

3V3
R5
10k
IO8

3V3
R6
100k
SWO

BOOT
SW1
GND
BOTON

LV
R7
1k
LVA

GND
D2
LVA
VERDE

LR
R8
1k
LRA

GND
D3
LRA
ROJO

VBUS 1
USB_DN 2
USB_DP 3
GND 4
J3
PROG

D4
V5
VBUS
B5819W

V5 1
GND 2
RELE 3
SWO 4
J1
A POTENCIA

Estado: concepto
Placa de 2 capas (JLCPCB)
PCB 42 x 56 mm, 2 capas

Sheet: /
File: AP_HOME_CEREBRO.kicad_sch

Title: AP Electric · AP Home CEREBRO rev A — cerebro de baja tensión de A

Size: A3	Date: 2026-10-19	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1