



Transferts Thermiques
GM-4-COTTH-S1

INSA de Lyon
6 novembre 2020

Nom et prénom : **TOUFI Yahya**

Numéro : **4022013**

Auto-évaluation

Avant de commencer :

- La durée de l'examen est limitée à 60 minutes.
- Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter aucune, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.
- Des points négatifs pourront être affectés à de mauvaises réponses.
- Les réponses aux questions sont à donner exclusivement sur **les feuilles de réponses**. Les réponses données sur le sujet d'examen ne seront pas prises en compte.

Solution analytique dans une plaque

La figure 2.15 dans le polycopié fournissent les résultats de la solution analytique dans une plaque pour une condition d'échange convectif sur chaque face.

Question 1 ♣ Déterminez parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies.

- ☐ A Pour un flux nul sur l'une des deux faces, il faut prendre L la demi-épaisseur de la plaque
- ☐ B Pour une condition de température imposée sur chaque face, il faut choisir $Bi \rightarrow \infty$
- ☐ C Pour une condition de température imposée sur chaque face, il faut choisir $Bi = 0$
- ☐ D Pour un flux nul sur l'une des deux faces, il faut choisir L l'épaisseur de la plaque

Question 2 ♣ Déterminez parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies :

- ☐ A Lorsque $Fo < 0,05$ la solution dans un milieu semi-infinie serait mieux adaptée.
- ☐ B Lorsque $Fo > 0,2$ il n'est pas nécessaire de prendre en compte plus d'un terme dans la série.
- ☐ C Lorsque $Bi > 100$ il n'est pas nécessaire de prendre en compte plus d'un terme dans la série.
- ☐ D Lorsque $Bi < 0,1$ la solution analytique dans la plaque n'est plus valable.



Plaque en métal

Une plaque en métal d'épaisseur $L = 4$ cm est refroidit par immersion dans un bain à l'huile. La conductivité du métal est $\lambda = 20$ W/(m·K), sa masse volumique est $\rho = 8000$ kg/m³ et sa capacité thermique $c = 460$ J/(kg·K). Le coefficient d'échange par convection sur les deux faces de la plaque est $h = 1000$ W/(m²·K).

Question 3 Quelle est la méthode appropriée pour calculer la température dans le métal au bout de $t = 1$ s ?

- ☐ A la méthode du solide à température quasi-uniforme
- ☐ B la solution analytique de la conduction instationnaire dans une plaque
- ☐ C la solution analytique de la conduction instationnaire dans un milieu semi-infini
- ☐ D la méthode nodale avec résistances thermiques

Question 4 Quelle est la méthode appropriée pour calculer l'évolution de la température au centre de la plaque ?

- ☐ A la solution analytique de la conduction instationnaire dans une plaque
- ☐ B la méthode du solide à température quasi-uniforme
- ☐ C la solution analytique de la conduction instationnaire dans un milieu semi-infini
- ☐ D la méthode nodale avec résistances thermiques

Question 5 Quelle est l'allure de l'évolution de la température dans le métal au bout de $t = 100$ s ?

- ☐ A la température n'évolue plus à cet instant
- ☐ B décroissance exponentielle de la différence de température
- ☐ C l'évolution est décrit par une série infinie de termes (modes) spatio-temporelles

Question 6 Si la température de la plaque à $t = 0$ s est $T_i = 480^\circ\text{C}$ et celle de l'huile est $T_f = 25^\circ\text{C}$, déterminez la température en degré Celsius au centre de la plaque à $t = 100$ s. Donnez le résultat numérique arrondi au degré près.

Question 7 Un autre plaque avec les mêmes caractéristiques est refroidit par air avec un coefficient d'échange convectif de $h = 50$ W/(m²·K) et une température de 26°C . Quelle est la méthode appropriée pour calculer la température dans le métal au bout de $t = 100$ s ?

- ☐ A la méthode nodale avec résistances thermiques
- ☐ B la méthode du solide à température quasi-uniforme
- ☐ C la solution analytique de la conduction instationnaire dans un milieu semi-infini
- ☐ D la solution analytique de la conduction instationnaire dans une plaque

Question 8 La température initiale de la plaque est 480°C . Calculer le temps nécessaire *en minutes* pour atteindre une température de 60°C (dans les conditions ci-dessus: $h = 50$ W/(m²·K) et la température de l'air 26°C). Donnez le résultat numérique arrondi à la minute près.